



Gestionando la energía en un mundo más exigente

Descubre la nueva Eaton.

Powering business worldwide

Como proveedor global de Soluciones para la gestión de la energía, ayudamos a los clientes de todo el mundo a gestionar el suministro energético en edificios, aviones, camiones, coches y maquinaria.

La Tecnología innovadora de Eaton hace que la gestión de la energía eléctrica, hidráulica y mecánica sea más fiable, eficiente, segura y sostenible.



Powering Business Worldwide

GUÍA DE SELECCIÓN DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 2018

INDICE GENERAL

APARAMENTA MODULAR

Panorama para protección Magnetotérmica y Diferencial	6
Panorama accesorios y pequeño aparellaje protección y control	8
Tabla de correspondencias entre componentes	81

INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS de CAJA MOLDEADA LZW y NZM hasta 1600A

Tabla de selección rápida para interruptores automáticos y seccionadores LZW/LN	86
Tabla de características gama NZM. Visión general de la gama completa	90
Int. Automáticos protección instalaciones (A) NZM1 y NZM2 hasta 300A	92
Bloques diferenciales acoplables para NZM1 y NZM2	94
Int. Automáticos protección instalaciones (A-AE) NZM3 y NZM4 hasta 1600A	95
Int. Automáticos protección con selectividad (VE) hasta 1600A	96
Int. Automáticos protección motores (M-ME) hasta 1400A	98
Int. Automáticos protección 1000VAC (A-AE-VE) hasta 1600A	99
Int. Seccionadores (máximo 690VAC) hasta 1600A	101
Int. Seccionadores (máximo 1500VDC) hasta 1600A (IEC-UL)	102
Técnica enchufable para NZM1 hasta 125A	103
Técnica enchufable para NZM2 hasta 250A	104
Técnica enchufable para NZM3 hasta 630A	106
Técnica extraíble para NZM3 hasta 630A	107
Técnica extraíble para NZM4 hasta 1600A	108
Int. Automáticos protección instalaciones UL hasta 1600A	110
Int. Seccionadores (máximo 600V) UL hasta 1200A	109
Accesorios mando eléctrico	112
Accesorios mando manual	113
Accesorios mecánicos protección aparato	115

INTERRUPTORES SECCIONADORES DUMECO hasta 3200A

Interruptores Seccionadores DMV hasta 3200A	116
Interruptores seccionadores QSA para fusibles NH hasta 800A	118
Interruptores seccionadores DDC para 1000VDC hasta 1250A	120
Interruptores conmutadores de tres posiciones hasta 1600A	122
Interruptores seccionadores DMM para carril hasta 160A	123

INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS de BASTIDOR ABIERTO IZMX16/40 hasta 4000A

Características técnicas principales de los interruptores	126
Descripción de los terminales de mando y señalización	127
Descripción de las unidades de disparo tipo V y Tipo P	128
Int. Automáticos IZMX16 protección tipo V hasta 1600A	130
Int. Automáticos IZMX16 protección tipo P hasta 1600A	131
Int. Automáticos IZMX40 protección tipo V hasta 4000A	132
Int. Automáticos IZMX40 protección tipo P hasta 4000A	133
Int. Seccionadores INX16 hasta 1600A	134
Int. Seccionadores INX40 hasta 4000A	135
Cassettes y accesorios para interruptores extraíbles	136
Opciones de entrega desde fábrica para accionamiento a distancia	138
Disparadores adicionales sueltos para accionamiento a distancia	139
Mecanismos y accesorios para enclavamiento mecánico	140
Señalización, contador de operaciones mecánico y bloqueo de contactos	141
Terminales de potencia para IZMX16 e IZMX40	142

FUSIBLES y BASES PORTAFUSIBLES PARA BAJA TENSIÓN

Fusibles cilíndricos clase de disparo gG, general	143
Fusibles cilíndricos clase de disparo aR, ultrarápidos	144
Bases Portafusibles Bussmann para fusibles cilíndricos y accesorios	145
Fusibles NH clase de disparo gG/gL general hasta 1200A	146
Fusibles NH clase de disparo aR/gR ultrarápidos hasta 1600A	147
Bases Portafusibles para fusibles NH y accesorios	148
Fusibles D0 Neozed	151

Aparamenta Modular para uso Residencial, Terciario e Industrial

		MV	MR/G	MT		
						
PROTECCIÓN MAGNETOTERMICA	Familia	HN	PLZ6 y PLS6	PLN6	FAZ-PN	FAZ6
	Normativa IEC/EN	60898-1	60898-1	60898-1	60898-1 / 60947-2	60898-1 / 60947-2 UL 1077
	Curvas	C	C	C	B - C	B - C - D
	In	Hasta 40A	Hasta 63A	Hasta 40A	Hasta 40A	Hasta 63A
	Nº de polos	1P, 1P+N, 2P	1P, 1P+N, 2P 3P, 3P+N, 4P	1P+N	1P+N	1P, 1P+N, 2P 3P, 3P+N, 4P
	Int. Cortocircuito 230/400V - 254/440V	$I_{cn} = 6kA$	$I_{cn} = 6kA$	$I_{cn} = 6 kA$	$I_{cn} / I_{cu} = 6/10 kA$	$I_{cn} / I_{cu} = 6/10 kA$
	Complementos	estado, disparo, mando	estado, disparo mando	estado, disparo mando	estado, disparo mando	estado, disparo mando
		pág. 11	pág. 12	pág. 24		pág. 14

		MV	MR/MRD	MTD
				
PROTECCIÓN DIFERENCIAL	Familia	HNC	PFIM	PFIM y FRCMM
	Normativa IEC/EN	61008	61008	61008
	Tipo de protección	AC, A	AC, A	AC, A S/A, G/A, G/F
	In	Hasta 40A	Hasta 63A	Hasta 63A
	Nº de polos	2P -	2P 4P	2P 4P
	Int. Cortocircuito (240/415V)	$I_{cn} = 6kA$	$I_{cn} = 10kA$	$I_{cn} = 10kA$
	Complementos	estado, disparo mando	estado, disparo mando	estado, disparo mando
		pág. 11	pág. 26	pág. 28

		PKN6	FRBM6 (M)	AFDD
				
PROTECCIÓN COMBINADA	Familia	PKN6	FRBM6 (M)	AFDD
	Normativa IEC/EN	61009	61009	60364-4-42
	Curvas	C	B - C - D	B - C
	Tipo de protección	AC	AC, A, G/A (S, U)	AC, A
	In	Hasta 40A	Hasta 40A	Hasta 40A
	Nº de polos	2P	2P 4P (hasta 16A)	2P
	Int. Cortocircuito (240V)	$I_{cn} = 6kA$	$I_{cn} = 6kA (10KA)$	$I_{cn} = 6/10kA$
		estado, disparo mando	estado, disparo mando	estado, disparo mando
		pág. 14	pág. 32/36	pág. 47

Nota: accesorios mando y señalización pág. 62 y 63

MI				
				
FAZ	FAZ-DC	FAZT	AZ	FAZ-NA (-DC)
60898-1 / 60947-2 UL 1077	60947-2	60898-1 / 60947-2	60947-2	60947-2 UL489
B - C - D - K - Z - S	C	B - C - D	B - C - D	B - C - D
Hasta 63A	Hasta 50A	Hasta 40A	Hasta 125A	Hasta 63A
1P, 1P+N, 2P 3P, 3P+N, 4P	2P	1P, 1P+N, 2P 3P, 3P+N, 4P	1P, 2P 3P, 3P+N, 4P	1P, 2P 3P, 4P
$I_{cn}/I_{cu} = 10/15kA$	$I_{cu} = 10$	$I_{cn}/I_{cu} = 15/25kA$	$I_{cu} = 25kA$	$I_{cu} = 10kA$ SCCR= 14kA
estado, disparo mando	estado, disparo mando	estado, disparo mando	estado, disparo mando	estado, disparo mando
pág. 16	pág. 25	pág. 20	pág. 22	pág. 52

MI				
				
PFIM	FRCMM	FRCDM	PDIM	FRCMM-NA
61008	61008	61008	62020	61008 UL 1053
AC, A	AC, A S/A, G/A, G/F, B	G/A, B, B+, Bfq	G/A, S/A Relé ajustable	A, G/A
80 - 100A	80 - 125A	Hasta 80A	40 y 100A	Hasta 63A
2P 4P	2P 4P	Tipo B (63A) 4P	4P	- 4P
$I_{cn} = 10kA$	$I_{cn} = 10kA$	$I_{cn} = 10kA$		$I_{cn} = 10kA$
estado, disparo mando	estado, disparo mando	estado, disparo mando	estado, disparo	estado, disparo mando
pág. 27	pág. 28	pág. 44	pág. 46	pág. 57
				
FRBDM			FBSMV	FBHMV
61009			61009	61009
B - C - D G/A			AC, A, S/A	AC, A, S/A
Hasta 25A			Hasta 63A	Hasta 125A
2P			2P 3P, 4P	2P 4P
$I_{cn} = 10kA$			Para: PLS, FAZ(6) y FAZT	Para: AZ
estado, disparo mando				
pág. 42			pág. 48	pág. 50

BLOQUES DIFERENCIALES

Aparamenta Modular para uso Residencial, Terciario e Industrial


					
Seccionadores IS	Interruptores ZP	Relé presencia intensidad Z-LAR	Relé presencia tensión REUVM	Protección motor Z-MS	Telerruptores Z-S y mando centralizado
Hasta 125 A	Hasta 40A	Hasta 32A	230/400V	Hasta 40A	Hasta 16A
1, 2, 3 y 4 polos	1, 3, 3 y 4 polos	Varios contactos	Monofásico y Trifásico	2 y 3 polos	Varios contactos y tensiones
pág. 64	pág. 64	pág. 65	pág. 65	pág. 66	pág. 67

					
Indicación LED Z-EL	Pulsadores Z-PU	Contadores ASOH y ASPC	Minuterios escalera TLE y TLK	Señalización acústica ASB y ASS	Transformadores TR
Varios colores y tensiones	Varios colores	De horas y de pulsos	Varias funciones	Timbres, zumbadores y sirenas	Varias tensiones e intensidades
	Varios contactos			Varias tensiones	
pág. 71	pág. 70	pág. 72	pág. 72	pág. 72	pág. 73

					
Base Schuko	Contadores de Energía EME	Amperímetro y voltímetro EMA y EMV	Concentrador de medida EME	Analizadores de redes	Relés diferenciales PFR y RGU
Monofásicos	Monofásico y Trifásicos	Hasta 20A y 600V	Lectura de hasta 31 medidores de energía EME	En carril o panel	Regulables en intensidad y tiempo
	Con comunicación		Comunicación Ethernet Consulta web	Comunicación ModBus	Transformadores toroidales para cable y barra
pág. 73	pág. 75	pág. 76	pág. 76	pág. 77	pág. 78

				
Contadores Z-R	Contadores Z-SCH	Contadores CMUC	Conmutadores Z-SW	Interruptor rotativo Z-DS
Hasta 20A	Hasta 63A	Hasta 25A	Hasta 16A	Hasta 20A
Varios contactos y tensiones	Varios contactos y tensiones	Varios contactos y tensiones (doble bobina AC/DC)	Varios contactos	Varias configuraciones
pág. 68	pág. 69	pág. 69	pág. 70	pág. 70

				
Relé temporizador ZR	Interruptores crepusculares SRS	Interruptores horarios TS	Interruptores horarios TSD	Interruptores horarios TSD W
Multifunción configurables	Varios Lux	Relojes analógicos	Relojes digitales	Reloj astronómico
	Varios contactos	con y sin reserva	con y sin reserva	con y sin reserva
pág. 73	pág. 74	pág. 74	pág. 74	pág. 74

				
Transformadores de medida Z-MG	Relé A-POP	Protección SPB	Peines de conexión	Bloques distribuidores BPZ-KB
Hasta 600A	Protección sobretensiones permanentes	Contra sobretensiones transitorias T1, T2 y T3	Para varios aparatos	Unipolares y multipolos
Relación x/5			Varias configuraciones	Varias intensidades. Para Cobre y Aluminio
pág. 77	pág. 58	pág. 58	pág. 62	pág. 80

Protección diferencial. Simbología, Clases y Tipos



CLASE AC

Aptos para protección de corrientes de defecto lentas o bruscas de tipo senoidal. Es de disparo instantáneo y protección contra intensidades intempestivas de 250A, 8/20 μ s



CLASE A

Debido a componentes de tipo electrónico se pueden originar corrientes de defecto no senoidales (componentes de continua). Es de disparo instantáneo y protección contra intensidades intempestivas de 250A, 8/20 μ s



CLASE B

Aptos para corrientes DC no pulsante y curva de disparo definida hasta 2kHz. Eaton dispone de diferenciales B+ (apta para todo tipo de corrientes de defecto hasta 20kHz por debajo de 420mA) y Bfq. (tipo B especial para variadores de frecuencia de grandes fugas)



TIPO U

Protección específica para variadores debido a su filtro para altas frecuencias. Protección contra corrientes intempestivas de 3kA, 8/20 μ s.



TIPO F

Protección contra corriente intempestivas de 3kA, 8/20 μ s. Con detección de corriente pulsante DC hasta 10mA+ corrientes de alta frecuencia hasta 1 kHz. Dispositivos de alta inmunización para uso terciario e industrial



TIPO G



Para instalaciones de larga longitud. No instantáneos. Tiempo mín. retardo de 10ms. Protección contra intensidades intempestivas de 3kA, 8/20 μ s



SELECTIVOS TIPO S

No instantáneos. Tiempo mín. retardo de 40ms. Se utilizan cuando los diferenciales aguas abajo no tienen una corriente de defecto de 1/3 el valor del superior. Protección contra intensidades intempestivas de 5kA, 8/20 μ s

Protección magnetotérmica. Curvas características.



Interrupor diferencial HNC

Protección Clase AC y Clase A

- UNE/EN 60898: $I_{cn} = 6kA$, Tensión de empleo $U_n = 230V$

AC 



	I_n (A)	$I_{\Delta n}$ (mA)	Referencia	Protección	Código
2P	25	30	HNC-25/2/003	Clase AC	194690
	40	30	HNC-40/2/003	Clase AC	
2P	25	30	HNC-25/2/003-A	Clase A	194684
	40	30	HNC-40/2/003-A	Clase A	194685

Interrupor automático magnetotérmico HN

Curva C

- UNE/EN 60898: $I_{cn} = 6kA$, Tensión de empleo $U_n = 230V$



	I_n (A)	Referencia	Código
1P	6	HN-C6/1	194828
	10	HN-C10/1	194829
	16	HN-C16/1	194831
	20	HN-C20/1	194832
	25	HN-C25/1	194833
	32	HN-C32/1	194834
	40	HN-C40/1	194835



	I_n (A)	Referencia	Código
1P+N	6	HN-C6/1N	194848
	10	HN-C10/1N	194849
	16	HN-C16/1N	194851
	20	HN-C20/1N	194852
	25	HN-C25/1N	194853
	32	HN-C32/1N	194854
	40	HN-C40/1N	194855



	I_n (A)	Referencia	Código
2P	6	HN-C6/2	194868
	10	HN-C10/2	194869
	16	HN-C16/2	194871
	20	HN-C20/2	194872
	25	HN-C25/2	194873
	32	HN-C32/2	194874
	40	HN-C40/2	194875

Interruptor automático magnetotérmico PLS6, PLZ6

Curva C

Otras curvas utilizar gama xEffect

- IEC/EN 60898-1: $I_{cn} = 6kA$, Tensión de empleo $U_n = 230/400V$

	I_n (A)	Referencia	Código
	1	PLS6-C1	242666
	2	PLS6-C2	242669
	3	PLS6-C3	242671
	4	PLS6-C4	242673
	6	PLS6-C6	242675
	10	PLS6-C10	242677
	16	PLS6-C16	242681
	20	PLS6-C20	242682
	25	PLS6-C25	242683
	32	PLS6-C32	242684
	40	PLS6-C40	242685
	50	PLS6-C50	242686
	63	PLS6-C63	242687
	1	PLZ6-C1/1N	242796
	2	PLZ6-C2/1N	242799
	3	PLZ6-C3/1N	242801
	4	PLZ6-C4/1N	242803
	6	PLZ6-C6/1N	242805
	10	PLZ6-C10/1N	242807
	16	PLZ6-C16/1N	242811
	20	PLZ6-C20/1N	242812
	25	PLZ6-C25/1N	242813
	32	PLZ6-C32/1N	242814
	40	PLZ6-C40/1N	242815
	50	PLZ6-C50/1N	242816
	63	PLZ6-C63/1N	242817
	1	PLS6-C1/2	242865
	2	PLS6-C2/2	242868
	3	PLS6-C3/2	242870
	4	PLS6-C4/2	242872
	6	PLS6-C6/2	242874
	10	PLS6-C10/2	242876
	16	PLS6-C16/2	242880
	20	PLS6-C20/2	242881
	25	PLS6-C25/2	242882
	32	PLS6-C32/2	242883
	40	PLS6-C40/2	242884
	50	PLS6-C50/2	242885
	63	PLS6-C63/2	242886

Interrupor automático magnetotérmico PLS6, PLZ6

Curva C

Otras curvas utilizar gama xEffect

- IEC/EN 60898-1: $I_{cn} = 6kA$, Tensión de empleo $U_n = 230/400V$ AC

	I_n (A)	Referencia	Código
	1	PLS6-C1/3	242934
	2	PLS6-C2/3	242937
	3	PLS6-C3/3	242939
	4	PLS6-C4/3	242941
	6	PLS6-C6/3	242943
	10	PLS6-C10/3	242945
	16	PLS6-C16/3	242949
	20	PLS6-C20/3	242950
	25	PLS6-C25/3	242951
	32	PLS6-C32/3	242952
	40	PLS6-C40/3	242953
	50	PLS6-C50/3	242954
	63	PLS6-C63/3	242955
	1	PLS6-C1/3N	243003
	2	PLS6-C2/3N	243006
	3	PLS6-C3/3N	243008
	4	PLS6-C4/3N	243010
	6	PLS6-C6/3N	243012
	10	PLS6-C10/3N	243014
	16	PLS6-C16/3N	243018
	20	PLS6-C20/3N	243019
	25	PLS6-C25/3N	243020
	32	PLS6-C32/3N	243021
	40	PLS6-C40/3N	243022
	50	PLS6-C50/3N	243023
	63	PLS6-C63/3N	243024
	1	PLS6-C1/4	243072
	2	PLS6-C2/4	243075
	3	PLS6-C3/4	243077
	4	PLS6-C4/4	243079
	6	PLS6-C6/4	243081
	10	PLS6-C10/4	243083
	16	PLS6-C16/4	243087
	20	PLS6-C20/4	243088
	25	PLS6-C25/4	243089
	32	PLS6-C32/4	243090
	40	PLS6-C40/4	243091
	50	PLS6-C50/4	243092
	63	PLS6-C63/4	243093

Interrupor automático magnetotérmico PLN6

Interrupor 1P+N en un módulo. Curva C

- IEC/EN 60898-1: $I_{cn} = 6kA$, Tensión de empleo $U_n = 230V AC$



Curva característica			C
I_n (A)	Referencia		Código
1P+N	2	PLN6-C2/1N	263169
	4	PLN6-C4/1N	263170
	6	PLN6-C6/1N	263171
	10	PLN6-C10/1N	263172
	16	PLN6-C16/1N	263174
	20	PLN6-C20/1N	263175
	25	PLN6-C25/1N	263176
	32	PLN6-C32/1N	263177
	40	PLN6-C40/1N	263178

Interrupor combinado PKN6

Protección magnetotérmica y diferencial Clase AC y Curva C

- IEC/EN 61009: $I_{cn} = 6kA$, Tensión de empleo $U_n = 240V AC$
- Funcionamiento del botón de test 2P: 196-264V AC

Clase AC

AC



Referencia				
Curva Característica				C
I _{Δn} (mA)		I _n (A)		Código
1P+N	30	6	PKN6-6/1N/C/003	236445
		10	PKN6-10/1N/C/003	236505
		13	PKN6-16/1N/C/003	236640
		16	PKN6-20/1N/C/003	236673
		20	PKN6-25/1N/C/003	236703
		25	PKN6-32/1N/C/003	236733
		32	PKN6-40/1N/C/003	236762

Eaton protege lo que importa –

Riesgo de incendio por causas
eléctricas en Baja Tensión



El nuevo interruptor con detección de arcos eléctricos (AFDD+) es capaz de identificar, mediante un patrón de frecuencias inusuales en la línea conductora, fallos eléctricos que pueden derivar en incendios de la instalación.

Referencias en página 49

Interruptor automático magnetotérmico FAZ6

Curvas B, C y D

- IEC/EN 60898-1: I_{cn} = 6kA, Tensión de empleo U_n = 230/400V AC
- IEC/EN 60947-2: I_{cn} = 10kA, Tensión de empleo U_n = 254/440V AC
- Hasta 48V DC por polo (máx. 2P)
- UL (UL 1077), CSA (CSA No. 22.2 No. 235) - Ver características en catálogo general.

				Referencia				
Curva característica						B	C	D
I _n (A)						Código	Código	Código
	1P	0,5	FAZ6-	0,5/1				177392
		1	FAZ6-	1/1	177373	239030	177393	
		2	FAZ6-	2/1	177376	239031	177484	
		3	FAZ6-	3/1	177378	239032	177486	
		4	FAZ6-	4/1	177380	239033	177488	
		6	FAZ6-	6/1	239001	239034	168061	
		10	FAZ6-	10/1	239006	239035	168062	
		16	FAZ6-	16/1	239016	239037	168063	
		20	FAZ6-	20/1	239023	239038	168064	
		25	FAZ6-	25/1	239024	239039	168065	
		32	FAZ6-	32/1	239025	239040	168066	
		40	FAZ6-	40/1	239026	239041	168067	
		50	FAZ6-	50/1	239027	239042	168068	
		63	FAZ6-	63/1	239028	239043	168069	
	1P+N	0,5	FAZ6-	0,5/1N		239054	177517	
		1	FAZ6-	1/1N	177494	239055	177518	
		2	FAZ6-	2/1N	177497	239056	177521	
		3	FAZ6-	3/1N	177499	239057	177523	
		4	FAZ6-	4/1N	177501	239058	177527	
		6	FAZ6-	6/1N	239044	239059	177528	
		10	FAZ6-	10/1N	239045	239060	177529	
		16	FAZ6-	16/1N	239047	239066	177533	
		20	FAZ6-	20/1N	239048	239071	177534	
		25	FAZ6-	25/1N	239049	239076	177535	
		32	FAZ6-	32/1N	239050	239081	177536	
		40	FAZ6-	40/1N	239051	239082	177537	
		50	FAZ6-	50/1N	239052	239083	177538	
		63	FAZ6-	63/1N	239053	239084	177539	
	2P	0,5	FAZ6-	0,5/2		239095	177563	
		1	FAZ6-	1/2	177540	239096	177564	
		2	FAZ6-	2/2	177543	239097	177567	
		3	FAZ6-	3/2	177545	239098	177596	
		4	FAZ6-	4/2	177547	239099	177571	
		6	FAZ6-	6/2	239085	239100	168070	
		10	FAZ6-	10/2	239086	239101	168071	
		16	FAZ6-	16/2	239088	239103	168072	
		20	FAZ6-	20/2	239089	239104	168073	
		25	FAZ6-	25/2	239090	239105	168074	
		32	FAZ6-	32/2	239091	239106	168075	
		40	FAZ6-	40/2	239092	239107	168076	
		50	FAZ6-	50/2	239093	239108	168077	
		63	FAZ6-	63/2	239094	239109	168078	

Interrupor automático magnetotérmico FAZ6

Curvas B, C y D

- IEC/EN 60898-1: $I_{cn} = 6\text{kA}$, Tensión de empleo $U_n = 230/400\text{V AC}$
- IEC/EN 60947-2: $I_{cu} = 10\text{kA}$, Tensión de empleo $U_n = 254/440\text{V AC}$
- Hasta 48V DC por polo (máx. 2P)
- UL (UL 1077), CSA (CSA No. 22.2 No. 235) - Ver características en catálogo general.

				Referencia		
Curva característica				B	C	D
I_n (A)				Código	Código	Código
	3P	0,5	FAZ6- 0,5/3	-	239120	177408
		1	FAZ6- 1/3	177578	239121	177409
		2	FAZ6- 2/3	177580	239122	177436
		3	FAZ6- 3/3	177582	239127	177438
		4	FAZ6- 4/3	177584	239132	177440
		6	FAZ6- 6/3	239110	239139	168079
		10	FAZ6- 10/3	239111	239144	168080
		16	FAZ6- 16/3	239113	239148	168081
		20	FAZ6- 20/3	239114	239149	168082
		25	FAZ6- 25/3	239115	239150	168083
		32	FAZ6- 32/3	239116	239151	168084
		40	FAZ6- 40/3	239117	239152	168085
		50	FAZ6- 50/3	239118	239153	168086
		63	FAZ6- 63/3	239119	239154	168087
	3P+N	0,5	FAZ6- 0,5/3N	-	239165	177469
		1	FAZ6- 1/3N	177446	239166	177470
		2	FAZ6- 2/3N	177449	239167	177473
		3	FAZ6- 3/3N	177451	239168	177475
		4	FAZ6- 4/3N	177453	239169	177477
		6	FAZ6- 6/3N	239155	239170	177479
		10	FAZ6- 10/3N	239156	239171	177481
		16	FAZ6- 16/3N	239158	239173	177413
		20	FAZ6- 20/3N	239159	239174	177414
		25	FAZ6- 25/3N	239160	239175	177415
		32	FAZ6- 32/3N	239161	239176	177416
		40	FAZ6- 40/3N	239162	239177	177417
		50	FAZ6- 50/3N	239163	239178	177418
		63	FAZ6- 63/3N	239164	239179	177419
	4P	0,5	FAZ6- 0,5/4	-	239190	177599
		1	FAZ6- 1/4	177420	239191	177600
		2	FAZ6- 2/4	177422	239192	177603
		3	FAZ6- 3/4	177425	239193	177605
		4	FAZ6- 4/4	177427	239194	177607
		6	FAZ6- 6/4	239180	239199	168088
		10	FAZ6- 10/4	239181	239204	168089
		16	FAZ6- 16/4	239183	239216	168090
		20	FAZ6- 20/4	239184	239219	168091
		25	FAZ6- 25/4	239185	239220	168092
		32	FAZ6- 32/4	239186	239221	168093
		40	FAZ6- 40/4	239187	239222	168094
		50	FAZ6- 50/4	239188	239223	168095
		63	FAZ6- 63/4	239189	239224	168096

Interrupor automático magnetotérmico FAZ

Curvas B, C, D, K, Z y S

- IEC/EN 60898-1: I_{on} = 10kA, Tensión de empleo U_n = 230/400V AC - D50 y D63: 6kA
- IEC/EN 60947-2: I_{cu} = 15kA, Tensión de empleo U_n = 254/440V AC - D50 y D63: 10kA
- Hasta 60V DC por polo (máx. 2P)
- UL (UL 1077), CSA (CSA No. 22.2 No. 235) - Ver características en catálogo general.

				Referencia		
Curva característica				B	C	D
I_n (A)				Código	Código	Código
	1P	0,5	FAZ- 0,5/1	-	278544	278568
		1	FAZ- 1/1	278520	278546	278569
		2	FAZ- 2/1	278523	278549	278572
		3	FAZ- 3/1	278525	278551	278574
		4	FAZ- 4/1	278527	278553	278576
		6	FAZ- 6/1	278529	278555	278578
		10	FAZ- 10/1	278531	278557	278580
		16	FAZ- 16/1	278535	278561	278584
		20	FAZ- 20/1	278536	278562	278585
		25	FAZ- 25/1	278537	278563	278586
		32	FAZ- 32/1	278538	278564	278587
		40	FAZ- 40/1	278539	278565	278588
		50	FAZ- 50/1	278540	278566	115370
		63	FAZ- 63/1	278541	278567	115371
	1P+N	0,5	FAZ- 0,5/1N	-	278657	278681
		1	FAZ- 1/1N	278633	278659	278682
		2	FAZ- 2/1N	278636	278662	278685
		3	FAZ- 3/1N	278638	278664	278687
		4	FAZ- 4/1N	278640	278666	278689
		6	FAZ- 6/1N	278642	278668	278691
		10	FAZ- 10/1N	278644	278670	278693
		16	FAZ- 16/1N	278648	278674	278697
		20	FAZ- 20/1N	278649	278675	278698
		25	FAZ- 25/1N	278650	278676	278699
		32	FAZ- 32/1N	278651	278677	278700
		40	FAZ- 40/1N	278652	278678	278701
		50	FAZ- 50/1N	278653	278679	115378
		63	FAZ- 63/1N	278654	278680	115379
	2P	0,5	FAZ- 0,5/2	-	278743	278767
		1	FAZ- 1/2	278719	278745	278768
		2	FAZ- 2/2	278722	278748	278771
		3	FAZ- 3/2	278724	278750	278773
		4	FAZ- 4/2	278726	278752	278775
		6	FAZ- 6/2	278728	278754	278777
		10	FAZ- 10/2	278730	278756	278779
		16	FAZ- 16/2	278734	278760	278783
		20	FAZ- 20/2	278735	278761	278784
		25	FAZ- 25/2	278736	278762	278785
		32	FAZ- 32/2	278737	278763	278786
		40	FAZ- 40/2	278738	278764	278787
		50	FAZ- 50/2	278739	278765	115372
		63	FAZ- 63/2	278740	278766	115373

Interrupor automático magnetotérmico FAZ

Curvas B, C, D, K, Z y S

- IEC/EN 60947-2: $I_{cu} = 10\text{kA}$, Tensión de empleo $U_n = 254/440\text{V AC}$
- Hasta 60V DC por polo (máx. 2P)
- UL (UL 1077), CSA (CSA No. 22.2 No. 235) - Ver características en catálogo general.

				Referencia		
Curva característica				K	Z	S
I_n (A)				Código	Código	Código
	1P	0,5	FAZ- 0,5/1	278589	278617	-
		1	FAZ- 1/1	278590	278618	278606
		2	FAZ- 2/1	278592	278620	278607
		3	FAZ- 3/1	278593	278621	278608
		4	FAZ- 4/1	278594	278622	278609
		6	FAZ- 6/1	278595	278623	278610
		10	FAZ- 10/1	278597	278625	278611
		16	FAZ- 16/1	278599	278626	278612
		20	FAZ- 20/1	278600	278627	278613
		25	FAZ- 25/1	278601	278628	278614
		32	FAZ- 32/1	278602	278629	278615
		40	FAZ- 40/1	278603	278630	278616
		50	FAZ- 50/1	278604	278631	-
		63	FAZ- 63/1	278605	278632	-
	1P+N	0,5	FAZ- 0,5/1N	278702	-	-
		1	FAZ- 1/1N	278703	-	-
		2	FAZ- 2/1N	278705	-	-
		3	FAZ- 3/1N	278706	-	-
		4	FAZ- 4/1N	278707	-	-
		6	FAZ- 6/1N	278708	-	-
		10	FAZ- 10/1N	278710	-	-
		16	FAZ- 16/1N	278712	-	-
		20	FAZ- 20/1N	278713	-	-
		25	FAZ- 25/1N	278714	-	-
		32	FAZ- 32/1N	278715	-	-
		40	FAZ- 40/1N	278716	-	-
		50	FAZ- 50/1N	278717	-	-
		63	FAZ- 63/1N	278718	-	-
	2P	0,5	FAZ- 0,5/2	278788	278816	-
		1	FAZ- 1/2	278789	278817	278805
		2	FAZ- 2/2	278791	278819	278806
		3	FAZ- 3/2	278792	278820	278807
		4	FAZ- 4/2	278793	278821	278808
		6	FAZ- 6/2	278794	278822	278809
		10	FAZ- 10/2	278796	278824	278810
		16	FAZ- 16/2	278798	278825	278811
		20	FAZ- 20/2	278799	278826	278812
		25	FAZ- 25/2	278800	278827	278813
		32	FAZ- 32/2	278801	278828	278814
		40	FAZ- 40/2	278802	278829	278815
		50	FAZ- 50/2	278803	278830	-
		63	FAZ- 63/2	278804	278831	-

Interrupor automático magnetotérmico FAZ

Curvas B, C, D, K, Z y S

- IEC/EN 60947-2: $I_{cu} = 10\text{kA}$, Tensión de empleo $U_n = 254/440\text{V AC}$
- Hasta 60V DC por polo (máx. 2P)
- UL (UL 1077), CSA (CSA No. 22.2 No. 235) - Ver características en catálogo general.

		Referencia		K	Z	S
Curva característica				Código	Código	Código
I _n (A)						
	3P	0,5	FAZ- 0,5/3	278901	278918	-
		1	FAZ- 1/3	278902	278919	-
		2	FAZ- 2/3	278904	278921	-
		3	FAZ- 3/3	278905	278922	-
		4	FAZ- 4/3	278906	278923	-
		6	FAZ- 6/3	278907	278924	-
		10	FAZ- 10/3	278909	278926	-
		16	FAZ- 16/3	278911	278927	-
		20	FAZ- 20/3	278912	278928	-
		25	FAZ- 25/3	278913	278929	-
		32	FAZ- 32/3	278914	278930	-
		40	FAZ- 40/3	278915	278931	-
		50	FAZ- 50/3	278916	278932	-
		63	FAZ- 63/3	278917	278933	-
	3P+N	0,5	FAZ- 0,5/3N	279003	-	-
		1	FAZ- 1/3N	279004	-	-
		2	FAZ- 2/3N	279006	-	-
		3	FAZ- 3/3N	279007	-	-
		4	FAZ- 4/3N	279008	-	-
		6	FAZ- 6/3N	279009	-	-
		10	FAZ- 10/3N	279011	-	-
		16	FAZ- 16/3N	279013	-	-
		20	FAZ- 20/3N	279014	-	-
		25	FAZ- 25/3N	279015	-	-
		32	FAZ- 32/3N	279016	-	-
		40	FAZ- 40/3N	279017	-	-
		50	FAZ- 50/3N	279018	-	-
		63	FAZ- 63/3N	279019	-	-
	4P	0,5	FAZ- 0,5/4	279089	279106	-
		1	FAZ- 1/4	279090	279107	-
		2	FAZ- 2/4	279092	279109	-
		3	FAZ- 3/4	279093	279110	-
		4	FAZ- 4/4	279094	279111	-
		6	FAZ- 6/4	279095	279112	-
		10	FAZ- 10/4	279097	279114	-
		16	FAZ- 16/4	279099	279115	-
		20	FAZ- 20/4	279100	279116	-
		25	FAZ- 25/4	279101	279117	-
		32	FAZ- 32/4	279102	279118	-
		40	FAZ- 40/4	279103	279119	-
		50	FAZ- 50/4	279104	279120	-
		63	FAZ- 63/4	279105	279121	-

Interruptor automático magnetotérmico FAZ-T

Curvas B, C y D

- IEC/EN 60898-1: $I_{cn} = 15\text{kA}$, Tensión de empleo $U_n = 230/400\text{V AC}$
- IEC/EN 60947-2: $I_{cu} = 25\text{kA}$, Tensión de empleo $U_n = 254/440\text{V AC}$
- Hasta 60V DC por polo (max. 2P).
- Considerando:

B-C 32-40A,	$I_{cu} = 20\text{kA} / I_{cn} = 10\text{kA}$
D 15-16 (para 1P, 1P+N, 2P),	$I_{cu} = 20\text{kA} / I_{cn} = 15\text{kA}$
D 20A,	$I_{cu} = 20\text{kA} / I_{cn} = 10\text{kA}$
D 25-32-40A,	$I_{cu} = 15\text{kA} / I_{cn} = 10\text{kA}$

			Referencia			
	Curva característica			B	C	D
	I _n (A)			Código	Código	Código
	1P	1		FAZT- 1/1	240770	240798
		2	FAZT- 2/1	240771	240799	240811
		3	FAZT- 3/1	240772	240800	240812
		4	FAZT- 4/1	240777	240801	240813
		6	FAZT- 6/1	240782	240802	240814
		10	FAZT- 10/1	240787	240803	240815
		16	FAZT- 16/1	240795	240807	240819
		20	FAZT- 20/1	240796	240808	142481
		25	FAZT- 25/1	240797	240809	142482
		32	FAZT- 32/1	141907	141909	142483
		40	FAZT- 40/1	141908	142480	142484
			1P+N	1	FAZT- 1/1N	240994
2	FAZT- 2/1N			240995	241023	241051
3	FAZT- 3/1N			240996	241024	241052
4	FAZT- 4/1N			240997	241025	241053
6	FAZT- 6/1N			240998	241026	241054
10	FAZT- 10/1N			240999	241027	241055
16	FAZT- 16/1N			241009	241034	241059
20	FAZT- 20/1N			241015	241038	142513
25	FAZT- 25/1N			241019	241044	142514
32	FAZT- 32/1N			142509	142511	142515
40	FAZT- 40/1N			142510	142512	142516
	2P			1	FAZT- 1/2	240820
		2	FAZT- 2/2	240821	240833	240865
		3	FAZT- 3/2	240822	240838	240866
		4	FAZT- 4/2	240823	240843	240867
		6	FAZT- 6/2	240824	240850	240868
		10	FAZT- 10/2	240825	240855	240869
		16	FAZT- 16/2	240829	240861	240873
		20	FAZT- 20/2	240830	240862	142489
		25	FAZT- 25/2	240831	240863	142490
		32	FAZT- 32/2	142485	142487	142491
		40	FAZT- 40/2	142486	142488	142492

Interrupor automático magnetotérmico FAZ-T

Curvas B, C y D

- **IEC/EN 60898-1:** $I_{cn} = 15\text{kA}$, Tensión de empleo $U_n = 230/400\text{V AC}$
- **IEC/EN 60947-2:** $I_{cu} = 25\text{kA}$, Tensión de empleo $U_n = 254/440\text{V AC}$
- Hasta 60V DC por polo (max. 2P).
- Considerando:

B-C 32-40A,	$I_{cu} = 20\text{kA} / I_{cn} = 10\text{kA}$
D 15-16 (para 1P, 1P+N, 2P),	$I_{cu} = 20\text{kA} / I_{cn} = 15\text{kA}$
D 20A,	$I_{cu} = 20\text{kA} / I_{cn} = 10\text{kA}$
D 25-32-40A,	$I_{cu} = 15\text{kA} / I_{cn} = 10\text{kA}$

Curva característica			Referencia			
I _n (A)			B	C	D	
			Código	Código	Código	
	3P	1	FAZT- 1/3	240874	240886	240898
		2	FAZT- 2/3	240875	240887	240899
		3	FAZT- 3/3	240876	240888	240900
		4	FAZT- 4/3	240877	240889	240901
		6	FAZT- 6/3	240878	240890	240902
		10	FAZT- 10/3	240879	240891	240903
		16	FAZT- 16/3	240883	240895	240915
		20	FAZT- 20/3	240884	240896	142497
		25	FAZT- 25/3	240885	240897	142498
		32	FAZT- 32/3	142493	142495	142499
		40	FAZT- 40/3	142494	142496	142500
	3P+N	1	FAZT- 1/3N	241060	241120	241180
		2	FAZT- 2/3N	241065	241125	241181
		3	FAZT- 3/3N	241070	241130	241182
		4	FAZT- 4/3N	241075	241135	241183
		6	FAZT- 6/3N	241080	241140	241184
		10	FAZT- 10/3N	241085	241145	241185
		16	FAZT- 16/3N	241105	241165	241189
		20	FAZT- 20/3N	241110	241170	142521
		25	FAZT- 25/3N	241115	241175	142522
		32	FAZT- 32/3N	142517	142519	142523
		40	FAZT- 40/3N	142518	142520	142524
	4P	1	FAZT- 1/4	240922	240940	240968
		2	FAZT- 2/4	240927	240941	240969
		3	FAZT- 3/4	240930	240945	240970
		4	FAZT- 4/4	240931	240949	240971
		6	FAZT- 6/4	240932	240955	240975
		10	FAZT- 10/4	240933	240959	240979
		16	FAZT- 16/4	240937	240965	240993
		20	FAZT- 20/4	240938	240966	142505
		25	FAZT- 25/4	240939	240967	142506
		32	FAZT- 32/4	142501	142503	142507
		40	FAZT- 40/4	142502	142504	142508

Interrupor automático magnetotérmico AZ

Curvas B, C y D

- IEC/EN 60947-2: $I_{cn} = 25kA$, Tensión de empleo $U_n = 230/400V$ AC

- Hasta 60 V DC por polo (máx. 2P)

- Considerando:

B-C 80-100A, $I_{cu} = 20kA$

B-C 125A, $I_{cu} = 15kA$

D 80A, $I_{cu} = 20kA$

D 100A, $I_{cu} = 15kA$



1P

			Referencia			
Curva característica				B	C	D
I _n (A)				Código	Código	Código
1P	20	AZ-	20	174480	211769	174489
	25	AZ-	25	174481	211774	174490
	32	AZ-	32	174482	211779	174491
	40	AZ-	40	174483	211784	174492
	50	AZ-	50	174484	211789	211814
	63	AZ-	63	174485	211794	211818
	80	AZ-	80	174486	211799	211822
	100	AZ-	100	174487	211804	211826
	125	AZ-	125	174488	211809	-



2P

		20	AZ-2-	20
		25	AZ-2-	25
		32	AZ-2-	32
		40	AZ-2-	40
		50	AZ-2-	50
		63	AZ-2-	63
		80	AZ-2-	80
		100	AZ-2-	100
		125	AZ-2-	125
			174493	211770
			174494	211775
			174495	211780
			174496	211785
			174497	211790
			174498	211795
			174499	211800
			174500	211805
			174501	211810

Interrupor automático magnetotérmico AZ

Curvas B, C y D

- IEC/EN 60947-2: $I_{cn} = 25\text{kA}$, Tensión de empleo $U_n = 230/400\text{V AC}$
- Hasta 60 V DC por polo (máx. 2P)
- Considerando:

B-C 80-100A,	$I_{cu} = 20\text{kA}$
B-C 125A,	$I_{cu} = 15\text{kA}$
D 80A,	$I_{cu} = 20\text{kA}$
D 100A,	$I_{cu} = 15\text{kA}$

Curva característica			Referencia		
	I_n (A)		B	C	D
			Código	Código	Código
	20	AZ-3- 20	174506	211771	174515
	25	AZ-3- 25	174507	211776	174516
	32	AZ-3- 32	174508	211781	174517
	40	AZ-3- 40	174509	211786	174518
	50	AZ-3- 50	174510	211791	211816
	63	AZ-3- 63	174511	211796	211820
	80	AZ-3- 80	174512	211801	211824
	100	AZ-3- 100	174513	211806	211828
	125	AZ-3- 125	174514	211811	-
	20	AZ-3N 20	174519	211773	174528
	25	AZ-3N 25	174520	211778	174529
	32	AZ-3N 32	174521	211783	174530
	40	AZ-3N 40	174522	211788	174531
	50	AZ-3N 50	174523	211793	211817
	63	AZ-3N 63	174524	211798	211821
	80	AZ-3N 80	174525	211803	211825
	100	AZ-3N 100	174526	211808	211829
	125	AZ-3N 125	174527	211813	-
	20	AZ-4- 20	174532	211772	174541
	25	AZ-4- 25	174533	211777	174542
	32	AZ-4- 32	174534	211782	174543
	40	AZ-4- 40	174535	211787	174544
	50	AZ-4- 50	174536	211792	174545
	63	AZ-4- 63	174537	211797	174546
	80	AZ-4- 80	174538	211802	174547
	100	AZ-4- 100	174539	211807	174548
	125	AZ-4- 125	174540	211812	-

Interrupor automático magnetotérmico FAZ- DC

Curva C

- IEC/EN 60947-2: $I_{cn} = 10\text{kA}$, Tensión de empleo $U_n = 2\text{A}$ (220V por polo), 3-50A (250V por polo)
- Respetar la polaridad del interruptor según esquema de conexionado.

	I_n (A)	Referencia	Código
	2	FAZ-C2/1-DC	279122
	3	FAZ-C3/1-DC	279123
	4	FAZ-C4/1-DC	279124
	6	FAZ-C6/1-DC	279125
	10	FAZ-C10/1-DC	279126
	13	FAZ-C13/1-DC	279127
	16	FAZ-C16/1-DC	279128
	20	FAZ-C20/1-DC	279129
	25	FAZ-C25/1-DC	279130
	32	FAZ-C32/1-DC	279131
	40	FAZ-C40/1-DC	279132
	50	FAZ-C50/1-DC	279133
	2	FAZ-C2/2-DC	279134
	3	FAZ-C3/2-DC	279135
	4	FAZ-C4/2-DC	279136
	6	FAZ-C6/2-DC	279137
	10	FAZ-C10/2-DC	279138
	13	FAZ-C13/2-DC	279139
	16	FAZ-C16/2-DC	279140
	20	FAZ-C20/2-DC	279141
	25	FAZ-C25/2-DC	279142
	32	FAZ-C32/2-DC	279143
	40	FAZ-C40/2-DC	279144
	50	FAZ-C50/2-DC	279145

Interrupor automático magnetotérmico FAZ-PN

Interrupor 1P+N en un módulo. Curvas B y C

- IEC/EN 60898-1: $I_{cn} = 6\text{kA}$, Tensión de empleo $U_n = 230\text{V AC}$
- IEC/EN 60947-2: $I_{cn} = 10\text{kA}$, Tensión de empleo $U_n = 255\text{V AC}$ (230V AC para 50-63A)
- UL 1077: 277V AC. Máx. corriente cortocircuito: 10kA (5kA para 40-63A)
- IEC 60947-2: 60 VDC por polo, UL1077: 48V DC por polo

	Referencia		B	C
	Curva característica		Código	Código
	I_n (A)			
	2	FAZ-PN- 2/1N	-	279154
	4	FAZ-PN- 4/1N	-	279155
	6	FAZ-PN- 6/1N	279146	279156
	10	FAZ-PN- 10/1N	279147	279157
	13	FAZ-PN- 13/1N	279148	279158
	16	FAZ-PN- 16/1N	279149	279159
	20	FAZ-PN- 20/1N	279150	279160
	25	FAZ-PN- 25/1N	279151	279161
	32	FAZ-PN- 32/1N	279152	279162
	40	FAZ-PN- 40/1N	279153	279163

Eaton - Una nueva era de pequeños interruptores automáticos electrónicos

PXS24

Máxima fiabilidad para circuitos de 24 V DC



EATON

Powering Business Worldwide

Interrupor diferencial PFIM

Protección Clase AC, A, G/A, U y S/A. Otras clases y tipo utilizar FRC gama xEffect

- Conforme a **IEC/EN 61008**, Tensión nominal $U_n = 240/415V$ AC ($I_{cn}=10kA$)
- Funcionamiento del botón de test 2P: 196 - 264V AC
- Funcionamiento del botón de test 4P: 196 - 264V AC (30mA)
196 - 456V AC (100, 300, 500mA)

G

Clase AC, A y Tipo G/A, U y Selectivo

AC 

A 

A 

Referencia					
Clase de Protección					
I_n (A)	$I_{\Delta n}$ (mA)		Código	-A Código	-G/A Código
2P	16	PFIM-16/2/001	235389	235422	
		PFIM-16/2/001	235423		
	25	PFIM-25/2/003	235390	235424	
		PFIM-25/2/01	235391	235425	
		PFIM-25/2/03	235392	235426	
		PFIM-25/2/05	235393		
	40	PFIM-40/2/003	235394	235427	108045
		PFIM-40/2/01	235395	235428	
		PFIM-40/2/03	235396	235429	
		PFIM-40/2/05	235397	235430	
	63	PFIM-63/2/003	235398	235431	108046
		PFIM-63/2/01	235399	235432	
		PFIM-63/2/03	235400	235433	
		PFIM-63/2/05	235401	235434	
	80	PFIM-80/2/003	235402		
		PFIM-80/2/01	235403		
		PFIM-80/2/03	235404		
		PFIM-80/2/05	235405		
	100	PFIM-100/2/003	102821		
		PFIM-100/2/01	102874	102827	
		PFIM-100/2/03	102822	102828	
		PFIM-100/2/05			
	125	PFDM-125/2/003	249031	249035	
		PFDM-125/2/01			
		PFDM-125/2/03	249033	249037	
		PFDM-125/2/05			



Interrupor diferencial PFIM

Protección Clase AC, A, G/A, U y S/A. Otras clases y tipo utilizar FRC gama xEffect

- Conforme a **IEC/EN 61008**, Tensión nominal $U_n = 240/415V$ AC ($I_{cn} = 10kA$)
- Funcionamiento del botón de test 2P: 196 - 264 V AC
- Funcionamiento del botón de test 4P: 196 - 264 V AC (30mA)
196 - 456 V AC (100, 300, 500 mA)

G

Clase AC, A y Tipo G/A, U y Selectivo

AC

A

A

U

S

A



4P

Referencia							
Clase de Protección				-A	-G/A	-U	-S/A
I_n (A)	$I_{\Delta n}$ (mA)		Código	Código	Código	Código	Código
25	30	PFIM-25/4/003	235406	235435			
	100	PFIM-25/4/01	235407	235436			
	300	PFIM-25/4/03	235408	235437			
	500	PFIM-25/4/05	235409	235438			
40	30	PFIM-40/4/003	235410	235439	235454		
	100	PFIM-40/4/01	235411	235440			
	300	PFIM-40/4/03	235412	235441		235745	235468
	500	PFIM-40/4/05	235413	235442			
63	30	PFIM-63/4/003	235414	235443	235457		
	100	PFIM-63/4/01	235415	235444			
	300	PFIM-63/4/03	235416	235445		235747	235472
	500	PFIM-63/4/05	235417	235446			
80	30	PFIM-80/4/003	235418	235447			
	100	PFIM-80/4/01	235419				
	300	PFIM-80/4/03	235420	235448		290221	235475
	500	PFIM-80/4/05					
100	30	PFIM-100/4/003	102823	102829			
	100	PFIM-100/4/01	102824	102870			
	300	PFIM-100/4/03	102825	102871		290222	290220
	500	PFIM-100/4/05	102826	102872			
125	30	PFDM-125/4/003	235916	235920			
	100	PFDM-125/4/01	235917	235921			
	300	PFDM-125/4/03	235918	235922			285639
	500	PFDM-125/4/05	235919	235923			

Interrupor diferencial FRCmM

Protección Clase AC, A y B, selectivos y Tipo G/F, G/A

- Conforme a **IEC/EN 61008**, Tensión nominal $U_n = 240/415V$ AC ($I_{cn} = 10kA$)
- Funcionamiento del botón de test 2P: 196 - 264 V AC
- Funcionamiento del botón de test 4P: 196- 264V AC (30mA)
196 - 456V AC (100, 300, 500mA)

Clase AC, A y Tipo G/A

AC

A

G F

S F



2P

Referencia						
Clase de Protección			Código	-A	-G/F	-S/F
I_n (A)	$I_{\Delta n}$ (mA)					
16	30	FRC mM-16/2/003	170390	170430	187365	
	100	FRC mM-16/2/01	170396	170436	187371	187389
	300	FRC mM-16/2/03	170402	170278	187377	187395
	500	FRC mM-16/2/05		170281		
25	30	FRC mM-25/2/003	170391	170431	187366	
	100	FRC mM-25/2/01	170397	170437	187372	187390
	300	FRC mM-25/2/03	170403	170279	187378	187396
	500	FRC mM-25/2/05	170406	170282		
40	30	FRC mM-40/2/003	170392	170432	187408	
	100	FRC mM-40/2/01	170398	170274	187414	187391
	300	FRC mM-40/2/03	170404	170280	187420	187397
	500	FRC mM-40/2/05	170407	170283		
63	30	FRC mM-63/2/003	170393	170433	187368	
	100	FRC mM-63/2/01	170399	170275	187374	187392
	300	FRC mM-63/2/03			187380	187398
	500	FRC mM-63/2/05	170408	170284		
80	30	FRC mM-80/2/003	170394	170434	187369	
	100	FRC mM-80/2/01	170400	170276	187375	187393
	300	FRC mM-80/2/03	180778		187381	187399
	500	FRC mM-80/2/05	180779			
100	30	FRC mM-100/2/003	170395	170435	187370	
	100	FRC mM-100/2/01	170401	170277	187376	187394
	300	FRC mM-100/2/03	180781		187382	187400
	500	FRC mM-100/2/05				
125	30	FRC mM-125/2/003	187810	171164		
	100	FRC mM-125/2/01	187811	171165		
	300	FRC mM-125/2/03	187812	171166		
	500	FRC mM-125/2/05	187813	171167		-

Interrupor diferencial FRCmM

Protección Clase AC, A y B, selectivos y Tipo G/F, G/A

Conforme a **IEC/EN 61008**, Tensión nominal $U_n = 240/415V$ AC ($I_{cn} = 10kA$)

- Funcionamiento del botón de test 2P: 196 - 264 V AC
- Funcionamiento del botón de test 4P: 196- 264V AC (30mA)
196 - 456V AC (100, 300, 500mA)

Clase AC, A y Tipo G/A



2P

Referencia					
Clase de Protección			-G/A	-S	-S/A
I_n (A)	$I_{\Delta n}$ (mA)		Código	Código	Código
16	30	FRC mM-16/2/003	170382		
	100	FRC mM-16/2/01	170388		
	300	FRC mM-16/2/03	170290		
25	30	FRC mM-25/2/003	170383		
	100	FRC mM-25/2/01	170389	170315	170331
	300	FRC mM-25/2/03	170291		
40	30	FRC mM-40/2/003	170384		
	100	FRC mM-40/2/01	170286	170316	170438
	300	FRC mM-40/2/03	170292	180776	
63	30	FRC mM-63/2/003	170385		
	100	FRC mM-63/2/01	170287	170317	170439
	300	FRC mM-63/2/03			180636
80	30	FRC mM-80/2/003	170386		
	100	FRC mM-80/2/01	170288	170318	170440
	300	FRC mM-80/2/03			
100	30	FRC mM-100/2/003	170387		
	100	FRC mM-100/2/01	170289	170319	170441
	300	FRC mM-100/2/03			
125	30	FRC mM-125/2/003	171168		
	100	FRC mM-125/2/01	171169		171971
	300	FRC mM-125/2/03	171170		171972

Interrupor diferencial FRCmM

Protección Clase AC, A y B, selectivos y Tipo G/F, G/A y R

Conforme a **IEC/EN 61008**, Tensión nominal $U_n = 240/415V$ AC ($I_{cn} = 10kA$)

- Funcionamiento del botón de test 2P: 196 - 264 V AC
- Funcionamiento del botón de test 4P: 196- 264V AC (30mA)
196 - 456V AC (100, 300, 500mA)

Clase AC, A y Tipo G/A



Referencia						
Clase de Protección				-A	-G/F	-S/F
I_n (A)	$I_{\Delta n}$ (mA)		Código	Código	Código	Código
4P	16	30 FRC mM-16/4/003	170409	170285	187407	
		100 FRC mM-16/4/01	170415	170337	187413	187431
		300 FRC mM-16/4/03	170418	170340	187419	187437
		500 FRC mM-16/4/05	170424	170346		
	25	30 FRC mM-25/4/003	170410	170332	187408	
		100 FRC mM-25/4/01	170416	170338	187414	187432
		300 FRC mM-25/4/03	170419	170341	187420	187438
		500 FRC mM-25/4/05	170425	170347		
	40	30 FRC mM-40/4/003	170411	170333	187409	
		100 FRC mM-40/4/01	170417	170339	187415	187433
		300 FRC mM-40/4/03	170420	170342	187421	187439
		500 FRC mM-40/4/05	170426	170348		
	63	30 FRC mM-63/4/003	170412	170334	187410	
		100 FRC mM-63/4/01			187416	187434
		300 FRC mM-63/4/03	170421	170343	187422	187440
		500 FRC mM-63/4/05	170427	170349		
	80	30 FRC mM-80/4/003	170413	170335	187411	
		100 FRC mM-80/4/01	180780		187417	187393
		300 FRC mM-80/4/03	170422	170344	187423	187399
		500 FRC mM-80/4/05	170428	170350		
	100	30 FRC mM-100/4/003	170414	170336	187412	
		100 FRC mM-100/4/01	180782		187418	187436
		300 FRC mM-100/4/03	170423	170345	187424	187442
		500 FRC mM-100/4/05	170429	170351		
	125	30 FRC mM-125/4/003	187814	171174		
		100 FRC mM-125/4/01	187815	171175		
		300 FRC mM-125/4/03	187816	171176		
		500 FRC mM-125/4/05	187817	171177		



Interrupor diferencial FRCmM

Protección Clase AC, A y B, selectivos y Tipo G/F, G/A y R

Conforme a **IEC/EN 61008**, Tensión nominal $U_n = 240/415V$ AC ($I_{cn} = 10kA$)

- Funcionamiento del botón de test 2P: 196 - 264 V AC
- Funcionamiento del botón de test 4P: 196- 264V AC (30mA)
196 - 456V AC (100, 300, 500mA)

Clase AC, A y Tipo G/A

G **A**  **S** **S** **A**  **R**

Referencia						
Clase de Protección			-G/A	-S	-S/A	-R
I_n (A)	$I_{\Delta n}$ (mA)		Código	Código	Código	Código
16	30	FRC mM-16/4/003	170293			170308
	100	FRC mM-16/4/01	170299	170320	170442	
	300	FRC mM-16/4/03	170302	170324	170446	
	500	FRC mM-16/4/05				
25	30	FRC mM-25/4/003	170294			170309
	100	FRC mM-25/4/01	170300	170321	170443	
	300	FRC mM-25/4/03	170303	170325	170447	
	500	FRC mM-25/4/05				
40	30	FRC mM-40/4/003	170295			170310
	100	FRC mM-40/4/01	170301	170322	170444	
	300	FRC mM-40/4/03	170304	170326	170448	
	500	FRC mM-40/4/05				
63	30	FRC mM-63/4/003	170296			170311
	100	FRC mM-63/4/01		170323	170445	
	300	FRC mM-63/4/03	170305	170327	170449	
	500	FRC mM-63/4/05				
80	30	FRC mM-80/4/003	170297			170312
	100	FRC mM-80/4/01				
	300	FRC mM-80/4/03	170306	170328	170450	
	500	FRC mM-80/4/05				
100	30	FRC mM-100/4/003	170298			170313
	100	FRC mM-100/4/01				
	300	FRC mM-100/4/03	170307	170329	170451	
	500	FRC mM-100/4/05				
125	30	FRC mM-125/4/003	171178			
	100	FRC mM-125/4/01	171179		171181	
	300	FRC mM-125/4/03	171180		171182	
	500	FRC mM-100/4/05			171183	



4P

Interrupor combinado FRBm6

Protección magnetotérmica y diferencial Clase AC y A y Tipo G/A

- IEC/EN 61009: $I_{cn} = 6kA$, Tensión de empleo $U_n = 240V$ AC
- Funcionamiento del botón de test 2P: 196-264V AC

Clase AC

AC

Referencia					
Curva característica				B	C
$I_{\Delta n}$ (mA)	I_n (A)			Código	Código
10	2	FRB m6-	2/1N/001	178104	-
	4	FRB m6-	4/1N/001	178112	-
	6	FRB m6-	6/1N/001	177771	-
	10	FRB m6-	10/1N/001	177772	-
	13	FRB m6-	13/1N/001	177773	-
	16	FRB m6-	16/1N/001	177774	177780
30	2	FRB m6-	2/1N/003	178105	177795
	4	FRB m6-	4/1N/003	178113	177796
	6	FRB m6-	6/1N/003	177794	177797
	10	FRB m6-	10/1N/003	177787	177798
	13	FRB m6-	13/1N/003	177788	177799
	16	FRB m6-	16/1N/003	177789	177352
	20	FRB m6-	20/1N/003	177790	177353
	25	FRB m6-	25/1N/003	177791	177800
	32	FRB m6-	32/1N/003	177792	177801
1P+N	40	FRB m6-	40/1N/003	177793	177802
	2	FRB m6-	2/1N/01	178106	177705
	4	FRB m6-	4/1N/01	178114	177706
	6	FRB m6-	6/1N/01	177810	177707
	10	FRB m6-	10/1N/01	177811	177708
	13	FRB m6-	13/1N/01	177812	177709
	16	FRB m6-	16/1N/01	177813	177710
	20	FRB m6-	20/1N/01	177814	177711
	25	FRB m6-	25/1N/01	177815	177712
	32	FRB m6-	32/1N/01	177816	177713
100	40	FRB m6-	40/1N/01	177817	177714
	2	FRB m6-	2/1N/03	178107	177730
	4	FRB m6-	4/1N/03	178115	177731
	6	FRB m6-	6/1N/03	177722	177732
	10	FRB m6-	10/1N/03	177723	177733
	13	FRB m6-	13/1N/03	177724	177734
	16	FRB m6-	16/1N/03	177725	177633
	20	FRB m6-	20/1N/03	177726	177634
	25	FRB m6-	25/1N/03	177727	177735
	32	FRB m6-	32/1N/03	177728	177736
300	40	FRB m6-	40/1N/03	177729	177737



Interrupor combinado FRBm6

Protección magnetotérmica y diferencial Clase AC y A y Tipo G/A

- IEC/EN 61009: $I_{cn} = 6kA$, Tensión de empleo $U_n = 240V$ AC
- Funcionamiento del botón de test 2P: 196-264V AC

Clase A

A 



Curva característica		Referencia		B	C
		$I_{\Delta n}$ (mA)	I_n (A)	Código	Código
10	2	FRB m6-	2/1N/001-A	178108	177759
	4	FRB m6-	4/1N/001-A	178116	177760
	6	FRB m6-	6/1N/001-A	177755	177761
	10	FRB m6-	10/1N/001-A	177756	177762
	13	FRB m6-	13/1N/001-A	177757	177763
	16	FRB m6-	16/1N/001-A	177758	177764
30	2	FRB m6-	2/1N/003-A	178109	177746
	4	FRB m6-	4/1N/003-A	178117	177747
	6	FRB m6-	6/1N/003-A	177738	177922
	10	FRB m6-	10/1N/003-A	177739	177923
	13	FRB m6-	13/1N/003-A	177740	177924
	16	FRB m6-	16/1N/003-A	177741	177925
	20	FRB m6-	20/1N/003-A	177742	177926
	25	FRB m6-	25/1N/003-A	177743	177927
	32	FRB m6-	32/1N/003-A	177744	177928
	40	FRB m6-	40/1N/003-A	177745	177929
100	2	FRB m6-	2/1N/01-A	178110	177945
	4	FRB m6-	4/1N/01-A	178118	177946
	6	FRB m6-	6/1N/01-A	177937	177947
	10	FRB m6-	10/1N/01-A	177938	177948
	13	FRB m6-	13/1N/01-A	177939	177949
	16	FRB m6-	16/1N/01-A	177940	177950
	20	FRB m6-	20/1N/01-A	177941	177951
	25	FRB m6-	25/1N/01-A	177942	177952
	32	FRB m6-	32/1N/01-A	177943	177953
	40	FRB m6-	40/1N/01-A	177944	177954
300	2	FRB m6-	2/1N/03-A	178111	177970
	4	FRB m6-	4/1N/03-A	178119	177971
	6	FRB m6-	6/1N/03-A	177962	177972
	10	FRB m6-	10/1N/03-A	177963	177973
	13	FRB m6-	13/1N/03-A	177964	177974
	16	FRB m6-	16/1N/03-A	177965	177975
	20	FRB m6-	20/1N/03-A	177966	177976
	25	FRB m6-	25/1N/03-A	177967	177977
	32	FRB m6-	32/1N/03-A	177968	177978
	40	FRB m6-	40/1N/03-A	177969	177979

1P+N

Interrupor combinado FRBm6

Protección magnetotérmica y diferencial Clase AC y A y Tipo G/A

- IEC/EN 61009: $I_{cn} = 6kA$, Tensión de empleo $U_n = 240V$ AC
- Funcionamiento del botón de test 2P: 196-264V AC

Tipo G/A



Curva Característica		Referencia		B	C
				Código	Código
$I_{\Delta n}$ (mA)	I_n (A)				
1P+N	30	13	FRB m6- 13/1N/003-G/A	177847	177853
		16	FRB m6- 16/1N/003-G/A	177848	177854
		20	FRB m6- 20/1N/003-G/A	177849	177855
		25	FRB m6- 25/1N/003-G/A	177850	177856
		32	FRB m6- 32/1N/003-G/A	177851	177857
		40	FRB m6- 40/1N/003-G/A	177852	177858



Clase AC y A



Clase de Protección		Referencia			-LiA
				Código	Código
$I_{\Delta n}$ (mA)	I_n (A)				
2P	30	6	FRB m6-C6/2/003	177879	177988
		10	FRB m6-C10/2/003	177880	177989
		13	FRB m6-C13/2/003	177881	177990
		16	FRB m6-C16/2/003	177882	177991
		20	FRB m6-C20/2/003	177883	177992
		25	FRB m6-C25/2/003	177884	177993
		32	FRB m6-C32/2/003	170727	170801
		40	FRB m6-C40/2/003	170728	170802



Interrupor combinado FRBm6 3P+N

Protección magnetotérmica y diferencial Clase AC y A

- IEC/EN 61009: $I_{cn} = 6kA$, Tensión de empleo $U_n = 240/415V$
- Funcionamiento del botón de test 4P: 196-456V AC
- Ancho 4 módulos

Clase AC

AC 

				Referencia			B	C	D
Curva característica							Código	Código	Código
$I_{\Delta n}$ (mA)	I_n (A)								
	30	6	FRB m6-	6/3N/003	-		-	170989	171003
		10	FRB m6-	10/3N/003	-		-	170990	171004
		13	FRB m6-	13/3N/003	170985		170991	170991	171005
		16	FRB m6-	16/3N/003	170986		170992	170992	171006
	100	6	FRB m6-	6/3N/01	-		-	170900	170933
		10	FRB m6-	10/3N/01	-		-	170901	170934
		13	FRB m6-	13/3N/01	170896		170902	170902	170935
		16	FRB m6-	16/3N/01	170897		170903	170903	170936
	300	6	FRB m6-	6/3N/03	-		-	170947	170961
		10	FRB m6-	10/3N/03	-		-	170948	170962
		13	FRB m6-	13/3N/03	170943		170949	170949	170963
		16	FRB m6-	16/3N/03	170944		170950	170950	170964

Clase A

A 

				Referencia			B	C	D
Curva característica							Código	Código	Código
$I_{\Delta n}$ (mA)	I_n (A)								
	30	6	FRB m6-	6/3N/003-A	-		-	170996	171008
		10	FRB m6-	10/3N/003-A	-		-	170997	170892
		13	FRB m6-	13/3N/003-A	170987		170998	170998	170893
		16	FRB m6-	16/3N/003-A	170988		170999	170999	170894
	100	6	FRB m6-	6/3N/01-A	-		-	170926	171008
		10	FRB m6-	10/3N/01-A	-		-	170927	170892
		13	FRB m6-	13/3N/01-A	170898		170928	170928	170893
		16	FRB m6-	16/3N/01-A	170899		170929	170929	170894
	300	6	FRB m6-	6/3N/03-A	-		-	170954	170966
		10	FRB m6-	10/3N/03-A	-		-	170955	170967
		13	FRB m6-	13/3N/03-A	170945		170956	170956	170968
		16	FRB m6-	16/3N/03-A	170946		170957	170957	170969

Disponible para 20, 25 y 32A con $I_{cn} = 4,5 kA$
Consultar catálogo general

Interrupor combinado FRBmM

Protección magnetotérmica y diferencial Clase AC, A, y Tipo G/A

- IEC/EN 61009: $I_{cn} = 10\text{kA}$, Tensión de empleo $U_n = 240\text{V AC}$
- Funcionamiento del botón de test 2P: 196-264 V AC

Clase AC

AC

Curva característica				Referencia			B	C	D
$I_{\Delta n}$ (mA)	I_n (A)						Código	Código	Código
10	2	FRB mM-	2/1N/001			-		170979	170922
	4	FRB mM-	4/1N/001			-		170980	170909
	6	FRB mM-	6/1N/001			170971		170981	170910
	10	FRB mM-	10/1N/001			170972		170982	170911
	13	FRB mM-	13/1N/001			170973		170983	170912
	16	FRB mM-	16/1N/001			170974		170984	170913
30	2	FRB mM-	2/1N/003			-		170532	170636
	4	FRB mM-	4/1N/003			-		170533	170637
	6	FRB mM-	6/1N/003			170920		170534	170638
	10	FRB mM-	10/1N/003			170695		170535	170639
	13	FRB mM-	13/1N/003			170696		170536	170640
	16	FRB mM-	16/1N/003			170697		170537	170641
	20	FRB mM-	20/1N/003			170698		170538	170642
	25	FRB mM-	25/1N/003			170699		170539	-
	32	FRB mM-	32/1N/003			170700		170612	-
100	40	FRB mM-	40/1N/003			170701		170613	-
1P+N	2	FRB mM-	2/1N/01			-		170672	170692
	4	FRB mM-	4/1N/01			-		170673	170693
	6	FRB mM-	6/1N/01			170656		170674	170694
	10	FRB mM-	10/1N/01			170657		170675	170540
	13	FRB mM-	13/1N/01			170658		170676	170541
	16	FRB mM-	16/1N/01			170659		170677	170542
	20	FRB mM-	20/1N/01			170660		170678	170543
	25	FRB mM-	25/1N/01			170661		170679	-
	32	FRB mM-	32/1N/01			170662		170680	-
300	40	FRB mM-	40/1N/01			170663		170681	-
	2	FRB mM-	2/1N/03			-		170561	170587
	4	FRB mM-	4/1N/03			-		170562	170588
	6	FRB mM-	6/1N/03			170551		170563	170589
	10	FRB mM-	10/1N/03			170600		170564	170590
	13	FRB mM-	13/1N/03			170601		170565	170591
	16	FRB mM-	16/1N/03			170602		170566	170592
	20	FRB mM-	20/1N/03			170603		170567	170593
	25	FRB mM-	25/1N/03			170604		170568	-
	32	FRB mM-	32/1N/03			170605		170569	-
	40	FRB mM-	40/1N/03			170606		170570	-



Interrupor combinado FRBmM

Protección magnetotérmica y diferencial Clase AC, A, y Tipo G/A

- IEC/EN 61009: $I_{cn} = 10\text{kA}$, Tensión de empleo $U_n = 240\text{V AC}$
- Funcionamiento del botón de test 2P: 196-264 V AC

Clase A

A 

Referencia				B	C	D
Curva característica				Código	Código	Código
$I_{\Delta n}$ (mA)	I_n (A)					
10	2	FRB mM-	2/1N/001-A	-	170904	170914
	4	FRB mM-	4/1N/001-A	-	170905	170915
	6	FRB mM-	6/1N/001-A	170975	170906	170916
	10	FRB mM-	10/1N/001-A	170976	170907	170917
	13	FRB mM-	13/1N/001-A	170977	170908	170918
	16	FRB mM-	16/1N/001-A	170978	170921	170919
30	2	FRB mM-	2/1N/003-A	-	170614	170643
	4	FRB mM-	4/1N/003-A	-	170615	170644
	6	FRB mM-	6/1N/003-A	170702	170616	170645
	10	FRB mM-	10/1N/003-A	170703	170617	170646
	13	FRB mM-	13/1N/003-A	170704	170618	170647
	16	FRB mM-	16/1N/003-A	170705	170619	170648
	20	FRB mM-	20/1N/003-A	170706	170620	170649
	25	FRB mM-	25/1N/003-A	170707	170621	-
	32	FRB mM-	32/1N/003-A	170708	170622	-
	40	FRB mM-	40/1N/003-A	170709	170623	-
100	2	FRB mM-	2/1N/01-A	-	170682	170544
	4	FRB mM-	4/1N/01-A	-	170683	170545
	6	FRB mM-	6/1N/01-A	170664	170684	170546
	10	FRB mM-	10/1N/01-A	170665	170685	170547
	13	FRB mM-	13/1N/01-A	170666	170686	170548
	16	FRB mM-	16/1N/01-A	170667	170687	170549
	20	FRB mM-	20/1N/01-A	170668	170688	170550
	25	FRB mM-	25/1N/01-A	170669	170689	-
	32	FRB mM-	32/1N/01-A	170670	170690	-
	40	FRB mM-	40/1N/01-A	170671	170691	-
300	2	FRB mM-	2/1N/03-A	-	170571	170594
	4	FRB mM-	4/1N/03-A	-	170572	170595
	6	FRB mM-	6/1N/03-A	170607	170573	170596
	10	FRB mM-	10/1N/03-A	170608	170574	170597
	13	FRB mM-	13/1N/03-A	170609	170575	170598
	16	FRB mM-	16/1N/03-A	170610	170576	170599
	20	FRB mM-	20/1N/03-A	170611	170577	170600
	25	FRB mM-	25/1N/03-A	170552	170578	-
	32	FRB mM-	32/1N/03-A	170553	170579	-
	40	FRB mM-	40/1N/03-A	170554	170580	-



Interrupor combinado FRBmM

Protección magnetotérmica y diferencial Clase AC, A, y Tipo G/A

- IEC/EN 61009: $I_{cn} = 10kA$, Tensión de empleo $U_n = 240V$ AC
- Funcionamiento del botón de test 2P: 196-264 V AC

Tipo G

G

Curva característica			Referencia			B	C	D
						Código	Código	Código
$I_{\Delta n}$ (mA)	I_n (A)							
30	13	FRB mM-	13/1N/003-G			170710	170624	170650
	16	FRB mM-	16/1N/003-G			170711	170625	170651
	20	FRB mM-	20/1N/003-G			170712	170626	170652
	25	FRB mM-	25/1N/003-G			170713	170627	-
	32	FRB mM-	32/1N/003-G			170714	170628	-
	40	FRB mM-	40/1N/003-G			170715	170629	-
1P+N								
300	13	FRB mM-	13/1N/03-G			170555	170581	170869
	16	FRB mM-	16/1N/03-G			170556	170582	170870
	20	FRB mM-	20/1N/03-G			170557	170583	170871
	25	FRB mM-	25/1N/03-G			170558	170584	-
	32	FRB mM-	32/1N/03-G			170559	170585	-
	40	FRB mM-	40/1N/03-G			170560	170586	-
Tipo G/A								



G A

Curva característica			Referencia			B	C	D
						Código	Código	Código
$I_{\Delta n}$ (mA)	I_n (A)							
1P+N	30	13	FRB mM-	13/1N/003-G/A		170716	170630	170653
		16	FRB mM-	16/1N/003-G/A		170717	170631	170654
		20	FRB mM-	20/1N/003-G/A		170528	170632	170655
		25	FRB mM-	25/1N/003-G/A		170529	170633	-
		32	FRB mM-	32/1N/003-G/A		170530	170634	-
		40	FRB mM-	40/1N/003-G/A		170531	170635	-

Interrupor combinado FRBmM

Protección magnetotérmica y diferencial Clase AC, A y Tipo G/A

- IEC/EN 61009: $I_{cn} = 10\text{kA}$, Tensión de empleo $U_n = 240\text{V AC}$
- Funcionamiento del botón de test 3P: 196-264V

Clase AC

AC 



Referencia					
Curva característica				B	C
$I_{\Delta n}$ (mA)	I_n (A)			Código	Código
30	6	FRB mM-	6/2/003	-	170721
	10	FRB mM-	10/2/003	170872	170722
	13	FRB mM-	13/2/003	170873	170723
	16	FRB mM-	16/2/003	170874	170724
	20	FRB mM-	20/2/003	170875	170725
	25	FRB mM-	25/2/003	170876	170726
2P	6	FRB mM-	6/2/03	-	170853
	10	FRB mM-	10/2/03	170837	170854
	13	FRB mM-	13/2/03	170838	170855
	16	FRB mM-	16/2/03	170839	170856
	20	FRB mM-	20/2/03	170840	170857
	25	FRB mM-	25/2/03	170841	170858

Clase A

A 



Referencia					
Curva característica				B	C
$I_{\Delta n}$ (mA)	I_n (A)			Código	Código
30	6	FRB mM-	6/2/003-A	-	170785
	10	FRB mM-	10/2/003-A	170879	170786
	13	FRB mM-	13/2/003-A	170880	170787
	16	FRB mM-	16/2/003-A	170881	170788
	20	FRB mM-	20/2/003-A	170882	170789
	25	FRB mM-	25/2/003-A	170883	170790
2P	6	FRB mM-	6/2/01-A	-	170819
	10	FRB mM-	10/2/01-A	170803	170820
	13	FRB mM-	13/2/01-A	170804	170821
	16	FRB mM-	16/2/01-A	170805	170822
	20	FRB mM-	20/2/01-A	170806	170823
	25	FRB mM-	25/2/01-A	170807	170824
300	6	FRB mM-	6/2/03-A	-	170863
	10	FRB mM-	10/2/03-A	170844	170864
	13	FRB mM-	13/2/03-A	170845	170865
	16	FRB mM-	16/2/03-A	170846	170866
	20	FRB mM-	20/2/03-A	170847	170867
	25	FRB mM-	25/2/03-A	170848	170730

Interrupor combinado FRBmM

Protección magnetotérmica y diferencial Clase AC, A, y Tipo G/A

- IEC/EN 61009: $I_{cn} = 10\text{kA}$, Tensión de empleo $U_n = 415\text{V AC}$
- Funcionamiento del botón de test 2P: 196-456 V AC
- Ancho 4 módulos

Clase A

A 

Referencia				B	C	D
Curva característica				Código	Código	Código
$I_{\Delta n}$ (mA)	I_n (A)					
30	6	FRB mM-	6/3/003-A	-	170737	170774
	10	FRB mM-	10/3/003-A	170733	170738	170775
	13	FRB mM-	13/3/003-A	170734	170739	170776
	16	FRB mM-	16/3/003-A	170735	170740	170777
	20	FRB mM-	20/3/003-A	170736	170741	170778
	25	FRB mM-	25/3/003-A	-	170772	170779
	32	FRB mM-	32/3/003-A	-	170773	-
100	6	FRB mM-	6/3/01-A	-	170742	170749
	10	FRB mM-	10/3/01-A	170780	170743	170750
	13	FRB mM-	13/3/01-A	170781	170744	170751
	16	FRB mM-	16/3/01-A	170782	170745	170752
	20	FRB mM-	20/3/01-A	170783	170746	170753
	25	FRB mM-	25/3/01-A	-	170747	170754
	32	FRB mM-	32/3/01-A	-	170748	-



xEffect

Controladores altamente cualificados le ofrecen sus servicios

PRESENTACION


Permite que nos presentemos: Somos **FRCdM** y **FRBdM** y nos gustaría trabajar en tus cuadros eléctricos. Somos dos robots controladores altamente cualificados nacidos en la famosa fábrica de tecnología pionera de EATON. Somos los primeros de una nueva generación digital.

No soy simplemente un interruptor diferencial combinada con protección magnetotérmica completamente fiable, también soy capaz de mostrarte el valor de la corriente de fuga.

Esto permite tomar rápidas decisiones para mantener la instalación en servicio.



Y yo, como interruptor diferencial, detecto las fugas a tierra y registro cualquier cambio de estado en la misma, enviando esta información al centro de control. Esto incrementa la seguridad de la instalación y minimiza los costes de mantenimiento.



Contrátanos y experimenta la protección a otro nivel

Los LEDs muestran cuando un fallo de corriente o una desconexión esta a punto de ocurrir. Además tienen un modo de servicio en el cual indicarán la corriente de fuga que se esta produciendo en miliamperios. Presionando el botón del modo de servicio, los leds parpadearán y será posible discriminar la zona donde se encuentra la corriente de fuga.

- **Protección diferencial independiente de tensión y otras funciones mediante su protección digital.**

- **Rearme automático disponible.**



Rojo

Cuando el Led rojo se enciende, la corriente de fuga a tierra es mayor del 50% del valor nominal de la del aparato. Por lo tanto la instalación se encuentra en estado crítico. El interruptor diferencial disparará si la corriente aumenta.



Amarillo

El Led amarillo indica una corriente residual entre el 30 y el 50% del valor nominal de la corriente de fuga a tierra. Antes de que el disparo ocurra, podemos tomar las medidas necesarias para evitarlo.



Verde

Si la corriente de fuga se encuentra entre el 0 y el 30% del valor nominal del aparato, el Led verde se ilumina indicando el estado óptimo de la instalación.



Interrupor combinado FRBdM

Protección Clase A, Tipo G/A

- Conforme a IEC/EN 61008, Tensión nominal $U_n = 240 \text{ V AC}$
- Funcionamiento del botón de test 2P: 196 - 264 V AC

Tecnología digital con señalización del porcentaje de corriente de fuga mediante señalización LED:

- VERDE** Corriente de fuga igual o inferior al 30% del valor nominal
- AMARILLO** Corriente de fuga superior al 30% e inferior al 50% del valor nominal
- ROJO** Corriente de fuga igual o superior al 50%

Lectura del valor de corriente de fuga mediante pulsación prolongada del botón de test

Tip G/A




Curva característica				Referencia		
$I_{\Delta n} \text{ (mA)}$ $I_n \text{ (A)}$					B	C
					Código	Código
10	6	FRB dM-	6/1N/001-G/A			168252
	10	FRB dM-	10/1N/001-G/A		168249	168253
	13	FRB dM-	13/1N/001-G/A		168250	168254
	16	FRB dM-	16/1N/001-G/A		168251	168255
	20	FRB dM-	20/1N/001-G/A			168256
	25	FRB dM-	25/1N/001-G/A			168257
30	6	FRB dM-	6/1N/003-G/A			168267
	10	FRB dM-	10/1N/003-G/A		168264	168268
	13	FRB dM-	13/1N/003-G/A		168265	168269
	16	FRB dM-	16/1N/003-G/A		168266	168270
	20	FRB dM-	20/1N/003-G/A			168271
	25	FRB dM-	25/1N/003-G/A			168272
100	6	FRB dM-	6/1N/01-G/A			168282
	10	FRB dM-	10/1N/01-G/A		168279	168283
	13	FRB dM-	13/1N/01-G/A		168280	168284
	16	FRB dM-	16/1N/01-G/A		168281	168285
	20	FRB dM-	20/1N/01-G/A			168286
	25	FRB dM-	25/1N/01-G/A		-	168287
						168288
						168289
						168290
						168291
						168292
						168293



Funcionamiento del modo de servicio en los interruptores combinados FRBdM

Presionando el botón dos veces seguidas, activaremos el Modo de Servicio


Lectura del valor de corriente de fuga que se está produciendo.


Presionar
(0.1 - 0.4 s)

Soltar
(0.1 - 0.4 s)

Presionar
(0.1 - 0.4 s)

(0.1 - 0.4s) Test de los LEDs



Interrupor combinado FRBdM

Protección Clase A, Tipo G/A

- Conforme a **IEC/EN 61008**, Tensión nominal $U_n = 240$ V AC
- Funcionamiento del botón de test 2P: 196 - 264 V AC

Tecnología digital con señalización del porcentaje de corriente de fuga mediante señalización LED:

VERDE	Corriente de fuga igual o inferior al 30% del valor nominal
AMARILLO	Corriente de fuga superior al 30% e inferior al 50% del valor nominal
ROJO	Corriente de fuga igual o superior al 50%

Lectura del valor de corriente de fuga mediante pulsación prolongada del botón de test

Tipo G/A



Referencia				B	C	D
Curva característica				Código	Código	Código
$I_{\Delta n}$ (mA)	I_n (A)					
10	6	FRB dM-	6/2/001-G/A		168297	168303
	10	FRB dM-	10/2/001-G/A	168294	168298	168304
	13	FRB dM-	13/2/001-G/A	168295	168299	168305
	16	FRB dM-	16/2/001-G/A	168296	168300	168195
	20	FRB dM-	20/2/001-G/A		168301	168196
	25	FRB dM-	25/2/001-G/A		168302	168197
2P 30	6	FRB dM-	6/2/003-G/A		168201	168207
	10	FRB dM-	10/2/003-G/A	168198	168202	168208
	13	FRB dM-	13/2/003-G/A	168199	168203	168209
	16	FRB dM-	16/2/003-G/A	168200	168204	168210
	20	FRB dM-	20/2/003-G/A		168205	168211
	25	FRB dM-	25/2/003-G/A		168206	168212
100	6	FRB dM-	6/2/01-G/A		168216	168222
	10	FRB dM-	10/2/01-G/A	168213	168217	168223
	13	FRB dM-	13/2/01-G/A	168214	168218	168224
	16	FRB dM-	16/2/01-G/A	168215	168219	168225
	20	FRB dM-	20/2/01-G/A		168220	168226
	25	FRB dM-	25/2/01-G/A		168221	168227

Interrupor diferencial FRCdM

Clase AC, A, B, B+, Bfq, Selectivos y Tipo G/A

- Conforme a **IEC/EN 61008**, Tensión nominal $U_n = 240/415$ V AC
- Funcionamiento del botón de test: 196 - 264 V AC (30 mA)
196 - 465 V AC (300 mA)

Tecnología digital con señalización del porcentaje de corriente de fuga mediante señalización LED:

VERDE	Corriente de fuga igual o inferior al 30% del valor nominal
AMARILLO:	Corriente de fuga superior al 30% e inferior al 50% del valor nominal
ROJO:	Corriente de fuga igual o superior al 50%

Selectivo Clase A, Tipo G/A y Tipo U

S **A** **G** **A** **U**



Referencia						
Tipo de protección				S/A	G/A	U
I_n (A)	$I_{\Delta n}$ (mA)			Código	Código	Código
4P	25	30	FRC dM-25/4/003 -		168646	
		300	FRC dM-25/4/03 -		168647	
	40	30	FRC dM-40/4/003 -		168648	168643
		300	FRC dM-40/4/03 -	168637	168649	168644
	63	30	FRC dM-63/4/003 -		168650	168640
		300	FRC dM-63/4/03 -	168638	168651	168641
	80	30	FRC dM-80/4/003 -		168634	
		300	FRC dM-80/4/03 -	168639	168635	168642

Interrupor diferencial FRCdM

Clase AC, A, B, B+, Bfq, Selectivos y Tipo G

- Conforme a **IEC/EN 61008**, Tensión nominal $U_n = 240/415$ V AC
- Funcionamiento del botón de test: 196 - 264 V AC (30 mA)
196 - 465 V AC (300 mA)

Tecnología digital con señalización del porcentaje de corriente de fuga mediante señalización LED:

VERDE	Corriente de fuga igual o inferior al 30% del valor nominal
AMARILLO:	Corriente de fuga superior al 30% e inferior al 50% del valor nominal
ROJO:	Corriente de fuga igual o superior al 50%

Selectivos Tipo B y Tipo G/B

S **B** **G** **B**

Referencia					
Tipo de protección				S/B	G/B
I_n (A) $I_{\Delta n}$ (mA)				Código	Código
	4P	25	FRCdM-25/4/003 -	-	167892
			FRCdM-25/4/03 -	167900	167896
		40	FRCdM-40/4/003 -	-	167893
			FRCdM-40/4/03 -	167901	167897
		63	FRCdM-63/4/003 -	-	167894
			FRCdM-63/4/03 -	167902	167898

Selectivos Tipo B+ y Tipo G/B+

S **B+** **G** **B+**

Referencia					
Tipo de protección				S/B+	G/B+
I_n (A) $I_{\Delta n}$ (mA)				Código	Código
	4P	25	FRCdM-25/4/003 -	-	167880
			FRCdM-25/4/03 -	167888	167884
		40	FRCdM-40/4/003 -	-	167881
			FRCdM-40/4/03 -	167889	167885
		63	FRCdM-63/4/003 -	-	167882
			FRCdM-63/4/03 -	167890	167886

Selectivos Tipo Bfq y Tipo G/Bfq

S **Bfq** **G** **Bfq**

Referencia					
Tipo de protección				S/Bfq	G/Bfq
I_n (A) $I_{\Delta n}$ (mA)				Código	Código
	4P	25	FRCdM-25/4/03 -	167908	167904
		40	FRCdM-40/4/03 -	167908	167905
		63	FRCdM-63/4/03 -	167910	167905

Relé diferencial PDIM

Clase A - Ajustable: Instantáneo, Selectivo y Tipo G

- Conforme a **DIN/EN 62020**. Tensión nominal $U_n = 240/415$ V AC
- $I_{\Delta n}$ para valores de 30, 100, 300, 500 y 1000mA
- Clase ajustable a tipo instantáneo, clase G y selectivo
- Incorpora doble contacto libre de potencial para señalización de estado (led amarillo y rojo)

Tecnología digital con señalización del porcentaje de corriente de fuga mediante señalización LED:

VERDE	Corriente de fuga igual o inferior al 30% del valor nominal
AMARILLO:	Corriente de fuga superior al 30% e inferior al 50% del valor nominal
ROJO:	Corriente de fuga igual o superior al 50%

Clase A - Ajustable: Instantaneo, Selectivo y Tipo G

G **S** **A**

Referencia

Tipo de protección				Código	
I_n (A)	$I_{\Delta n}$ (mA)				
4P	40	Ajustable	PDIM-40/4	111760	
	100		PDIM-100/4	111761	



Interruptor diferencial FRCmM

Protección Tipo B y G/B

- Conforme a **IEC/EN 61008**, Tensión nominal $U_n = 240/415$ V AC
- Funcionamiento del botón de test 4P: 196 - 264 V AC (30 mA)
196 - 456 V AC (100, 300, 500 mA)
- Estos interruptores no disponen de señalización digital led

Tipo B y Tipo G/B

B **G** **B**

Referencia

Curva característica				-B	-G/B
I_n (A)	$I_{\Delta n}$ (mA)			Código	Código
4P	80	30	FI-80/4/003	240712	
		100	FI-80/4/01	279172	-
		300	FI-80/4/03	279175	-
	125	30	FRC mM-125/4/003	171184	171188
		100	FRC mM-125/4/01	171185	-
		300	FRC mM-125/4/03	171186	-
		500	FRC mM-125/4/05	171187	-



Interrupor protección de arco eléctrico combinado

Protección magnetotérmica y diferencial Clase AC, A y protección de arco eléctrico

- IEC 60364-4-42 / HD 60364-4-42 / VDE 0100-420:2016-02
- Con indicador de disparo que muestra el estado del aparato y el motivo de disparo
- Sensibilidad digital, para detección de fallos y evitar disparos intempestivos
- En un único aparato se combina: La detección de arco eléctrico
Cortocircuito y sobrecarga (protección magnetotérmica)
Protección de fallo a tierra (diferencial)

Clase AC

AC 

		Referencia				-B	-C
Curva característica						Código	Código
I _n (A)	I _{Δn} (mA)						
	2P	10	10	AFDD-10/2/	/001	187164	187170
			13	AFDD-13/2/	/001	187176	187182
			16	AFDD-16/2/	/001	187200	187206
		30	10	AFDD-10/2/	/003	187167	187173
			13	AFDD-13/2/	/003	187179	187185
			16	AFDD-16/2/	/003	187203	187209
	30	20	AFDD-20/2/	/003	187218	187221	
		25	AFDD-25/2/	/003	187224	187227	
		32	AFDD-32/2/	/003	187230	187233	
		40	AFDD-40/2/	/003	187236	187239	

Clase AC

A 

		Referencia			-B	-C
Curva característica					Código	Código
I _n (A)	I _{Δn} (mA)					
 <						

Clase A con retardo

LiA

		Referencia			-B	-C
Curva característica					Código	Código
I _n (A)	I _{Δn} (mA)					
	2P	10	10	AFDD-10/2/ /001-LI/A	187166	187172
			13	AFDD-13/2/ /001-LI/A	187178	187184
			16	AFDD-16/2/ /001-LI/A	187202	187205
		30	10	AFDD-10/2/ /003-LI/A	187169	187175
			13	AFDD-13/2/ /003-LI/A	187181	187187
			16	AFDD-16/2/ /003-LI/A	187205	187211
	30	20	AFDD-20/2/ /003-LI/A	187220	187220	
		25	AFDD-25/2/ /003-LI/A	187226	187229	
		32	AFDD-32/2/ /003-LI/A	187232	187235	
		40	AFDD-40/2/ /003-LI/A	187238	187241	

Bloque diferencial FBSmV

Protección Clase AC, A selectivos y Tipo G

Para utilizar junto a PLS, FAZ6, FAZ y FAZT

No utilizar con PLN, FAZ-PN y FAZ-NA(-RT)

- Conforme a **IEC/EN 61009**, Tensión nominal $U_n = 240/415V$ AC
- Funcionamiento del botón de test: 196 - 264 V AC (30 mA)
196 - 456 V AC (100, 300, 500, 1000 mA)

Clase AC y A

AC 

A 

Referencia			Código	-A Código
I_n (A)	$I_{\Delta n}$ (mA)			
	40	30 FBS mV-40/2/003	170177	170207
		100 FBS mV-40/2/01	170179	170209
		300 FBS mV-40/2/03	170181	170211
		500 FBS mV-40/2/05	170183	170213
		1000 FBS mV-40/2/1	170185	170215
	63	30 FBS mV-63/2/003	170178	170208
		100 FBS mV-63/2/01	170180	170210
		300 FBS mV-63/2/03	170182	170212
		500 FBS mV-63/2/05	170184	170214
		1000 FBS mV-63/2/1	170186	170216
	40	30 FBS mV-40/3/003	170187	170217
		100 FBS mV-40/3/01	170189	170219
		300 FBS mV-40/3/03	170191	170221
		500 FBS mV-40/3/05	170193	170223
		1000 FBS mV-40/3/1	170195	170225
	63	30 FBS mV-63/3/003	170188	170218
		100 FBS mV-63/3/01	170190	170220
		300 FBS mV-63/3/03	170192	170222
		500 FBS mV-63/3/05	170194	170224
		1000 FBS mV-63/3/1	170196	170226
	40	30 FBS mV-40/4/003	170197	170227
		100 FBS mV-40/4/01	170199	170229
		300 FBS mV-40/4/03	170201	170231
		500 FBS mV-40/4/05	170203	170233
		1000 FBS mV-40/4/1	170205	170235
	63	30 FBS mV-63/4/003	170198	170228
		100 FBS mV-63/4/01	170200	170230
		300 FBS mV-63/4/03	170202	170232
		500 FBS mV-63/4/05	170204	170234
		1000 FBS mV-63/4/1	170206	170236

Bloque diferencial FBSmV

Protección Clase AC, A, selectivos y Tipo G

Para utilizar junto a PLS, FAZ6, FAZ y FAZT

No utilizar con PLN, FAZ-PN y FAZ-NA(-RT)

- Conforme a **IEC/EN 61009**, Tensión nominal $U_n = 240/415V$ AC
- Funcionamiento del botón de test: 196 - 264 V AC (30mA)
196 - 456 V AC (100, 300, 500, 1000 mA)

Tipo G y Selectivos Clase A

G

S

S

A

Referencia					
Curva característica			-G	-S	-S/A
I_n (A)	$I_{\Delta n}$ (mA)			Código	Código
	40	30 FBS mV-40/2/003	170237		
		100 FBS mV-40/2/01		170240	170158
		300 FBS mV-40/2/03		170142	170160
		1000 FBS mV-40/2/1		170144	
	63	30 FBS mV-63/2/003			
		100 FBS mV-63/2/01		170241	170159
		300 FBS mV-63/2/03		170143	170161
		1000 FBS mV-63/2/1		170145	
	40	30 FBS mV-40/3/003	170238		
		100 FBS mV-40/3/01		170146	170162
		300 FBS mV-40/3/03		170148	170164
		1000 FBS mV-40/3/1		170150	
	63	30 FBS mV-63/3/003			
		100 FBS mV-63/3/01		170147	170163
		300 FBS mV-63/3/03		170149	170165
		1000 FBS mV-63/3/1		170151	
	40	30 FBS mV-40/4/003	170239		
		100 FBS mV-40/4/01		170152	170166
		300 FBS mV-40/4/03		170154	170168
		1000 FBS mV-40/4/1		170156	
	63	30 FBS mV-63/4/003			
		100 FBS mV-63/4/01		170153	170167
		300 FBS mV-63/4/03		170155	170169
		1000 FBS mV-63/4/1		170157	170157

Bloque diferencial FBHmV

Protección Clase AC, A y Selectivos
Para utilizar junto a AZ

- Conforme a **IEC/EN 61009**, Tensión nominal $U_n = 240/415V$ AC
- Funcionamiento del botón de test: 196 - 264 V AC (30 mA)
196 - 456 V AC (300, 500, 1000 mA)

Clase AC, A y Selectivos Clase A

AC

A

S A

			Referencia				-A	-S/A	
			Curva característica				Código	Código	Código
	I_n (A)	$I_{\Delta n}$ (mA)							
	80	30		FBH mV-80/2/003		170266	170257	-	
		300		FBH mV-80/2/03		170243	170259	170137	
		500		FBH mV-80/2/05		170245	170261	170139	
		1000		FBH mV-80/2/1		170247	170263	170141	
	125	30		FBH mV-125/2/003		170242	170258	-	
		300		FBH mV-125/2/03		170244	170260	170138	
		500		FBH mV-125/2/05		170246	170262	170140	
		1000		FBH mV-125/2/1		170248	170264	170170	
		80	30		FBH mV-80/4/003		170249	170265	-
			300		FBH mV-80/4/03		170251	170131	170171
500				FBH mV-80/4/05		170253	170133	170173	
1000				FBH mV-80/4/1		170255	170135	170175	
125		30		FBH mV-125/4/003		170250	170130	-	
		300		FBH mV-125/4/03		170252	170132	170172	
		500		FBH mV-125/4/05		170254	170134	170174	
		1000		FBH mV-125/4/1		170256	170136	170176	

xEffect

Amplia selección de productos para exportación a Norte América



Las normativas de aplicación en USA y Canadá son en cierta manera marcadamente diferentes a sus equivalentes en IEC/EN. Las temperaturas admitidas en el componente tienden a reducirse, por lo que las corrientes nominales admisibles también serán más bajas. De la misma manera existe un incremento en la frecuencia del ciclo de tensión, lo cual endurece las condiciones de aislamiento del componente. Eaton, en términos de certificación trabaja en dos grupos distintos:

- Aparatos "World Market". Es decir, componentes en conformidad con todas las normativas relevantes en el mercado y podrán utilizarse de manera universal.
- Componentes que han sido variados para su utilización en Norte América. Estos componentes suelen identificarse con las siglas NA ("Listed Components") o CNA ("Recognized Components").

En cualquier caso, Eaton trabaja con la voluntad de ayudar a todos nuestros clientes en la tarea de exportar su trabajo a Norte América. No dude en consultarnos.

Interrupor automático magnetotérmico FAZ-NA

Preparados para exportación a Norte América y en conformidad a normativa IEC



- Conforme IEC/EN 60947-2
- $I_{cu}=15kA$
- Tensión de empleo: 230/415 V AC



- Conforme UL 489, CSA C22.2 No. 5-02
- SCCR: 10 kA, 14 kA (D13, B/C/D15, 16, 20, B/C 25A)
- Tensión de empleo: 0,5-32 A: 480Y/277 V AC
35-40 A: 240 V AC

Curva característica			Referencia		
I_n (A)			B	C	D
			Código	Código	Código
	0,5	FAZ- 0,5/1-NA	-	102077	102097
	1	FAZ- 1/1-NA	132414	102078	102098
	1,5	FAZ- 1,5/1-NA	132415	102079	102099
	2	FAZ- 2/1-NA	132416	102080	102100
	3	FAZ- 3/1-NA	132417	102081	102101
	4	FAZ- 4/1-NA	132418	102082	102102
	5	FAZ- 5/1-NA	132419	102083	102103
	6	FAZ- 6/1-NA	132680	102084	102104
	7	FAZ- 7/1-NA	132681	102085	102105
	8	FAZ- 8/1-NA	132682	102086	102106
	10	FAZ- 10/1-NA	132683	102087	102107
	13	FAZ- 13/1-NA	132684	102088	102108
	15	FAZ- 15/1-NA	132685	102089	102109
	16	FAZ- 16/1-NA	132686	102090	102110
	20	FAZ- 20/1-NA	132687	102091	102111
	25	FAZ- 25/1-NA	132688	102092	102112
	30	FAZ- 30/1-NA	132689	102093	102113
	32	FAZ- 32/1-NA	132690	102094	102114
	35	FAZ- 35/1-NA	132691	102095	102115
	40	FAZ- 40/1-NA	132692	102096	102116
	50	FAZ- 50/1-NA	190779	190781	
	63	FAZ- 63/1-NA	190780	190782	
	0,5	FAZ- 0,5/2-NA	-	102157	102177
	1	FAZ- 1/2-NA	132693	102158	102178
	1,5	FAZ- 1,5/2-NA	132694	102159	102179
	2	FAZ- 2/2-NA	132695	102160	102180
	3	FAZ- 3/2-NA	132696	102161	102181
	4	FAZ- 4/2-NA	132697	102162	102182
	5	FAZ- 5/2-NA	132698	102163	102183
	6	FAZ- 6/2-NA	132699	102164	102184
	7	FAZ- 7/2-NA	132700	102165	102185
	8	FAZ- 8/2-NA	132701	102166	102186
	10	FAZ- 10/2-NA	132702	102167	102187
	13	FAZ- 13/2-NA	132703	102168	102188
	15	FAZ- 15/2-NA	132704	102169	102189
	16	FAZ- 16/2-NA	132705	102170	102190
	20	FAZ- 20/2-NA	132706	102171	102191
	25	FAZ- 25/2-NA	132707	102172	102192
	30	FAZ- 30/2-NA	132708	102173	102193
	32	FAZ- 32/2-NA	132709	102174	102194
	35	FAZ- 35/2-NA	132710	102175	102195
	40	FAZ- 40/2-NA	132711	102176	102196
	50	FAZ- 50/2-NA	190783	190785	
	63	FAZ- 63/2-NA	190784	190786	

Interrupor automático magnetotérmico FAZ-NA

Preparados para exportación a Norte América y en conformidad a normativa IEC



- Conforme IEC/EN 60947-2
- $I_{cu} = 15\text{kA}$
- Tensión de empleo: 230/415 V AC



- Conforme UL 489, CSA C22.2 No. 5-02
- SCCR: 10 kA, 14 kA (D13, B/C/D15, 16, 20, B/C 25A)
- Tensión de empleo: 0,5-32 A: 480Y/277 V AC
35-40 A: 240 V AC

Referencia

Curva característica				B	C	D
I _n (A)				Código	Código	Código
	3P	0,5	FAZ- 0,5/3-NA	-	102237	102257
		1	FAZ- 1/3-NA	132712	102238	102258
		1,5	FAZ- 1,5/3-NA	132713	102239	102259
		2	FAZ- 2/3-NA	132714	102240	102260
		3	FAZ- 3/3-NA	132715	102241	102261
		4	FAZ- 4/3-NA	132716	102242	102262
		5	FAZ- 5/3-NA	132717	102243	102263
		6	FAZ- 6/3-NA	132718	102244	102264
		7	FAZ- 7/3-NA	132719	102245	102265
		8	FAZ- 8/3-NA	132720	102246	102266
		10	FAZ- 10/3-NA	132721	102247	102267
		13	FAZ- 13/3-NA	132722	102248	102268
		15	FAZ- 15/3-NA	132723	102249	102269
		16	FAZ- 16/3-NA	132724	102250	102270
		20	FAZ- 20/3-NA	132725	102251	102271
		25	FAZ- 25/3-NA	132726	102252	102272
		30	FAZ- 30/3-NA	132727	102253	102273
		32	FAZ- 32/3-NA	132728	102254	102274
		35	FAZ- 35/3-NA	132729	102255	102275
		40	FAZ- 40/3-NA	132730	102256	102276
50	FAZ- 50/3-NA	190787	190791	102275		
63	FAZ- 63/3-NA	190788	190792	102276		
	4P	0,5	FAZ- 0,5/4-NA		190916	190824
		1	FAZ- 1/4-NA	190899	190917	190825
		1,5	FAZ- 1,5/4-NA	190900	190918	190826
		2	FAZ- 2/4-NA	190901	190919	190827
		3	FAZ- 3/4-NA	190902	190920	190828
		4	FAZ- 4/4-NA	190903	190921	190829
		5	FAZ- 5/4-NA	190904	190922	190830
		6	FAZ- 6/4-NA	190905	190923	190831
		7	FAZ- 7/4-NA	190906	190924	190832
		8	FAZ- 8/4-NA	190927	190925	190833
		10	FAZ- 10/4-NA	190928	190926	190834
		13	FAZ- 13/4-NA	190907	190815	190835
		15	FAZ- 15/4-NA	190908	190816	190836
		16	FAZ- 16/4-NA	190909	190817	190837
		20	FAZ- 20/4-NA	190910	190818	190838
		25	FAZ- 25/4-NA	190911	190819	190839
		30	FAZ- 30/4-NA	190912	190820	190840
		32	FAZ- 32/4-NA	190913	190821	190841
		35	FAZ- 35/4-NA	190914	190822	190842
		40	FAZ- 40/4-NA	190915	190823	190843
50	FAZ- 50/4-NA	190789	190793			
63	FAZ- 63/4-NA	190790	190794			

Interrupor automático magnetotérmico FAZ-NA-RT

Preparados para exportación a Norte América y en conformidad a normativa IEC
Con sistema de conexionado RT



- Conforme IEC/EN 60947-2
- $I_{cu} = 15kA$
- Tensión de empleo: 230/415 V AC



- Conforme UL 489, CSA C22.2 No. 5-02
- SCCR: 10 kA, 14 kA (D13, B/C/D15, 16, 20, B/C 25A)
- Tensión de empleo: 0,5-32 A: 480Y/277 V AC
35-40 A: 240 V AC



1P

Curva característica			Referencia		
I_n (A)			B	C	D
			Código	Código	Código
0,5	FAZ-	0,5-1-RT	-	102117	102137
1	FAZ-	1/1-RT	132731	102118	102138
1,5	FAZ-	1,5/1-RT	132732	102119	102139
2	FAZ-	2/1-RT	132733	102120	102140
3	FAZ-	3/1-RT	132734	102121	102141
4	FAZ-	4/1-RT	132735	102122	102142
5	FAZ-	5/1-RT	132736	102123	102143
6	FAZ-	6/1-RT	132737	102124	102144
7	FAZ-	7/1-RT	132738	102125	102145
8	FAZ-	8/1-RT	132739	102126	102146
10	FAZ-	10/1-RT	132740	102127	102147
13	FAZ-	13/1-RT	132741	102128	102148
15	FAZ-	15/1-RT	132742	102129	102149
16	FAZ-	16/1-RT	132743	102130	102150
20	FAZ-	20/1-RT	132744	102131	102151
25	FAZ-	25/1-RT	132745	102132	102152
30	FAZ-	30/1-RT	132746	102133	102153
32	FAZ-	32/1-RT	132747	102134	102154
35	FAZ-	35/1-RT	132748	102135	102155
40	FAZ-	40/1-RT	132749	102136	102156
50	FAZ-	50/1-NA	190795	190797	
63	FAZ-	63/1-NA	190796	190798	



2P

0,5	FAZ-	0,5-1-RT	-	102197	102217
1	FAZ-	1/2-RT	132750	102198	102218
1,5	FAZ-	1,5/2-RT	132751	102199	102219
2	FAZ-	2/2-RT	132752	102200	102220
3	FAZ-	3/2-RT	132753	102201	102221
4	FAZ-	4/2-RT	132754	102202	102222
5	FAZ-	5/2-RT	132755	102203	102223
6	FAZ-	6/2-RT	132756	102204	102224
7	FAZ-	7/2-RT	132757	102205	102225
8	FAZ-	8/2-RT	132758	102206	102226
10	FAZ-	10/2-RT	132759	102207	102227
13	FAZ-	13/2-RT	132760	102208	102228
15	FAZ-	15/2-RT	132761	102209	102229
16	FAZ-	16/2-RT	132762	102210	102230
20	FAZ-	20/2-RT	132763	102211	102231
25	FAZ-	25/2-RT	132764	102212	102232
30	FAZ-	30/2-RT	132765	102213	102233
32	FAZ-	32/2-RT	132766	102214	102234
35	FAZ-	35/2-RT	132767	102215	102235
40	FAZ-	40/2-RT	132768	102216	102236
50	FAZ-	50/2-RT	190799	190801	
63	FAZ-	63/2-RT	190800	190802	

Interrupor automático magnetotérmico FAZ-NA-RT

Preparados para exportación a Norte América y en conformidad a normativa IEC
Con sistema de conexionado RT



- Conforme IEC/EN 60947-2
- $I_{cu} = 15\text{kA}$
- Tensión de empleo: 230/415 V AC



- Conforme UL 489, CSA C22.2 No. 5-02
- SCCR: 10 kA, 14 kA (D13, B/C/D15, 16, 20, B/C 25A)
- Tensión de empleo: 0,5-32 A: 480Y/277 V AC
35-40 A: 240 V AC



3P

Curva característica			Referencia		
I_n (A)			B	C	D
			Código	Código	Código
0,5	FAZ-	0,5-1-RT	-	102277	102297
1	FAZ-	1/3-RT	132769	102278	102298
1,5	FAZ-	1,5/3-RT	132770	102279	102299
2	FAZ-	2/3-RT	132771	102280	102300
3	FAZ-	3/3-RT	132772	102281	102301
4	FAZ-	4/3-RT	132773	102282	102302
5	FAZ-	5/3-RT	132774	102283	102303
6	FAZ-	6/3-RT	132775	102284	102304
7	FAZ-	7/3-RT	132776	102285	102305
8	FAZ-	8/3-RT	132777	102286	102306
10	FAZ-	10/3-RT	132778	102287	102307
13	FAZ-	13/3-RT	132779	102288	102308
15	FAZ-	15/3-RT	132780	102289	102309
16	FAZ-	16/3-RT	132781	102290	102310
20	FAZ-	20/3-RT	132782	102291	102311
25	FAZ-	25/3-RT	132783	102292	102312
30	FAZ-	30/3-RT	132784	102293	102313
32	FAZ-	32/3-RT	132785	102294	102314
35	FAZ-	35/3-RT	132786	102295	102315
40	FAZ-	40/3-RT	132787	102296	102316
50	FAZ-	50/3-RT	190803	190807	
63	FAZ-	63/3-RT	190804	190808	



4P

0,5	FAZ-	0,5-4-RT		190863	190883
1	FAZ-	1/4-RT	190844	190864	190884
1,5	FAZ-	1,5/4-RT	190845	190865	190885
2	FAZ-	2/4-RT	190846	190866	190886
3	FAZ-	3/4-RT	190847	190867	190887
4	FAZ-	4/4-RT	190848	190868	190888
5	FAZ-	5/4-RT	190849	190869	190889
6	FAZ-	6/4-RT	190850	190870	190890
7	FAZ-	7/4-RT	190851	190871	190891
8	FAZ-	8/4-RT	190852	190872	190892
10	FAZ-	10/4-RT	190853	190873	190893
13	FAZ-	13/4-RT	190854	190874	190894
15	FAZ-	15/4-RT	190855	190875	190895
16	FAZ-	16/4-RT	190856	190876	190896
20	FAZ-	20/4-RT	190857	190877	190897
25	FAZ-	25/4-RT	190858	190878	190898
30	FAZ-	30/4-RT	190859	190879	190811
32	FAZ-	32/4-RT	190860	190880	190812
35	FAZ-	35/4-RT	190861	190881	190813
40	FAZ-	40/4-RT	190862	190882	190814
50	FAZ-	50/4-RT	190805	190809	
63	FAZ-	63/4-RT	190806	190810	

Interrupor automático magnetotérmico FAZ-DC-NA

Preparados para exportación a Norte América



- Según normativa **IEC/EN 60947-2**
- Tensión de empleo:
C2/1: 220 V DC C2/2: 440 V DC
C3-40/1: 250 VDC C3-40/1: 500 V DC



- Conforme **UL 489**
- UL 489, CSA C22.c No.5-02
- Tensión de empleo: C.../1: 125 V DC
C.../2: 250 V DC



1P

I_n (A)	Referencia	Código
2	FAZ-C2/1-NA-DC	113752
3	FAZ-C3/1-NA-DC	113753
4	FAZ-C4/1-NA-DC	113754
5	FAZ-C5/1-NA-DC	113755
6	FAZ-C6/1-NA-DC	113756
7	FAZ-C7/1-NA-DC	113757
8	FAZ-C8/1-NA-DC	113758
10	FAZ-C10/1-NA-DC	113759
13	FAZ-C13/1-NA-DC	113760
15	FAZ-C15/1-NA-DC	113761
16	FAZ-C16/1-NA-DC	113762
20	FAZ-C20/1-NA-DC	113763
25	FAZ-C25/1-NA-DC	113764
30	FAZ-C30/1-NA-DC	113765
32	FAZ-C32/1-NA-DC	113766
35	FAZ-C35/1-NA-DC	113767
40	FAZ-C40/1-NA-DC	113768



2P

2	FAZ-C2/2-NA-DC	137239
3	FAZ-C3/2-NA-DC	137250
4	FAZ-C4/2-NA-DC	137251
5	FAZ-C5/2-NA-DC	137252
6	FAZ-C6/2-NA-DC	120638
7	FAZ-C7/2-NA-DC	120639
8	FAZ-C8/2-NA-DC	120640
10	FAZ-C10/2-NA-DC	120641
13	FAZ-C13/2-NA-DC	120642
15	FAZ-C15/2-NA-DC	120643
16	FAZ-C16/2-NA-DC	120644
20	FAZ-C20/2-NA-DC	120645
25	FAZ-C25/2-NA-DC	120646
30	FAZ-C30/2-NA-DC	120647
32	FAZ-C32/2-NA-DC	120648
35	FAZ-C35/2-NA-DC	120649
40	FAZ-C40/2-NA-DC	120650

Interrupor diferencial FRCmM-NA

Protección diferencial Clase A y Tipo G en conformidad con IEC y UL



- Conforme **IEC-EN 61008**
- Tensión nominal $U_n = 240/415$ V; 50/60Hz
- Botón de test 2 polos: 196 - 253 V AC
- Botón de test 4 polos: 196 - 440 V AC



- Conforme **UL 1053**
- Tensión nominal $U_n = 480Y/277$ V, 60Hz
- Botón de test 2 polos: 196 - 305 V AC
- Botón de test 4 polos: 196 - 528 V AC

Clase A y Tipo G/A

A G A

		Referencia			
		Tipo de protección		A	G/A
		I_n (A)	$I_{\Delta n}$ (mA)	Código	Código
	2P	25	30	FRCmM-25/2/003-NA	167113
			300	FRCmM-25/2/03-NA	167116
		40	30	FRCmM-40/2/003-NA	167114
			300	FRCmM-40/2/03-NA	167117
		63	30	FRCmM-63/2/003-NA	167115
			300	FRCmM-63/2/03-NA	167118
	4P	25	30	FRCmM-25/4/003-NA	167125
			300	FRCmM-25/4/03-NA	167104
		40	30	FRCmM-40/4/003-NA	167102
			300	FRCmM-40/4/03-NA	167105
		63	30	FRCmM-63/4/003-NA	167103
			300	FRCmM-63/4/03-NA	167106



- Conforme **IEC-EN 61008**
- Tensión nominal $U_n = 110/190$ V; 50/60Hz
- Botón de test 2 polos: 94 - 121 V AC
- Botón de test 4 polos: 94 - 210 V AC



- Conforme **UL 1053**
- Tensión nominal $U_n = 208/120$ V, 60Hz
- Botón de test 2 polos: 94 - 132 V AC
- Botón de test 4 polos: 94 - 230 V AC

Clase A y Tipo G/A

A G A

		Referencia			
		Tipo de protección		A	G/A
		I_n (A)	$I_{\Delta n}$ (A)	Código	Código
	2P	25	30	FRCmM-25/2/003-NA-110	-
			300	FRCmM-25/2/03-NA-110	-
		40	30	FRCmM-40/2/003-NA-110	-
			300	FRCmM-40/2/03-NA-110	-
		63	30	FRCmM-63/2/003-NA-110	-
			300	FRCmM-63/2/03-NA-110	-
	4P	25	30	FRCmM-25/4/003-NA-110	167699
			300	FRCmM-25/4/03-NA-110	167702
		40	30	FRCmM-40/4/003-NA-110	167700
			300	FRCmM-40/4/03-NA-110	167703
		63	30	FRCmM-63/4/003-NA-110	167701
			300	FRCmM-63/4/03-NA-110	167704

Protección contra sobretensiones permanentes

- Conforme a **IEC/EN 50550**
- Supervisa permanentemente la tensión entre fase y neutro
- Provoca el disparo del interruptor automático acoplado al detectar una tensión superior al umbral de actuación.
Por ejemplo, sobretensiones provocadas por la rotura del conductor de Neutro.
- Acoplable a HN, PLS, FAZ, PKN y FRB
- Tensión de actuación (Ua): $255V \leq U_a \leq 295V$
- Tiempo de actuación (ta) a 295V aprox. 100ms y a 400V aprox. 50ms

REDES MONOFÁSICAS Y TRIFÁSICAS TN-S/TT 230V AC

Referencia	Red	Código
 A-POP	Monofásica : 1 unidad Trifásica: 3 unidades acopladas	173574

Protección contra sobretensiones transitorias

- Conforme a **IEC/EN 61643-1 e IEC/EN 61643-11**
- Protección de las instalaciones eléctricas y equipos eléctricos y electrónicos contra sobretensiones transitorias de origen atmosférico y de maniobra de acuerdo a ITC-BT-23.
- Protección Basta (T1), Media (T2) y Fina (T3).
- Consultar: Para todo tipo de redes (TT, TN-S, TN-C, IT)

CLASE T1 (antigua Clase B)



Referencia	Equipo	I _{max}	I _{sc} =25kA	Código
REDES MONOFÁSICAS TN-S/TT 230V AC - Categorías de protección III, IV (en conformidad IEC 62305)				
SPI-35/440 (1 u.)	Compacto	35 kA	≤ 125 AgL	263137
SPI-50/NPE (1 u.)		50 kA		263138
REDES MONOFÁSICAS TN-S/TT 230V AC - Categorías de protección I, II, III, IV (en conformidad IEC 62305)				
SPI-35/440 (1 u.)	Compacto	100 kA	≤ 125 AgL	263137
SPI-100/NPE (1 u.)		100kA		263139
REDES TRIFÁSICAS TN-S/TT 3x400V AC - Categorías de protección I,II, III, IV (en conformidad IEC 62305)				
SPI-3+1	Compacto	3x35/50 kA	≤ 125 AgL	267488

CLASE T1+T2 (antigua Clase B+C)



Referencia	Equipo	I _{max}	I _{imp}	I _{sc} =25kA	I _{sc} = 50kA	Código
REDES MONOFÁSICAS TN-S/TT 230V AC						
SPBT12-280-1+NPE	Cartuchos	50/100 kA	100kA		≤ 160 AgL/gG	158308
SPBT12-280-1+NPE50			50kA			184752
REDES TRIFÁSICAS TN-S/TT 3x400V AC - Categorías de protección III, IV (en conformidad IEC 62305)						
SPBT12-280-3+NPE	Cartuchos	3x50/100 kA	100kA		≤ 160 AgL/gG	158332
SPBT12-280-3+NPE50			50kA			184750

CLASE T1+T2+T3 (antigua Clase B+C+D)

Referencia	Equipo	I _{max}	L _{imp}	I _{sc} = 25kA	I _{sc} = 50kA	Código
REDES TRIFÁSICAS TN-S/TT 3x400V AC						
SPRT12-380/3+NPE-AX	Cartuchos	25/100 kA	25/100kA	≤ 125 AgG		195237

CLASE T2 (antigua Clase C)



Referencia	Equipo	I _{max}	I _{sc} = 10kA	I _{sc} = 25kA	I _{sc} = 50kA	Código
REDES MONOFÁSICAS TN-S/TT 230V AC						
SPET2-335/1+NPE	Cartuchos	20 kA	≤ C63			168701
SPCT2-335-1+NPE		40 kA		C100	≤ 125 AgL	167621
REDES TRIFÁSICAS TN-S/TT 3x400V AC						
SPET2-335/3+NPE	Cartuchos	20 kA	≤ C63			168702
SPCT2-335-3+NPE		40 kA		C100	≤ 125 AgL	167622



CLASE T3 (antigua Clase D)

Referencia	Equipo	I _{max}	I _{sc} = 10kA	Código
REDES MONOFÁSICAS TN-S/TT 230V AC				
SPDT3-335-1+NPE	Cartuchos	10 kA	≤ C63	170487

Accesorios para protectores contra sobretensiones

Referencia	Equipo	I _{max}	Código
Accesorios para SPI (Clase T1)			
SPB-D-125	Borne de paso para cableado		248145
Accesorios para SPBT12 (Clase T1+T2)			
ASAXSC-SPM	Contacto auxiliar		131785
SPBT12-280	Cartucho insertable	50 kA	167341
SPBT12-NPE50	Módulo NPE	50 kA	184749
SPBT12-NPE100	Módulo N-PE	100 kA	158307
Accesorios para SPCT2 (Clase T2)			
SPCT2-335	Cartucho insertable	40 kA	167597
SPCT2-NPE60	Cartucho insertable	40 kA	167617
ASAXSC-SPM	Contacto auxiliar		131785
Accesorios para A-POP-270 -Solo se puede colocar uno de ellos			
ZP-IHK	Contacto aux. 1NA + 1NC		286052
ZP-NHK	2 contactos conmutados (1 opcional para señalización de disparo)		248437
ZP-ASA/230	Disparador Shunt 230V AC		248439
Z-USA/230	Bobina de mínima 230 VAC		248289



Categoría I: Equipos muy sensibles (electrónica)
Categoría II: Electrodomésticos, herramientas (neveras, microondas, iluminación, etc.)
Categoría III: Equipos que forman parte de la instalación eléctrica fija (magnetotérmicos, etc.)
Categoría IV: Equipos conectados en el origen, aguas arriba del cuadro.
I_{max}: Corriente máxima de descarga
I_{sc}: Intensidad de cortocircuito de la instalación - Se indica protección previa -

Accesorios eléctricos para interruptores magnetotérmicos

Para FAZ, FAZ-PN y FAZ-T
Para PLS, PLN, PLZ y también para HN
Para PKN y FRB

	Función	Tensión de empleo	Referencia	Código
	Contacto auxiliar 1NA+1NC encajable		ZP-IHK ⁽²⁾	286052
	Contacto auxiliar 1NA+1NC atornillable		Z-AHK ⁽³⁾	248433
	Dos contactos aux. conmutados, uno de ellos puede señalar disparo ZP: encajable, Z: atornillable. (configurable)		ZP-NHK	248437
			Z-NHK	248434
	Módulos de disparo para PKN, FRB		Z-KAM	248294
	Disparador Shunt/Bobina emisión	12-110V AC / 10-60V DC	ZP-ASA/24	248438
	Disparador Shunt/Bobina emisión	110-415V AC / 110-220V DC	ZP-ASA/230	248439
	Bobina de mínima	115V AC	Z-USA/115	248288
	Bobina de mínima	230V AC	Z-USA/230	248289
	Bobina de mínima	400V AC	Z-USA/400	248290
	Bobina de mínima con retraso 0,4 seg.	115V AC	Z-USD/115	248292
	Bobina de mínima con retraso 0,4 seg.	230V AC	Z-USD/230	248291
(2) no válido para PLN. Combinable con bloque diferencial FBSmV y Z-MS				
(3) Válido para PLN				

Para FAZ-NA

	Función	Tensión de empleo	Referencia	Código
	Contacto auxiliar 1NA+1NC		Z-IHK-NA	113895
	Dos contactos aux. conmutados, uno de ellos puede señalar disparo (configurable)		Z-NHK	248434
	Disparador Shunt/Bobina emisión	12-110V AC / 10-60V DC	FAZ-XAA-NA12-110VAC	102037
	Disparador Shunt/Bobina emisión	110-415V AC / 110-220V DC	FAZ-XAA-NA110-415VAC	102036

Para AZ y PLHT

	Función	Tensión de empleo	Referencia	Código
	Contacto auxiliar 1NA+1NC		Z-LHK	248440
	Disparador Shunt/Bobina emisión	12-60V AC / 12-60V DC	Z-LHASA/24	248441
	Disparador Shunt/Bobina emisión	110-415V AC / 110-230V DC	Z-LHASA/230	248442

Accesorios eléctricos para interruptores y bloques diferenciales

Para HNC y PFIM, FRCmM (Hasta 100A), FRCdM y FRCmM-NA

	Función	Tensión de empleo	Referencia	Código
	Contacto auxiliar 1NA+1NC ⁽²⁾		Z-HK ⁽²⁾	248432
	Dos contactos aux. conmutados, uno de ellos puede señalizar disparo (configurable)		Z-NHK	248434
	Módulos de disparo para PFIM, FRC ⁽²⁾		Z-FAM ⁽²⁾	248293
	Módulo reconexión automática ⁽²⁾	220-240V AC	Z-FW-LP	248296
	Módulo reconexión automática ⁽²⁾	24-48V DC	Z-FW-LPD	265244
	Mando remoto ⁽¹⁾⁽²⁾	24-230V AC/DC	Z-FW-MO	284730
	Módulo reconexión autom.+mando remoto ⁽²⁾	220-240V AC	Z-FW-LP/MO	290171
	Módulo reconexión autom.+mando remoto ⁽²⁾	24-48V DC	Z-FW-LPD/MO	290172
	Módulo de mando remoto (sin reconector)	220-240V AC	Z-FW-LPE/MO	108104
	Módulo de mando remoto (sin reconector)	24-48V DC	Z-FW-LPS/MO	100052
	Módulo de test remoto: Sensibilidad: 0,01 A ⁽²⁾		Z-FW/001	248297
	Módulo de test remoto: Sensibilidad: 0,03 A ⁽²⁾		Z-FW/003	248298
	Módulo de test remoto: Sensibilidad: 0,3 A ⁽²⁾		Z-FW/030	248300
	Módulo de test remoto: Sensibilidad: 0,5 A ⁽²⁾		Z-FW/050	248301

(1) Siempre se ha de combinar con un Z-FW - LP (D)

(2) Sin certificación UL

Para FBHmV

Función	Referencia	Código
Módulo de disparo para FBHmV	Z-BAASA/24	248444
Módulo de disparo para FBHmV	Z-BAASA/230	248445

Para FRCmM-125


Función	Referencia	Código
Contacto señalización defecto 1NA+1NC	Z-HD	265620

Otros accesorios

Función	Referencia	Código
	Dispositivo de bloqueo en posición 0 ⁽²⁾ IS, PFIM, PKN, FAZ, PLS, ZP	Z-IS/SPE-1TE 274418
	Dispositivo de bloqueo en posición 0 ⁽²⁾ AZ, PLHT	LH-SPL 285752
(1) Siempre se ha de combinar con un Z-FW-LP(D)		
(2) Sin certificación UL		
	Función	Referencia
	Combinable con gama xEffect para comunicación Smart-Wire DT Consulte catálogo general para opciones de comunicación	MCB-HK-SWD 177175

(2) Sin certificación UL

Peines de conexión de lengüeta para FAZ y FAZ-PN


	Máx. sección de cable	Máx. corriente admisible	Referencia	Fases de conexión	Elementos	Código
	10 mm²	50 A	Z-SV-10/1P-F/13	1 fase de color gris	13 x 1P	264918
			Z-SV-10/N-F/13	1 neutro de color azul	13 x 1P	264919
			Z-SV-10/1P-1TE/13	1 fase de color gris	13 x 1P	264916
			Z-SV-10/N-1TE/13	1 neutro de color azul	13 x 1P	264917
			Z-SV-10/2P-2TE/13	2 fases de colo gris	6 x 2P	264922
			Z-SV-10/3P-3TE/13	3 fases de color gris	4 x 3P	264924
			Z-SV-10/3P+N-4TE/12	3F + N de color gris	3 x 4P	264926
			Z-SV-10/3P+3N-3TE/13	Repartidor 3F+N para FAZ-PN	13 x 1P	264927
	16 mm²	63 A	Z-SV-16/1P-1TE/F	1 fase de color gris	56 x 1P	269523
			Z-SV-16/N-1TE/F	1 neutro de color azul	56 x 1P	269524
			Z-SV-16/2P-2TE	2 fases	28 x 2P	264923
			Z-SV-16/2P+2N-2TE	Repartidor 2F+N para FAZ-PN	56 x 1P	264914
			Z-SV-16/3P-3TE	3 fases	19 x 3P	264925
			Z-SV-16/3P+N-4TE	3F + N	14 x 4P	264928
			Z-SV-16/3P+3N-3TE	Repartidor 3F+N para FAZ-PN	56 x 1P	264915
						Z-V-AK/2+3P
		Z-V-AK/4P		Tapa final 4 fases		264931
			Z-EK/25	conector largo, recto		264935
			Z-EK/25/K	conector corto, recto		269525
			Z-EK/25/QL	conector largo, transversal		264937
			Z-EK/25/Q	conector corto, transversal		264936
			ZV-BS-G	Etiquetas		104903
Conexión por debajo / Se entrega con tapas finales						
	10 mm²	63 A	Z-GSV-10/1P+N-NL/6	Diferencial-2P + 4xFAZ-PN		274297
			Z-GSV-10/1P+N/12-U	Diferencial-2P + 10xFAZ-PN		274299
			Z-GSV-10/3P+N-NL/8	Diferencial-4P + 4xFAZ-PN		116858
			Z-GSV-10/3P+N/12-U	Diferencial-4P + 8xFAZ-PN		274400
			Z-GSV-10/3P+N/12H-U	Diferencial-4P + 3xFAZ + 5 FAZ-PN		274401
Conexión por debajo / Se entrega con tapas finales						
			Z-GSV-10/1P+N/12-O	Diferencial-2P + 10xFAZ-PN		274402
			Z-GSV-10/3P+N/12-O	Diferencial-4P + 8xFAZ-PN		274403

*Z-SV-10: Suministros con tapas finales

*Z-SV-16: Suministros sin tapas finales


*Referencias con F, son de tipo inclinado

Peines de conexión de lengüeta para AZ

	Máx. sección de cable	Máx. corriente admisible	Referencia	Fases de conexión	Elementos	Código
	16 mm²	80 A	Z-SV-16/3P	3 fases	12 x 3P	271072
			BB-EC/2+3P	Tapa final		120805
	35 mm²	110 A	Z-SV-35/1P	1 fase transversal color gris	36 x 1P	113135
			Z-SV-35/3P	3 fases	12 x 3P	264938
			Z-SV-35/3P+N-6TE	4 fases / incluye tapas finales	4 x 4P	263110
			Z-V-35/AK/3P	tapa final	tapa final	264932

Peines de conexión de horquilla para FAZ, CLS, FRC, FRB (2P)

- No se permite el corte del peine ni el uso de tapas finales

	Máx. sección de cable	Máx. corriente admisible	Referencia	Fases de conexión	UM	Código
	10 mm²	63 A	EVG-1PHAS/2MODUL	1 fase	2	215646
			EVG-1PHAS/6MODUL	1 fase	6	215638
			EVG-1PHAS/12MODUL	1 fase	12	215637
			EVG-2PHAS/4MODUL	2 fases	4	268220
			EVG-2PHAS/6MODUL	2 fases	6	215642
			EVG-2PHAS/12MODUL	2 fases	12	215641
			EVG-3PHAS/6MODUL	3 fases	6	215640
			EVG-3PHAS/9MODUL	3 fases	9	215645
			EVG-3PHAS/12MODUL	3 fases	12	215639
			EVG-3PHAS/16MODUL	3 fases	16	285381
			EVG-3PHAS/20MODUL	3 fases	20	285383
			EVG-3P+3N/16MODUL	4 fases	16	105215
			EVG-3P+3N/18MODUL	4 fases	18	274161
			EVG-4PHAS/8MODUL	4 fases	8	215644
			EVG-4PHAS/12MODUL	4 fases	12	215643
	16 mm²	63 A	EVG-16/1PHAS/2MODUL/HI	1 fase / contacto aux.	2.5	291479
			EVG-16/1PHAS/6MODUL/HI	1 fase / contacto aux.	8.5	291480
			EVG-16/1PHAS/9MODUL/HI	1 fase / contacto aux.	13	291481
			EVG-16/2PHAS/4MODUL/HI	2 fases / contacto aux.	4.5	291482
			EVG-16/2PHAS/6MODUL/HI	2 fases / contacto aux.	7	291483
			EVG-16/2PHAS/10MODUL/HI	2 fases / contacto aux.	12	291484
			EVG-16/3PHAS/6MODUL/HI	3 fases / contacto aux.	6.5	291485
			EVG-16/3PHAS/12MODUL/HI	3 fases / contacto aux.	13.5	291486
			EVG-16/3x1PHAS/6MODUL/HI	3x1 fase / contacto aux.	8.5	291487
			EVG-16/3x1PHAS/8MODUL/HI	3x1 fase / contacto aux.	11.5	291488
			EVG-16/3x1PHAS/9MODUL/HI	3x1 fase / contacto aux.	13	291489

Interruptores seccionadores IS

- Conforme **IEC/EN 60947-3**
- Indicador de posición de contactos
- Ancho 1 módulo por polo
- Sección de cable máxima de 50mm²



Nº Polos	I _e	Referencia	Código
1P	40	IS-40/1	276270
	63	IS-63/1	276274
	80	IS-80/1	276278
	100	IS-100/1	276282
	125	IS-125/1	276286
2P	40	IS-40/2	276271
	63	IS-63/2	276275
	80	IS-80/2	276279
	100	IS-100/2	276283
	125	IS-125/2	276287
3P	40	IS-40/3	276272
	63	IS-63/3	276276
	80	IS-80/3	276280
	100	IS-100/3	276284
	125	IS-125/3	276288
4P	40	IS-40/4	276273
	63	IS-63/4	276277
	80	IS-80/4	276281
	100	IS-100/4	276285
	125	IS-125/4	276289

Interruptor ZP-A40

- Interruptores con indicación LED
- Conforme **IEC/EN 60947-1, -3**



Nº Polos	I _n (A)	Referencia	Código
1P	40	ZP-A40/1	248263
2P		ZP-A40/2	248264
3P		ZP-A40/3	248265
3P+N		ZP-A40/3N	248266
1P	63	ZP-A63/1	284906
2P		ZP-A63/2	284907
3P		ZP-A63/3	284908
3P+N		ZP-A63/3N	284909

Relés de sobrecarga (de intensidad) Z-LAR

- Detección de variaciones de tensión en equipos

	Contacto	Margen de int. /(A)	Referencia	Código
	NC	3-8	Z-LAR8-O	248256
	NC	10-16	Z-LAR16-O	248257
	NC	15-32	Z-LAR32-O	248258
	NA	3-8	Z-LAR8-S	248259
	NA	10-16	Z-LAR16-S	248260
	NA	15-32	Z-LAR32-S	248261
	CO	3-8	Z-LAR8-W	248262

Relés de presencia y de control de tensión

		Referencia	Código
	• 85-690 V AC/DC en sistemas trifásicos con y sin neutro • Indicación de presencia de tensión en fases L1, L2 y L3	UVA	167285
	• 230/400 V AC en sistemas trifásicos y monofásico con Neutro • Cuando la tensión nominal baja del 85% • Pulsadores con indicación LED y opera el contacto auxiliar conmutado	REUVM	148598

Interruptores protección de motor Z-MS

- Conforme **IEC/EN 60947**
- Protección de motores monofásicos y trifásicos
- Indicador de posición de contactos
- Disparador térmico regulable

	Margen regulación (A)	Referencia	Código
	0,10 - 0,16	Z-MS-0,16/2	248389
	0,16 - 0,25	Z-MS-0,25/2	248390
	0,25 - 0,40	Z-MS-0,40/2	248391
	0,40 - 0,63	Z-MS-0,63/2	248392
	0,63 - 1,00	Z-MS-1,0/2	248393
	1,00 - 1,60	Z-MS-1,6/2	248394
	1,60 - 2,50	Z-MS-2,5/2	248395
	2,50 - 4,00	Z-MS-4,0/2	248396
	4,00 - 6,30	Z-MS-6,3/2	248397
	6,30 - 10,0	Z-MS-10/2	248398
	10,0 - 16,0	Z-MS-16/2	248399
	16,0 - 25,0	Z-MS-25/2	248400
	25,0 - 40,0	Z-MS-40/2	248401
	0,10 - 0,16	Z-MS-0,16/3	248402
	0,16 - 0,25	Z-MS-0,25/3	248403
	0,25 - 0,40	Z-MS-0,40/3	248404
	0,40 - 0,63	Z-MS-0,63/3	248405
	0,63 - 1,00	Z-MS-1,0/3	248406
	1,00 - 1,60	Z-MS-1,6/3	248407
	1,60 - 2,50	Z-MS-2,5/3	248408
	2,50 - 4,00	Z-MS-4,0/3	248409
	4,00 - 6,30	Z-MS-6,3/3	248410
	6,30 - 10,0	Z-MS-10/3	248411
	10,0 - 16,0	Z-MS-16/3	248412
	16,0 - 25,0	Z-MS-25/3	248413
	25,0 - 40,0	Z-MS-40/3	248414

Telerruptores Z-S

- Conforme **IEC/EN 60669**
- Gama completa: I_n (AC1) = 16 A



Tensión de mando	Contactos	UM	Referencia	Código
Con mando manual				
230V AC	1NA	1	Z-S230/S	265262
	2NA	1	Z-S230/SS	265271
	1NA+1NC	1	Z-S230/SO	265283
	1 conm.	1	Z-S230/W	265290
	2 conm.	2	Z-S230/WW	265312
24V AC	2NA	1	Z-S24/SS	265537
	2 conm.	2	Z-S24/SWW	265543
12V AC	1NA	1	Z-S12/S	265266
	2NA	1	Z-S12/SS	265278

Otras opciones disponibles: 110V (50Hz, 60Hz, DC) - 48V AC/24VDC
Contactos: 1NA+1NC, 3NA+1NC, 4NA, 4NC



Con indicación Led				
230V AC	2NA	1	Z-SB230/SS	265301
24V AC	2NA	1	Z-SB24/SS	265302
24V DC	2NA	1	Z-SB23/SS	265303

Para mando centralizado

230V AC	1NA	1	Z-SC230/S	265299
	3NA	2	Z-SC230/3S	265321
24V AC	1NA	1	Z-SC24/S	265300

Accesorios

Módulo condensador	Z-S/KO	270588
Módulo diodo	Z-SC/GP	270587

Contactor para instalación Z-R

- Conforme **IEC/EN 60947** e **IEC/EN 61095**
- Gama completa: I_n (AC1) = 20A
- Indicador de posición de contactos

	Tensión de mando	Intensidad AC-1	Contactos	UM	Referencia	Código
	Con mando manual					
	230V AC	20A	1NA	1	Z-R230/S	265149
			2NA	1	Z-R230/SS	265168
			1NA+1NC	1	Z-R230/SO	265181
			2NC	1	Z-R230/OO	265188
			2NA+2NC	2	Z-R230/2S20	265160
	24V AC		1NA	1	Z-R24/S	265160
			2NA	1	Z-R24/SS	265173
			1NA+1NC	1	Z-R24/SO	265183
			2NC	1	Z-R24/OO	265189
			2NA+2NC	2	Z-R24/2S20	265218
	24V DC		1NA	1	Z-R23/S	265161
			2NA	1	Z-R23/SS	265174
			1NA+1NC	1	Z-R23/SO	265184

Otras opciones disponibles: 110V (50, 60Hz, DC) - 48V (50Hz, DC)
Contactos: 3NA+1NC, 4NA y 4NC

Con mando manual y led

	230V AC	20A	1NA	1	Z-RK230/S	265200
			2NA	1	Z-RK230/SS	265203
			1NA+1NC	1	Z-RK230/SO	265208
			2NC	1	Z-RK230/OO	265213
			2NA+2NC	2	Z-RK230/2S20	265238
	24V AC		1NA	1	Z-RK24/S	265201
			2NA	1	Z-RK24/SS	265205
			1NA+1NC	1	Z-RK24/SO	265209
			2NA+2NC	2	Z-RK24/2S20	265239
	24V DC		2NA	1	Z-RK23/SS	265206
			1NA+1NC	1	Z-RK23/SO	265210

Otras opciones disponibles: 110V (50, 60Hz, DC) - 48V (50Hz, DC)

Con selector On-AUT-Off

	30V AC	20A	2NA	1	Z-TN230/SS	265574
			3NA	1	Z-TN230/3S	265576
			4NA	1	Z-TN230/4S	265579
			1NA+1NC	1	Z-TN230/1S10	267975
			2NA+2NC	2	Z-TN230/2S20	103168

Contactor para instalación Z-SCH

- Conforme IEC/EN 60947 e IEC/EN 61095
- I_n (AC1) hasta 63A
- Indicador de posición de contactos

	Tensión de mando	Intensidad AC-1	Contactos	UM	Referencia	Código
	230V AC	25A	2NA	1	Z-SCH230/1/25-20 ⁽¹⁾	120853
			4NA	2	Z-SCH230/25-40	248847
			4NC	2	Z-SCH230/25-04	248848
			3NA+1NC	2	Z-SCH230/25-31	248846
			2NA+2NC	2	Z-SCH230/25-22	248849
	24V AC		4NA	2	Z-SCH24/25-40	248851
			2NA+2NC	2	Z-SCH24/25-22	248850
	230V AC	40A	4NA	3	Z-SCH230/40-40	248852
			3NA+1NC	3	Z-SCH230/40-31	248854
			2NA+2NC	3	Z-SCH230/40-22	248853
			2NA	3	Z-SCH230/40-20	248855
		63A	4NA	3	Z-SCH230/63-40	248856
			3NA+1NC	3	Z-SCH230/63-31	248858
			2NA+2NC	3	Z-SCH230/63-22	248857
			2NA	3	Z-SCH230/63-20	248859

(1) No compatible con contacto auxiliar Z-SC

Contactor para instalaciones CMUC

- Conforme IEC/EN 60947 e IEC/EN 61095
- I_n (AC1) hasta 25A
- Indicador de posición de contactos

	Interruptores con indicación LED	Intensidad AC-1	Contactos	UM	Referencia	Código
	230V AC/DC	25A	4NA	2	CMUC230/25-40	137309
			4NC	2	CMUC230/25-04	137405
			3NA+1NC	2	CMUC230/25-31	137401
			2NA+2NC	2	CMUC230/25-22	137403
	24V AC/DC		4NA	2	CMUC24/25-40	137308
			4NC	2	CMUC24/25-04	137404
			3NA+1NC	2	CMUC24/25-31	137400
			2NA+2NC	2	CMUC24/25-22	137402

Accesorios Z-SCH / CMUC

	Contacto auxiliar	Z-SC	248862
	Distanciador 0,5 Módulo	Z-DST	248949

Pulsadores para maniobra

- Conforme a IEC/EN 60669
- $I_n = 16A$ a 230V 50Hz



Color pulsador	Contactos	Referencia	Código
Verde	1NA	Z-PU/S	276291
	2NA	Z-PU/SS	276292
Negro	1NA+1NC	Z-PU/SO	276293
Rojo claro	1NC	Z-PU/OO	276294

Conmutador de maniobra

- Conforme a IEC/EN 60669
- Conmutadores de 2 y 3 posiciones
- $I_n = 16A$ a 230V 50Hz



Contactos CO	Posiciones	Referencia	Código
1	I-O	Z-SW/W	276303
1	I-O-II	Z-S/WM	248345
2		Z-S/2WM	248346
1		Z-S/WTN	248347
2	DÍA-O-NOCHE	Z-S/2WTN	248348

Interruptor rotativo Z-DS

- Conforme a IEC/EN 60947
- Mando rotativo tensión de empleo 230/400V
- Contactos accionados por levas
- Ancho 3 módulos



Función	Posiciones	Referencia	Código
1P	0 - 1	Z-DSA1-01	248868
	1 - 0 - 2	Z-DSU1-102	248869
	MAN-0-AUT	Z-DSU1-H0A	248870
	DÍA-O-NOCHE	Z-DSU1-T0N	248871
2P	0 - 1	Z-DSA2-01	248872
	0 - 1	Z-DSA2-01-SL	248873
	1 - 2	Z-DSU2-12	248874
	1 - 0 - 2	Z-DSU2-102	248875
	MAN-0-AUT	Z-DSU2-H0A	248876



3P	1 - 0 - 2	Z-DSU3-102	248877
Voltm. L-N	4 POS	Z-DSV-LN	248878
Voltm. L-L	3 POS	Z-DSV-LL	248879
Voltm. L+N	7 POS	Z-DSV-LLLN	248880
Amperímetro	0 - 1 - 2 - 3	Z-DSAM-0123	129712

Módulos con indicación LED

- Conforme IEC/EN 60669 e IEC/EN 61095

	Función	Tensión	Color LED	Nº de LEDs	Referencia	Código
	Luz Continua	110-240V AC/DC	Naranja	1	Z-EL/OR230	275865
			Rojo	1	Z-EL/R230	284921
			Verde	1	Z-EL/G230	284922
			Rojo y Verde	2	Z-DLD/2/230	284925
		12-24V AC/DC	Naranja	1	Z-EL/OR24	275444
			Rojo y Verde	2	Z-DLD/2/24	284926
	Luz Intermitente	12-24V AC/DC	Rojo	1	Z-BEL/R24	284931
			Verde	1	Z-BEL/G24	284932
		110-240V AC/DC	Rojo	1	Z-BEL/R230	284929
			Verde	1	Z-BEL/G230	284930
	Luz Continua	24 V AC/DC	Rojo/Verde	1	Z-UEL24	284924
		230 V AC/DC		1	Z-UEL230	284923
		24 V AC/DC		2	Z-UDL24	284928
		230 V AC/DC		2	Z-UDL230	284927

Pulsadores con indicación LED

	Contactos	Tensión (V)	Color LED	Referencia	Código
	2NA	110-230 V AC/DC	Verde	Z-PUL230/SS	276297
	1NC+1NA		Negro	Z-PUL230/SO	276298
	2NC		Rojo	Z-PUL230/OO	276299
	1NC+1NA	24 V AC/DC	Negro	Z-PUL24/SO	276296
	2NA		Verde	Z-PUL24/SS	276295

Interruptores con indicación LED

	Contactos	Tensión (V)	Referencia	Código
	2NA	110-230 V AC/DC	Z-SWL230/SS	276306
	1NC+1NA		Z-SWL230/SO	276307
	2NA	24 V AC/DC	Z-SWL24/SS	276304
	1NC+1NA		Z-SWL24/SO	276305

Contadores



Función	UM	Referencia	Código
Contador de horas 5+2 dígitos a 230V AC	2	ASOHC230	167424
Contador de pulsos 7 cifras 230V AC	2	ASPC230	167425

Minutero de escalera

- Conforme IEC/EN 60669 e IEC/EN 61095



Función	Referencia	Código
Minutero de escalera con advertencia de desconexión y función de parada	TLE	101064
Minutero de escalera como TLE, con control de entrada adicional para control central con prueba de tensión 0 y con posibilidad de desconexión de la función de advertencia.	TLK	101066

Timbres, zumbadores y sirenas

- Conforme a IEC/EN 62080
- Potencia sonora: Timbres y zumbador, ≥ 75 db, sirena ≥ 105 db



Función	Tensión asignada	UM	Referencia	Código
Timbre	230 VAC	1	ASBELL230	167393
	12 VAC	1	ASBELL12	167394
Zumbador	230 VAC	1	ASBUZZ230	167395
Sirena electrónica	24V AC/DC	1	ASSIR24	167396

Transformadores 230V TR-G

- Conforme a IEC/EN 61558

	Intensidad sec. (A)	Tensión sec. (V)	UM	Referencia	Código
	1	8	2	TR-G/8	272480
	1-1-0,67	4-8-12	2	TR-G3/8	272481
	2-2-1,5	4-8-12	2	TR-G3/18	272483
	2-1	12-24	3	TR-G2/24	272484
	5,2-2,6	12-24	6	TR-G2/63-SF	272485

Relé temporizador ZR

- Para desconexión de circuitos hasta 16A ante ausencia de consumo.

	Función	Canales	UM	Referencia	Código
	E, R	1	1	ZRER/W	110405
	E, R, Ws, Wa, Es, Wu, Bp	1	1	ZRMF/W	110406
	E, R, Ws, Wa, Es, Wu, Bp	2	2	ZRMF2/WW	110408
	Ip, li	1	1	ZRTAK/W	110747

E: Conexión con retardo
R: Desconexión con retardo
Ws: Conexión por impulso de flanco ascendente
Wa: Conexión por impulso de flanco descendente
E: Conexión retardada a la entrada del mando
Wu: Conexión por impulso controlada por alimentación

Bp: Ciclo simétrico
Para más información consultar catálogo de aparatos modular

Base enchufe Schuko

	Función	Referencia	Código
	Base de enchufe 16A, 260V	Z-SD230	266875

Interruptores crepusculares SR...

	Contactos	UM	Margen luminosidad	Referencia	Código
Montaje mural (con sensor integrado)					
	1 NA	5	2 - 2000 Lux	SRSW1NO	167376
	Montaje en carril (con sensor incluido en el suministro)				
	1 NA	1	2 - 100 Lux	SRSD1NO	167375
	1 NA	3	2 - 5000 Lux	SRSD1COW	167378
	1 conm.+reloj	3	2 - 2000 Lux	SRCD1CO	167377

Interruptores horarios TS...

	Accionamiento	UM	Programa	Canales	Referencia	Código
	Analógicos					
	Cuarzo - RES.	1	Día	1	TSQD1NO	167388
	Síncrono	1		1	TSSD1NO	167389
	Cuarzo - RES.	3		1	TSQD1CO	167390
	Síncrono	3		1	TSSD1CO	167391
	Cuarzo - RES.	3	Semana	1	TSQW1CO	167392
	Digitales					
	Cuarzo - RES.	2	Semana	1	TSDW1CO	167379
	Cuarzo - RES.	2		2	TSDW2CO	167380
	DCF / GPS	2		1	TSDW1CODG	167382
	Cuarzo - RES.	1		1	TSDW1COMIN	167383
Accesorios						
Antena DCF para TSDW1CODG					TSADCF	167384
Antena GPS con fuente de alimentación para TSDW1CODG					TSAGPSKIT	167385
PC Set + memory card para: SRCD1CO, TSDW1CO, TSDW-2CO, TSDW1COA y TSDW1CODG					TSAMENKIT	167386
Memory card					TSAMEM	167387

Interruptores horarios astronómico digital TSDW 1COA

	Accionamiento	UM	Programa	Canales	Referencia	Código
	Cuarzo	2	Semana	Conm.	TSDW1COA	167381

Contadores de Energía monofásicos ampliables para comunicación gama estándar

- **Contadores de energía monofásicos** con o sin certificación MID, según **IEC/EN50470-3**
- Conexión directa: 32A, en redes 1F+N
- Los contadores de energía con pantalla LCD se utilizan para medir la energía consumida, tanto en aplicaciones residenciales, como en los sectores terciario e industrial. La monitorización a distancia se realiza mediante salidas de impulsos.
- Los modelos monofásicos de 32A y 40A miden la energía activa instantánea y soportan una tarifa.
- Todos los modelos de la gama **Estándar** son comunicables vía IR (puerto de infrarrojos) con los interfaces de comunicación EMEC para LAN, MBUS y Modbus.
- Los modelos con certificación MID son aptos para tarificación en subcontaje.

	Red	Intensidad asignada	UM	Referencia	Código
	1N	32 A	1	EME1P32	167397

Contadores de Energía trifásicos ampliables para comunicación gama estándar

- Conexión directa: 80A, 125A en redes 3F+N y 1F+N
- Los contadores de energía trifásicos, con pantalla LCD, se utilizan para medir la energía activa y reactiva consumida en sistemas monofásicos o trifásicos, tanto en aplicaciones residenciales, como en los sectores terciario e industrial. La monitorización a distancia se realiza mediante salidas de impulsos.
- Todos los modelos de la gama **Estándar** son comunicables vía IR con los interfaces de comunicación EMEC para LAN, MBUS y Modbus.
- Los modelos con certificación MID son aptos para tarificación en subcontaje

	Red	Intensidad asignada	UM	Referencia	Código
	3N	80A, sin sellado	4	EME3P80	167413
		80 A, cert. MID	4	EME3P80MID	167414
		5A, CT, sin sellado	4	EME3PCT(*)	167417
		125 A, cert. MID	6	EME3P125MID	167416

(*) No se puede utilizar en redes 1 F+N

Módulos para comunicación contadores EME gama estándar

- Para la transmisión a distancia de los datos a través de LAN, MBUS y MODBUS
- Transmisión de datos desde el contador de energía a través de puerto IR

	Descripción	UM	Referencia	Código
	Interface MBUS	1	EMECMBUS	167420
	Interface MODBUS	1	EMECMODB	167421

Concentrador de datos para medidores de energía

- Permite la conexión de hasta 31 aparatos mediante comunicación MODBUS a un PC.

	Descripción	UM	Referencia	Código
	Concentrador de datos	4	EMELSMODBUS	170509

Contadores de Energía gama Basics

- **Contadores de energía trifásicos gama Basics** con o sin certificación MID, según **EN50470-3**
- Conexión directa: 63A, 80A en redes 3F+N
- Conexión mediante transformador CT .../5A hasta 10.000/5A
- Los contadores de energía trifásicos, con pantalla LCD, se utilizan para medir la energía activa y reactiva consumida tanto en aplicaciones residenciales, como en los sectores terciario e industrial. La monitorización a distancia se realiza mediante salidas de impulsos.
- Los modelos de la gama **Basics** no pueden ser equipados con los interfaces de comunicación EMEC para LAN, MBUS y Modbus. Las referencias EME3P63BMODBUS / EME3P63BMODBUSMID y EME3P80BMODBUSMID incorporan interface MODBUS integrado.
- Los modelos con certificación MID son aptos para tarificación en subcontaje

	Red	Intensidad asignada	UM	Referencia	Código
	3N	63 A, MODBUS	4	EME3P63BMODBUS	167409

Multímetro de red trifásica para carril DIN

- Medición de Voltaje, corriente, frecuencia, potencia activa, reactiva, aparente, cos φ
- Ampliable mediante Bus de comunicación

	Dimensiones	Referencia	Código
	6 UM	EME3PMMCT5	171631

Transformadores de intensidad

	Función	Referencia	Código
	Transformador para cable / 50/5	Z-MG/WAK-50	101620
	Transformador para cable / 80/5	Z-MG/WAK-80	101622
	Transformador para cable / 100/5	Z-MG/WAS-100	101623
	Transformador para barras / 150/5	Z-MG/WAS-150	101625
	Transformador para barras / 200/5	Z-MG/WAS-200	101626
	Transformador para barras / 250/5	Z-MG/WAS-250	101627
	Transformador para barras / 300/5	Z-MG/WAS-300	101628
	Transformador para barras / 400/5	Z-MG/WAS-400	101629
	Transformador para barras / 500/5	Z-MG/WAS-500	101630
	Transformador para barras / 600/5	Z-MG/WAS-600	101631

Analizadores de Redes en puerta y carril

• Serie EMC y EMI

- Analizadores de montaje en carril DIN y Panel
- Combinables con Transformadores de relación x/5A y Plug&Play para conexión rápida
- Con y sin Certificación MID
- Comunicación ModBus RTU mediante RS485 (Mbus consultar)
- La serie EMI permite la colocación en panel y carril en un único aparato
- Artículos disponibles a partir de Junio 2018

	Descripción	Tipo Trafo	Certificación	Comunicación	Referencia	Código
	Montaje en Carril DIN	CT 5A	-	ModBus RTU	EMC3P-D2C0	
			-	MBus	EMC3P-D3C0	
		Plug & Play	-	ModBus RTU	EMC3P-D2P0	
			-	MBus	EMC3P-D3P0	
	Montaje en carril DIN para lectura de 2 cargas	Plug & Play	-	ModBus RTU	EMC2X3P-D2P0	
			-	MBus	EMC2X3P-D3P0	
	Montaje en Panel	CT 5A	-	ModBus RTU	EMC3P-P2C0	
			-	MBus	EMC3P-P3C0	
		Plug & Play	-	ModBus RTU	EMC3P-P2P0	
			-	MBus	EMC3P-P3P0	
	Transformadores Plug&Play CT	160A			EMC3P-P240-160	
		250A			EMC3P-P242-250	
		400A			EMC3P-P248-400	
		630A			EMC3P-P248-630	
		160A			EMC3P-P249-160	
		800A			EMC3P-P250-800	
	Montaje en carril DIN/Panel	CT 5A		ModBus RTU	EMI3P-Y2C0	
		Rogowsky		ModBus RTU	EMI3P-Y2R0	
		Plug & Play		ModBus RTU	EMI3P-Y2P0	
	Transformadores Plug&Play	60A			EMI3P-PPCT-60A	
		100A			EMI3P-PPCT-100A	
		200A			EMI3P-PPCT-200A	
		400A			EMI3P-PPCT-400A	
	Transformadores Rogowski 4kA	400mm			EMI3P-ROG4-4kA	
		600mm			EMI3P-ROG6-4kA	
		900mm			EMI3P-ROG9-4kA	
	Adaptador puerta 96mm x 96mm para EMI3P (panel)				EMI3P-ADAPTER96	
	Display para EMI3P (panel)				EMI3P-DISPLAY	

Relé diferencial electrónico PFR

- Tiempo y sensibilidad ajustables
- Retardo regulable; 0,2...5 s
- Sensibilidad ajustable: 0,03...5 A



Sensibilidad $I_{\Delta n}$

0,03 A

0,3 A

Ajustable:

$I_{\Delta n}$: 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 - 3 - 5 A

Retardo: 0,02 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 - 3 - 5 s

Referencia

PFR-003

PFR-03

PFR-5

Código

70035799

70035800

70035801

Transformador toroidal para PFR

Diámetro interno

20 mm

30 mm

35 mm

70 mm

105 mm

140 mm

210 mm

Referencia

PFR-W-20

PFR-W-30

PFR-W-35

PFR-W-70

PFR-W-105

PFR-W-140

PFR-W-210

Código

70035802

70035803

70035804

70035805

70035806

70035807

70035808

PFR-W-20 y PFR-W-30 incluyen clip de fijación para carril DIN

PFR-W-35 y hasta PFR-W-210 la fijación de serie es mediante tornillo

Opcionalmente se puede utilizar el accesorio de clip de fijación PFR-WC

Clip de fijación a carril DIN

Referencia

PFR-WC

Código

70035809

A partir del PFR-W-35

1 Juego: 2 piezas

Relé diferencial electrónico RGU

- Tiempo y sensibilidad ajustables
- Retardo regulable; 0,2...10 s
- Sensibilidad ajustable: 0,03...30 A
- Incorpora botón de Test y Reset



Sensibilidad $I_{\Delta n}$	Tensión de mando	Referencia	Código
0,03 A a 30 A	230V 50Hz	RGU-10-230 V	70012095
0,03 A a 30 A	400V 50 Hz	RGU-10-400 V	70012096

Transformador toroidal para RGU

Diámetro interior	Referencia	Código
35 mm	WG-35	70004531
70 mm	WG-70	70004532
105 mm	WG-105	70004528
140 mm	WG-140	70004529
210 mm	WG-210	70004530

Transformador rectangular para RGU

Dimension interior	Referencia	Código
70x175 mm	WG-70x175	70004535
115x305 mm	WG-115x305	70006590
150x350 mm	WG-150x350	70004533
200x500 mm	WG-200x500	70004534

Transformador toroidal con relé incorporado

- Sensibilidad y retardo ajustable
- Incorpora botón de test y de reset

Diámetro interior	Referencia	Código
35 mm	WGBU-35	70004537
70 mm	WGBU-70	70004538
105 mm	WGBU-105	70004536

Transformador modular con relé incorporado

- Sensibilidad y retardo ajustable
- Incorpora boton de test y de reset

Diámetro interior	Referencia	Código
25 mm	WRU-25	70004548
35 mm	WRU-35	70004549

Bloques de conexión y distribución

Corriente Nominal	Número de salidas	Referencia	Embalaje	Código
-------------------	-------------------	------------	----------	--------

Bloques distribución para conexión cable de cobre y también de Aluminio (-ALU)



80 A	6	BPZ-KB-4/80	1	289969
125 A	6	BPZ-KB-6/125	1	102714
160 A	6	BPZ-KB-6/160	1	289970
175 A	10	BPZ-KB-10/175	1	102715
250 A	11	BPZ-KB-11/250	1	289967
400 A	11	BPZ-KB-11/400	1	102713

* La altura máxima de los distribuidores es de 50mm, por lo que es más bajo que un int. NZM1



80 A	6	BPZ-KB-6/80-ALU	1	102702
125 A	6	BPZ-KB-6/125-ALU	1	102703
160 A	6	BPZ-KB-6/160-ALU	1	102704
175 A	1	BPZ-KB-1/175-ALU	1	102709
175 A	10	BPZ-KB-10/175-ALU	1	102707
250 A	11	BPZ-KB-11/250-ALU	1	102705
400 A	1	BPZ-KB-1/400-ALU	1	102710
400 A	11	BPZ-KB-11/400-ALU	1	102706
800 A - 630 A (Al.)	2	BPZ-KB-1/2/800-ALU	1	102712
800 A - 630 A (Al.)	2	BPZ-KB-2/2/800-ALU	1	102711

* La altura máxima de los distribuidores es de 50mm, por lo que es más bajo que un int. NZM2

Bloques distribución tetrapolares



125 A	8	BPZ-KB-8/125	1	289968
125 A	9	BPZ-KB-9/125	1	102718
125 A	13	BPZ-KB-13/125	1	102719
160 A	11	BPZ-KB-11/160	1	102716

* La altura máxima de los distribuidores es de 60mm, por lo que es más bajo que un int. NZM1

Tabla de correspondencias entre componentes

PLSM Interruptores automáticos		PLSM no está homologado para trabajar conforme a IEC 60947-2	
242165	PLSM-B1-MW	278520	FAZ-B1/1
242364	PLSM-B1/2-MW	278719	FAZ-B1/2
242433	PLSM-B1/3-MW	278832	FAZ-B1/3
242502	PLSM-B1/3N-MW	278934	FAZ-B1/3N
242571	PLSM-B1/4-MW	279020	FAZ-B1/4
242367	PLSM-B2/2-MW	278722	FAZ-B2/2
242436	PLSM-B2/3-MW	278835	FAZ-B2/3
242505	PLSM-B2/3N-MW	278937	FAZ-B2/3N
242574	PLSM-B2/4-MW	279023	FAZ-B2/4
242170	PLSM-B3-MW	278525	FAZ-B3/1
242369	PLSM-B3/2-MW	278724	FAZ-B3/2
242438	PLSM-B3/3-MW	278837	FAZ-B3/3
242507	PLSM-B3/3N-MW	278939	FAZ-B3/3N
242576	PLSM-B3/4-MW	279025	FAZ-B3/4
242172	PLSM-B4-MW	278527	FAZ-B4/1
242371	PLSM-B4/2-MW	278726	FAZ-B4/2
242440	PLSM-B4/3-MW	278839	FAZ-B4/3
242509	PLSM-B4/3N-MW	278941	FAZ-B4/3N
242578	PLSM-B4/4-MW	279027	FAZ-B4/4
242174	PLSM-B6-MW	278529	FAZ-B6/1
242373	PLSM-B6/2-MW	278728	FAZ-B6/2
242442	PLSM-B6/3-MW	278841	FAZ-B6/3
242511	PLSM-B6/3N-MW	278943	FAZ-B6/3N
242580	PLSM-B6/4-MW	279029	FAZ-B6/4
242375	PLSM-B10/2-MW	278730	FAZ-B10/2
242444	PLSM-B10/3-MW	278843	FAZ-B10/3
242513	PLSM-B10/3N-MW	278945	FAZ-B10/3N
242582	PLSM-B10/4-MW	279031	FAZ-B10/4
242180	PLSM-B16-MW	278535	FAZ-B16/1
242379	PLSM-B16/2-MW	278734	FAZ-B16/2
242448	PLSM-B16/3-MW	278847	FAZ-B16/3
242517	PLSM-B16/3N-MW	278949	FAZ-B16/3N
242586	PLSM-B16/4-MW	279035	FAZ-B16/4
242181	PLSM-B20-MW	278536	FAZ-B20/1
242380	PLSM-B20/2-MW	278735	FAZ-B20/2
242449	PLSM-B20/3-MW	278848	FAZ-B20/3
242518	PLSM-B20/3N-MW	278950	FAZ-B20/3N
242587	PLSM-B20/4-MW	279036	FAZ-B20/4
242182	PLSM-B25-MW	278537	FAZ-B25/1
242381	PLSM-B25/2-MW	278736	FAZ-B25/2
242450	PLSM-B25/3-MW	278849	FAZ-B25/3
242519	PLSM-B25/3N-MW	278951	FAZ-B25/3N
242588	PLSM-B25/4-MW	279037	FAZ-B25/4
242183	PLSM-B32-MW	278538	FAZ-B32/1
242382	PLSM-B32/2-MW	278737	FAZ-B32/2
242451	PLSM-B32/3-MW	278850	FAZ-B32/3
242520	PLSM-B32/3N-MW	278952	FAZ-B32/3N
242589	PLSM-B32/4-MW	279038	FAZ-B32/4
242184	PLSM-B40-MW	278539	FAZ-B40/1
242383	PLSM-B40/2-MW	278738	FAZ-B40/2
242452	PLSM-B40/3-MW	278851	FAZ-B40/3
242521	PLSM-B40/3N-MW	278953	FAZ-B40/3N
242590	PLSM-B40/4-MW	279039	FAZ-B40/4
242185	PLSM-B50-MW	278540	FAZ-B50/1
242384	PLSM-B50/2-MW	278739	FAZ-B50/2
242453	PLSM-B50/3-MW	278852	FAZ-B50/3
242522	PLSM-B50/3N-MW	278954	FAZ-B50/3N
242591	PLSM-B50/4-MW	279040	FAZ-B50/4
242186	PLSM-B63-MW	278541	FAZ-B63/1
242385	PLSM-B63/2-MW	278740	FAZ-B63/2
242454	PLSM-B63/3-MW	278853	FAZ-B63/3
242523	PLSM-B63/3N-MW	278955	FAZ-B63/3N
242592	PLSM-B63/4-MW	279041	FAZ-B63/4
242190	PLSM-C0,5-MW	278544	FAZ-C0,5/1
242389	PLSM-C0,5/2-MW	278743	FAZ-C0,5/2

PLSM Interruptores automáticos		PLSM no está homologado para trabajar conforme a IEC 60947-2	
242458	PLSM-C0,5/3-MW	278856	FAZ-C0,5/3
242527	PLSM-C0,5/3N-MW	278958	FAZ-C0,5/3N
242596	PLSM-C0,5/4-MW	279044	FAZ-C0,5/4
242191	PLSM-C1-MW	278546	FAZ-C1/1
242390	PLSM-C1/2-MW	278745	FAZ-C1/2
242459	PLSM-C1/3-MW	278858	FAZ-C1/3
242528	PLSM-C1/3N-MW	278960	FAZ-C1/3N
242597	PLSM-C1/4-MW	279046	FAZ-C1/4
242194	PLSM-C2-MW	278549	FAZ-C2/1
242393	PLSM-C2/2-MW	278748	FAZ-C2/2
242462	PLSM-C2/3-MW	278861	FAZ-C2/3
242531	PLSM-C2/3N-MW	278963	FAZ-C2/3N
242600	PLSM-C2/4-MW	279049	FAZ-C2/4
242196	PLSM-C3-MW	278551	FAZ-C3/1
242395	PLSM-C3/2-MW	278750	FAZ-C3/2
242533	PLSM-C3/3N-MW	278965	FAZ-C3/3N
242602	PLSM-C3/4-MW	279051	FAZ-C3/4
242198	PLSM-C4-MW	278553	FAZ-C4/1
242397	PLSM-C4/2-MW	278752	FAZ-C4/2
242466	PLSM-C4/3-MW	278865	FAZ-C4/3
242535	PLSM-C4/3N-MW	278967	FAZ-C4/3N
242200	PLSM-C6-MW	278555	FAZ-C6/1
242399	PLSM-C6/2-MW	278754	FAZ-C6/2
242468	PLSM-C6/3-MW	278867	FAZ-C6/3
242537	PLSM-C6/3N-MW	278969	FAZ-C6/3N
242606	PLSM-C6/4-MW	279055	FAZ-C6/4
242401	PLSM-C10/2-MW	278756	FAZ-C10/2
242470	PLSM-C10/3-MW	278869	FAZ-C10/3
242539	PLSM-C10/3N-MW	278971	FAZ-C10/3N
242608	PLSM-C10/4-MW	279057	FAZ-C10/4
242206	PLSM-C16-MW	278561	FAZ-C16/1
242405	PLSM-C16/2-MW	278760	FAZ-C16/2
242474	PLSM-C16/3-MW	278873	FAZ-C16/3
242543	PLSM-C16/3N-MW	278975	FAZ-C16/3N
242612	PLSM-C16/4-MW	279061	FAZ-C16/4
242207	PLSM-C20-MW	278562	FAZ-C20/1
242406	PLSM-C20/2-MW	278761	FAZ-C20/2
242475	PLSM-C20/3-MW	278874	FAZ-C20/3
242544	PLSM-C20/3N-MW	278976	FAZ-C20/3N
242613	PLSM-C20/4-MW	279062	FAZ-C20/4
242208	PLSM-C25-MW	278563	FAZ-C25/1
242407	PLSM-C25/2-MW	278762	FAZ-C25/2
242476	PLSM-C25/3-MW	278875	FAZ-C25/3
242545	PLSM-C25/3N-MW	278977	FAZ-C25/3N
242614	PLSM-C25/4-MW	279063	FAZ-C25/4
242209	PLSM-C32-MW	278564	FAZ-C32/1
242408	PLSM-C32/2-MW	278763	FAZ-C32/2
242477	PLSM-C32/3-MW	278876	FAZ-C32/3
242546	PLSM-C32/3N-MW	278978	FAZ-C32/3N
242615	PLSM-C32/4-MW	279064	FAZ-C32/4
242210	PLSM-C40-MW	278565	FAZ-C40/1
242409	PLSM-C40/2-MW	278764	FAZ-C40/2
242478	PLSM-C40/3-MW	278877	FAZ-C40/3
242547	PLSM-C40/3N-MW	278979	FAZ-C40/3N
242616	PLSM-C40/4-MW	279065	FAZ-C40/4
242211	PLSM-C50-MW	278566	FAZ-C50/1
242410	PLSM-C50/2-MW	278765	FAZ-C50/2
242479	PLSM-C50/3-MW	278878	FAZ-C50/3
242548	PLSM-C50/3N-MW	278980	FAZ-C50/3N
242617	PLSM-C50/4-MW	279066	FAZ-C50/4
242212	PLSM-C63-MW	278567	FAZ-C63/1
242411	PLSM-C63/2-MW	278766	FAZ-C63/2
242480	PLSM-C63/3-MW	278879	FAZ-C63/3
242549	PLSM-C63/3N-MW	278981	FAZ-C63/3N
242618	PLSM-C63/4-MW	279067	FAZ-C63/4
242618	PLSM-C63/4-MW	279067	FAZ-C63/4

Tabla de correspondencias entre componentes

PLSM	Interruptores automáticos		
PLSM no está homologado para trabajar conforme a IEC 60947-2			
242213	PLSM-D0,5-MW	278568	FAZ-D0,5/1
242412	PLSM-D0,5/2-MW	278767	FAZ-D0,5/2
242481	PLSM-D0,5/3-MW	278880	FAZ-D0,5/3
242550	PLSM-D0,5/3N-MW	278982	FAZ-D0,5/3N
242619	PLSM-D0,5/4-MW	279068	FAZ-D0,5/4
242214	PLSM-D1-MW	278569	FAZ-D1/1
242413	PLSM-D1/2-MW	278768	FAZ-D1/2
242482	PLSM-D1/3-MW	278881	FAZ-D1/3
242551	PLSM-D1/3N-MW	278983	FAZ-D1/3N
242620	PLSM-D1/4-MW	279069	FAZ-D1/4
242217	PLSM-D2-MW	278572	FAZ-D2/1
242416	PLSM-D2/2-MW	278771	FAZ-D2/2
242485	PLSM-D2/3-MW	278884	FAZ-D2/3
242554	PLSM-D2/3N-MW	278986	FAZ-D2/3N
242623	PLSM-D2/4-MW	279072	FAZ-D2/4
242219	PLSM-D3-MW	278574	FAZ-D3/1
242418	PLSM-D3/2-MW	278773	FAZ-D3/2
242487	PLSM-D3/3-MW	278886	FAZ-D3/3
242556	PLSM-D3/3N-MW	278988	FAZ-D3/3N
242625	PLSM-D3/4-MW	279074	FAZ-D3/4
242221	PLSM-D4-MW	278576	FAZ-D4/1
242420	PLSM-D4/2-MW	278775	FAZ-D4/2
242489	PLSM-D4/3-MW	278888	FAZ-D4/3
242558	PLSM-D4/3N-MW	278990	FAZ-D4/3N
242627	PLSM-D4/4-MW	279076	FAZ-D4/4
242225	PLSM-D10-MW	278580	FAZ-D10/1
242424	PLSM-D10/2-MW	278779	FAZ-D10/2
242493	PLSM-D10/3-MW	278892	FAZ-D10/3
242562	PLSM-D10/3N-MW	278994	FAZ-D10/3N
242631	PLSM-D10/4-MW	279080	FAZ-D10/4
242229	PLSM-D16-MW	278584	FAZ-D16/1
242428	PLSM-D16/2-MW	278783	FAZ-D16/2
242497	PLSM-D16/3-MW	278896	FAZ-D16/3
242566	PLSM-D16/3N-MW	278998	FAZ-D16/3N
242635	PLSM-D16/4-MW	279084	FAZ-D16/4
242230	PLSM-D20-MW	278585	FAZ-D20/1
242429	PLSM-D20/2-MW	278784	FAZ-D20/2
242498	PLSM-D20/3-MW	278897	FAZ-D20/3
242567	PLSM-D20/3N-MW	278999	FAZ-D20/3N
242636	PLSM-D20/4-MW	279085	FAZ-D20/4
242231	PLSM-D25-MW	278586	FAZ-D25/1
242430	PLSM-D25/2-MW	278785	FAZ-D25/2
242499	PLSM-D25/3-MW	278898	FAZ-D25/3
242568	PLSM-D25/3N-MW	279000	FAZ-D25/3N
242637	PLSM-D25/4-MW	279086	FAZ-D25/4
242232	PLSM-D32-MW	278587	FAZ-D32/1
242431	PLSM-D32/2-MW	278786	FAZ-D32/2
242500	PLSM-D32/3-MW	278899	FAZ-D32/3
242569	PLSM-D32/3N-MW	279001	FAZ-D32/3N
242638	PLSM-D32/4-MW	279087	FAZ-D32/4
242233	PLSM-D40-MW	278588	FAZ-D40/1
242432	PLSM-D40/2-MW	278787	FAZ-D40/2
242501	PLSM-D40/3-MW	278900	FAZ-D40/3
242570	PLSM-D40/3N-MW	279002	FAZ-D40/3N
242639	PLSM-D40/4-MW	279088	FAZ-D40/4
113094	PLSM-D50-MW	115370	FAZ-D50/1
113098	PLSM-D50/2-MW	115372	FAZ-D50/2
113152	PLSM-D50/3-MW	115374	FAZ-D50/3
113164	PLSM-D50/3N-MW	115380	FAZ-D50/3N
113156	PLSM-D50/4-MW	115376	FAZ-D50/4
242223	PLSM-D6-MW	278578	FAZ-D6/1
242422	PLSM-D6/2-MW	278777	FAZ-D6/2
242491	PLSM-D6/3-MW	278890	FAZ-D6/3
242560	PLSM-D6/3N-MW	278992	FAZ-D6/3N
242629	PLSM-D6/4-MW	279078	FAZ-D6/4
113095	PLSM-D63-MW	115371	FAZ-D63/1
113099	PLSM-D63/2-MW	115373	FAZ-D63/2
113153	PLSM-D63/3-MW	115375	FAZ-D63/3
113165	PLSM-D63/3N-MW	115381	FAZ-D63/3N
113157	PLSM-D63/4-MW	115377	FAZ-D63/4

PLZM	Interruptores automáticos		
PLZM no está homologado para trabajar conforme a IEC 60947-2			
242295	PLZM-B1/1N-MW	278633	FAZ-B1/1N
242298	PLZM-B2/1N-MW	278636	FAZ-B2/1N
242300	PLZM-B3/1N-MW	278638	FAZ-B3/1N
242302	PLZM-B4/1N-MW	278640	FAZ-B4/1N
242304	PLZM-B6/1N-MW	278642	FAZ-B6/1N
242306	PLZM-B10/1N-MW	278644	FAZ-B10/1N
242310	PLZM-B16/1N-MW	278648	FAZ-B16/1N
242311	PLZM-B20/1N-MW	278649	FAZ-B20/1N
242312	PLZM-B25/1N-MW	278650	FAZ-B25/1N
242313	PLZM-B32/1N-MW	278651	FAZ-B32/1N
242314	PLZM-B40/1N-MW	278652	FAZ-B40/1N
242315	PLZM-B50/1N-MW	278653	FAZ-B50/1N
242316	PLZM-B63/1N-MW	278654	FAZ-B63/1N

PLZM	Interruptores automáticos		
PLZM no está homologado para trabajar conforme a IEC 60947-2			
242320	PLZM-C0,5/1N-MW	278657	FAZ-C0,5/1N
242321	PLZM-C1/1N-MW	278659	FAZ-C1/1N
242324	PLZM-C2/1N-MW	278662	FAZ-C2/1N
242326	PLZM-C3/1N-MW	278664	FAZ-C3/1N
242328	PLZM-C4/1N-MW	278666	FAZ-C4/1N
242330	PLZM-C6/1N-MW	278668	FAZ-C6/1N
242332	PLZM-C10/1N-MW	278670	FAZ-C10/1N
242336	PLZM-C16/1N-MW	278674	FAZ-C16/1N
242337	PLZM-C20/1N-MW	278675	FAZ-C20/1N
242338	PLZM-C25/1N-MW	278676	FAZ-C25/1N
242339	PLZM-C32/1N-MW	278677	FAZ-C32/1N
242340	PLZM-C40/1N-MW	278678	FAZ-C40/1N
242341	PLZM-C50/1N-MW	278679	FAZ-C50/1N
242342	PLZM-C63/1N-MW	278680	FAZ-C63/1N
242343	PLZM-D0,5/1N-MW	278681	FAZ-D0,5/1N
242344	PLZM-D1/1N-MW	278682	FAZ-D1/1N
242347	PLZM-D2/1N-MW	278685	FAZ-D2/1N
242349	PLZM-D3/1N-MW	278687	FAZ-D3/1N
242351	PLZM-D4/1N-MW	278689	FAZ-D4/1N
242353	PLZM-D6/1N-MW	278691	FAZ-D6/1N
242355	PLZM-D10/1N-MW	278693	FAZ-D10/1N
242359	PLZM-D16/1N-MW	278697	FAZ-D16/1N
242360	PLZM-D20/1N-MW	278698	FAZ-D20/1N
242361	PLZM-D25/1N-MW	278699	FAZ-D25/1N
242362	PLZM-D32/1N-MW	278700	FAZ-D32/1N
242363	PLZM-D40/1N-MW	278701	FAZ-D40/1N
113160	PLZM-D50/1N-MW	115378	FAZ-D50/1N
113161	PLZM-D63/1N-MW	115379	FAZ-D63/1N
242576	PLSM-B3/4-MW	279025	FAZ-B3/4

PBSM	Bloque diferencial acoplable		
PBSM es equivalente al nuevo modelo FBSMV			
262323	PBSM-402/003	170177	FBSMV-40/2/003
262426	PBSM-632/003	170178	FBSMV-63/2/003
262325	PBSM-402/03	170181	FBSMV-40/2/03
262428	PBSM-632/03	170182	FBSMV-63/2/03
262537	PBSM-403/003	170187	FBSMV-40/3/003
262556	PBSM-633/003	170188	FBSMV-63/3/003
262539	PBSM-403/03	170191	FBSMV-40/3/03
262558	PBSM-633/03	170192	FBSMV-63/3/03
262568	PBSM-404/003	170197	FBSMV-40/4/003
262590	PBSM-634/003	170198	FBSMV-63/4/003
262570	PBSM-404/03	170201	FBSMV-40/4/03
262592	PBSM-634/03	170202	FBSMV-63/4/03
262328	PBSM-402/003-A	170207	FBSMV-40/2/003-A
262530	PBSM-632/003-A	170208	FBSMV-63/2/003-A
262420	PBSM-402/03-A	170211	FBSMV-40/2/03-A
262532	PBSM-632/03-A	170212	FBSMV-63/2/03-A
262543	PBSM-403/003-A	170217	FBSMV-40/3/003-A
262561	PBSM-633/003-A	170218	FBSMV-63/3/003-A
262545	PBSM-403/03-A	170221	FBSMV-40/3/03-A
262563	PBSM-633/03-A	170222	FBSMV-63/3/03-A
262573	PBSM-404/003-A	170227	FBSMV-40/4/003-A
262597	PBSM-634/003-A	170228	FBSMV-63/4/003-A
262575	PBSM-404/03-A	170231	FBSMV-40/4/03-A
262600	PBSM-634/03-A	170232	FBSMV-63/4/03-A
262422	PBSM-402/003-G	170237	FBSMV-40/2/003-G
262552	PBSM-403/003-G	170238	FBSMV-40/3/003-G
262577	PBSM-404/003-G	170239	FBSMV-40/4/003-G
262424	PBSM-402/03-S	170142	FBSMV-40/2/03-S
262535	PBSM-632/03-S	170143	FBSMV-63/2/03-S
262554	PBSM-403/03-S	170148	FBSMV-40/3/03-S
262566	PBSM-633/03-S	170149	FBSMV-63/3/03-S
262587	PBSM-404/03-S	170154	FBSMV-40/4/03-S
262605	PBSM-634/03-S	170155	FBSMV-63/4/03-S

85

Interrupor Automático LZM - 3 polos hasta 300A

Tabla de selección rápida

				18kA	25kA	36kA	
Referencia				E	B	C	
Poder de cortocircuito: I _{cu} (415V AC)				Código	Código	Código	Código
I _n (A)	Unidad						
Tamaño 1 / Hasta 160A							
20	ASF	LZM	1-ASF20-I	111678	111838	111878	
25	ASF	LZM	1-ASF25-I	111679	111839	111879	
32	ASF	LZM	1-ASF32-I	111800	111840	111880	
40	ASF	LZM	1-ASF40-I	111801	111841	111881	
50	ASF	LZM	1-ASF50-I	111802	111842	111882	
63	ASF	LZM	1-ASF63-I	111803	111843	111883	
80	ASF	LZM	1-ASF80-I	111804	111844	111884	
100	ASF	LZM	1-ASF100-I	111805	111845	111885	
125	ASF	LZM	1-ASF125-I	111806	111846	111886	
160	ASF	LZM	1-ASF160-I	111807	111847	111887	
20	A	LZM	1-A20-I	111808	111848	111888	
25	A	LZM	1-A25-I	111809	111849	111889	
32	A	LZM	1-A32-I	111810	111850	111890	
40	A	LZM	1-A40-I	111811	111851	111891	
50	A	LZM	1-A50-I	111812	111852	111892	
63	A	LZM	1-A63-I	111813	111853	111893	
80	A	LZM	1-A80-I	111814	111854	111894	
100	A	LZM	1-A100-I	111815	111855	111895	
125	A	LZM	1-A125-I	111816	111856	111896	
160	A	LZM	1-A160-I	111817	111857	111897	
63	-	LN1-63-I					111994
100	-	LN1-100-I					111995
125	-	LN1-125-I					111996
160	-	LN1-160-I					111997
Tamaño 2 / Hasta 300A							
160	ASF	LZM	2-ASF160-I		111918	111934	
200	ASF	LZM	2-ASF200-I		111919	111935	
250	ASF	LZM	2-ASF250-I		111920	111936	
300	ASF	LZM	2-ASF300-I		111921	111937	
160	A	LZM	2-A160-I		111922	111938	
200	A	LZM	2-A200-I		111923	111939	
250	A	LZM	2-A250-I		111924	111940	
300	A	LZM	2-A300-I		111925	111941	
160	VE	LZMC2-VE160-I				111942	
250	VE	LZMC2-VE250-I				111943	
160	-	LN2-160-I					112002
200	-	LN2-200-I					112003
250	-	LN2-250-I					112004

ASF Unidad de disparo termomagnética (magnético fijo y térmico regulable)
A Unidad de disparo termomagnética (magnético y térmico regulable)
VE Unidad de disparo electrónica con selectividad cronométrica
- Seccionador. Sin protección.

Interrupor Automático LZM - 4 polos hasta 300A

Tabla de selección rápida

				18kA	25kA	36kA	
Referencia				E	B	C	
Poder de cortocircuito: I _{cu} (415V AC)				E	B	C	
I _n (A)	Unidad			Código	Código	Código	Código
Tamaño 1 / Hasta 160A							
20	ASF	LZM	1-4-ASF20-I	111818	111858	111898	
25	ASF	LZM	1-4-ASF25-I	111819	111859	111899	
32	ASF	LZM	1-4-ASF32-I	111820	111860	111900	
40	ASF	LZM	1-4-ASF40-I	111821	111861	111901	
50	ASF	LZM	1-4-ASF50-I	111822	111862	111902	
63	ASF	LZM	1-4-ASF63-I	111823	111863	111903	
80	ASF	LZM	1-4-ASF80-I	111824	111864	111904	
100	ASF	LZM	1-4-ASF100-I	111825	111865	111905	
125	ASF	LZM	1-4-ASF125-I	111826	111866	111906	
160	ASF	LZM	1-4-ASF160-I	111827	111867	111907	
20	A	LZM	1-4-A20-I	111828	111868	111908	
25	A	LZM	1-4-A25-I	111829	111869	111909	
32	A	LZM	1-4-A32-I	111830	111870	111910	
40	A	LZM	1-4-A40-I	111831	111871	111911	
50	A	LZM	1-4-A50-I	111832	111872	111912	
63	A	LZM	1-4-A63-I	111833	111873	111913	
80	A	LZM	1-4-A80-I	111834	111874	111914	
100	A	LZM	1-4-A100-I	111835	111875	111915	
125	A	LZM	1-4-A125-I	111836	111876	111916	
160	A	LZM	1-4-A160-I	111837	111877	111917	
63	-	LN1-4-63-I					111998
100	-	LN1-4-100-I					111999
125	-	LN1-4-125-I					112000
160	-	LN1-4-160-I					112001

Tamaño 2 / Hasta 300A

160 ASF	LZM	2-4-ASF160/100-I			111926	111944	
200 ASF	LZM	2-4-ASF200/125-I			111927	111945	
250 ASF	LZM	2-4-ASF250/160-I			111928	111946	
300 ASF	LZM	2-4-ASF300/200-I			111929	111947	
160 A	LZM	2-4-A160-I			116431	116435	
200 A	LZM	2-4-A200-I			116432	116436	
250 A	LZM	2-4-A250-I			116433	116437	
300 A	LZM	2-4-A300-I			116434	116438	
160 VE	LZMC2-4-VE160-I					116481	
250 VE	LZMC2-4-VE250-I					116482	
160 VE	LN2-4-160-I						112005
200 VE	LN2-4-200-I						112006
250 -	LN2-4-250-I						112007

ASF Unidad de disparo termomagnética (magnético fijo y térmico regulable)
A Unidad de disparo termomagnética (magnético y térmico regulable)
VE Unidad de disparo electrónica con selectividad cronométrica
- Seccionador. Sin protección.

Interrupor Automático LZM

Interrupor Automático LZM - 3 polos hasta 1600A

				36kA	50kA	
Referencia						
Poder de cortocircuito: I _{cu} (415V AC)				C	N	
I _n (A)	Unidad			Código	Código	Código
Tamaño 3 / Hasta 630A						
320	A	LZM	3-A320-I	111954	111966	
400	A	LZM	3-A400-I	111955	111967	
500	A	LZM	3-A500-I	111956	111968	
630	A	LZM	3-AE630-I	111957	111969	
400	VE	LZM	3-VE400-I	111958	111970	
630	VE	LZM	3-VE630-I	111959	111971	
400	-	LN3-400-I				112008
630	-	LN3-630-I				112009
Tamaño 4 / Hasta 1600A						
800	-	LN4-800-I				112012
1000	-	LN4-1000-I				112013
1250	-	LN4-1250-I				112014
1600	-	LN4-1600-I				112015

Interrupor Automático LZM - 4 polos hasta 1600A

				36kA	50kA	
Referencia				C	N	
Poder de cortocircuito: I _{cu} (415V AC)				Código	Código	Código
I _n (A)	Unidad					
Tamaño 3 / Hasta 630A						
320	A	LZM	3-4-A320-I	116439	116473	
400	A	LZM	3-4-A400-I	116470	116474	
500	A	LZM	3-4-A500-I	116471	116475	
630	A	LZM	3-4-AE630-I	116472	116476	
400	VE	LZM	3-4-VE400-I	116483	116485	
630	VE	LZM	3-4-VE630-I	116484	116486	
400	-	LN3-4-400-I				112010
630	-	LN3-4-630-I				112011
Tamaño 4 / Hasta 1600A						
800	-	LN4-4-800-I				112016
1000	-	LN4-4-1000-I				112017
1250	-	LN4-4-1250-I				112018
1600	-	LN4-4-1600-I				112019

- A Unidad de disparo termomagnética (magnético y térmico regulable)
 VE Unidad de disparo electrónica con selectividad cronométrica
 - Seccionador. Sin protección.



xEnergy

Sistema de envolventes con compartimentación
y cubículos extraíbles hasta 5000 A

Hoteles · Hospitales · Data Centers · Energías renovables ·
Aeropuertos · Industria alimentaria · Procesos Industriales ·
Tratamiento de aguas



Powering Business Worldwide

www.eatonelectric.es
www.eaton.eu

xEnergy es un sistema de armarios para la Distribución de Energía y el Control de Motores (CCM) disponible en 5 variantes de montaje, combinables todas entre sí, dando lugar a todo tipo de cuadros eléctricos en Baja Tensión hasta 5000 A.

Eaton asegura la máxima seguridad para personas e instalaciones ya que xEnergy ha sido diseñado según los rigurosos estándares definidos en la norma IEC/EN 61439.

Tabla de características

Interruptores automáticos

con características de interruptor general según IEC/EN 60204 y características de seccionador según IEC/EN 60947, VDE 0660

Intensidad asignada ininterrumpida $I_u = I_n$

Disparador de sobrecarga regulable I_f

Disparador de cortocircuito instantáneo fijo o regulable I_c

Disparador de cortocircuito retardado regulable I_{sc}



			Disparador termomagnético Protección de instalaciones y cables						
			NZM 1,2 y 3						
			I_u A	I_u A	I_u A	I_u A	I_u A	I_u A	
Temperatura ambiente a 100% I_u mín./máx. -25/+50 °C			20	20		0.8 -1 X I_n		350	
			25	25					
			32	32					
			40	40				8-10X I_n	
			50	50				6 -1 0X I_n	
			63	63					
			80	80					
			100	100					
			125	125				(NZM 1:8 X I_u) 6 - 10X I_n	
			160	160					
				200					
				250					
				300					
					320				
				400					
				500					
Poder de corte básico			NZMB1-A ...		NZMB2-A ...				
400/415 V	kA	cos φ	25	0,25	25	0,25			
440 V	kA	cos φ	25	0,25	25	0,25			
Poder de corte confort			NZMC1-A ...		NZMC2-A ...		NZMC3-A ...		
400/415 V	kA	cos φ	36	0,25	36	0,25	36	0,25	
440 V	kA	cos φ	30	0,25	30	0,25	30	0,25	
525V	kA	cos φ	12	0,50	12	0,50	12	0,50	
690V	kA	cos φ	8	0,50	8	0,50	8	0,50	
Poder de corte normal			NZMN1-A ...		NZMN2-A ...		NZMN3-A ...		
400/415 V	kA	cos φ	50	0,25	50	0,25	50	0,25	
440 V	kA	cos φ	35	0,25	35	0,25	35	0,25	
525V	kA	cos φ	20	0,30	25	0,25	25	0,25	
690V	kA	cos φ	10	0,50	20	0,30	20	0,30	
Poder de corte alto			NZMH1-A ...		NZMH2-A ...		NZMH3-A ...		
400/415 V	kA	cos φ	100	0,25	150	0,20	150	0,20	
440 V	kA	cos φ	35	0,25	130	0,20	130	0,20	
525V	kA	cos φ	20	0,30	50	0,25	65	0,20	
690V	kA	cos φ	10	0,50	20	0,30	35	0,25	

Los valores de poder de corte indicados son valores de poder asignado de corte último en cortocircuito (I_{cu})

Notas: Gama de 1000V, ver página 15

Interruptores-seccionadores con características de interruptor general según IEC/EN 60204 y características de seccionador según IEC/EN 60947, VDE 0660 sin disparador de sobrecarga y de cortocircuito									
Intensidad asignada ininterrumpida $I_u = I_n$									
Referencia N con posibilidad de disparo con disparador voltimétrico									
Poder asignado de cierre en cortocircuito -m	kA	2,8	2,8	5,5	5,5	25	25	53	
Intensidad de corta duración admisible I_{cw} (Intensidad 1 Seff)	kA	2	2	3,5	3,5	12	12	25	

[illegible]

(1) Poder de corte más elevado bajo demanda

Para ampliación de información técnica consulte nuestro Catálogo General.

- | | |
|--|-----------------------------|
| – Regulación del disparador instantáneo de cortocircuito li: | NZM...1-A20...32: Fijo 350A |
| | NZM...1-A40: 8-10xIn |
| | NZM...1-A50...125: 8-10x In |
| | NZM...1-A160: Fijo 8 x In |

$$I_{cu}=I_{cs}=25kA \quad I_{cu}=I_{cs}=50kA \quad \begin{matrix} I_{cu}=100kA, \\ I_{cs}=50kA \end{matrix}$$


Protección de instalaciones NZM2, hasta 300A

- Tensión de empleo max.: 690V AC (excepto NZMB2: 440 VAC)
- Conexión de cables: Bornes de tornillo
- NZMN2 y NZMH2 (250A) aptos para aplicaciones de corriente continua hasta 750 VDC
- 4 Polos, Neutro protegido al 100%

Regulación del disparador instantáneo de cortocircuito li:	NZM...2-A20...32: Fijo 350A
	NZM...2-A40: 8-10 xln
	NZM...2-A50...300: 6-10 xln

Unidad de protección termomagnética Tipo A

$I_{cu} = I_{cs} = 25kA$ $I_{cu} = I_{cs} = 50kA$ $I_{cu} = I_{cs} = 150kA$

Poder de corte 400V 50/60Hz				Referencia			B	N	H
I _n (A) Reg. I _r (A)							Código	Código	Código
3P	20	15-20	NZM	2-A20					281281
	25	20-25	NZM	2-A25					281282
	32	25-32	NZM	2-A32					281283
	40	32-40	NZM	2-A40					259095
	50	40-50	NZM	2-A50					259096
	63	50-63	NZM	2-A63					259097
	80	63-80	NZM	2-A80					259098
	100	80-100	NZM	2-A100					259099
	125	100-125	NZM	2-A125			259087	259091	259100
	160	125-160	NZM	2-A160			259088	259092	259101
	200	160-200	NZM	2-A200			259089	259093	259102
	250	200-250	NZM	2-A250			259090	259094	259103
	300	240-300	NZM	2-A300			107518	107580	107581
4P	20	15-20	NZM	2-4-A20					281287
	25	20-25	NZM	2-4-A25					281289
	32	25-32	NZM	2-4-A32					281291
	40	32-40	NZM	2-4-A40					265823
	50	40-50	NZM	2-4-A50					265825
	63	50-63	NZM	2-4-A63					265827
	80	63-80	NZM	2-4-A80					265829
	100	80-100	NZM	2-4-A100					265831
	125	100-125	NZM	2-4-A125			265847	265858	265833
	160	125-160	NZM	2-4-A160			265849	265860	265871
	200	160-200	NZM	2-4-A200			265852	265863	265874
	250	200-250	NZM	2-4-A250			265855	265866	265877
	300	240-300	NZM	2-4-A300			107582	107586	107588



Bloques de protección diferencial para NZM1 de 3 y 4 polos

- Montaje Lateral para NZM1... y N1... Hasta 160A
- Montaje por debajo para NZM1... y N1... Hasta 100A
- Los modelos ajustables tienen las siguientes características:
 $I_{\Delta n}$: 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 - 3A
 Retardo: 10 - 60 - 150 - 300 - 450 mA
- Con preaviso de corriente de defecto mediante LED

Clase A

A

	Sensibilidad $I_{\Delta n}$	Referencia	Código
Montaje por el lateral			
	0,03	NZM1-XFI30R	104603
	0,3	NZM1-XFI300R	104604
	Ajustable	NZM1-XFIR	104605
	0,03	NZM1-4-XFI30R	104606
	0,3	NZM1-4-XFI300R	104607
	Ajustable	NZM1-4-XFIR	104608
Montaje por debajo			
	0,03	NZM1-XF30U	104609
	0,3	NZM1-XFI300U	104610
	Ajustable	NZM1-XFIU	104611
	0,03	NZM1-4-XFI30U	104612
	0,3	NZM1-4-XFI300U	104613
	Ajustable	NZM1-4-XFIU	104614

NZM1-XFI...U no será compatible con el montaje de bobinas de accionamiento o contactos adelantados

Bloques de protección diferencial para NZM2 de 4 polos

- Montaje por debajo para NZM2-4... y N2-4... Hasta 250A
- Los modelos ajustables tienen las siguientes características:
 $I_{\Delta n}$: 0,1 - 0,3 - 1 A
 Retardo: 60 - 150 - 300 - 450 ms
- Con preaviso de corriente de defecto mediante LED

Clase A

A

Tipo de Protección	Sensibilidad $I_{\Delta n}$	Referencia	Código
	0,3	NZM2-4-XFI30	292343
	Ajustable	NZM2-4-XFI	292344
Clase A y B	0,03	NZM2-4-XFIA30	292345
	Ajustable	NZM2-4-XFIA	292346

Para opciones en 3 polos, consultar

Protección de instalaciones NZM3 y NZM4, hasta hasta 160A

- Tensión de empleo máx. : 690V AC
- Conexión de cables: Bornes de tornillo
- Unidad de disparo Tipo A NZMN3 Y NMZH3 aptos para aplicaciones corriente continua hasta 750 V DC (unidad de disparo tipo A).
- 4 Polos, Neutro protegido al 100%

Regulación del disparador instantáneo de cortocircuito Ii:	NZM...A320...500: 6-10 x I _n
	NZM...-AE250/400: 2-11 x I _n
	NZM...-AE630: 2-8 x I _n
	NZM4...-AE630/1600 : 2-12 x I _n

Unidad de protección termomagnética Tipo A y electrónica Tipo AE

I_{cu} = I_{cs} = 50kA I_{cu} = I_{cs} = 150kA

Referencia				N	H	
Poder de corte 400V 50/60Hz				Código	Código	
	I _u (A)	Reg. I _r (A)				
3P	320	250-320	NZM	3-A320	109669	109673
	400	320-400	NZM	3-A400	109670	109674
	500	400-500	NZM	3-A500	109671	109675
	250	125-250	NZM	3-AE250	259113	-
	400	200-400	NZM	3-AE400	259114	259117
	630	315-630	NZM	3-AE630	259115	259118
4P	320	250-320	NZM	3-4-A320	109694	109700
	400	320-400	NZM	3-4-A400	109696	109702
	500	400-500	NZM	3-4-A500	109698	109704
	400	200-400	NZM	3-4-AE400	265891	265897
	630	315-630	NZM	3-4-AE630	265894	265900



Unidad de protección electrónica Tipo AE

I_{cu} = I_{cs} = 50kA I_{cu} = I_{cs} = 85kA(*)



Referencia				N	H	
Poder de corte 400V 50/60Hz				Código	Código	
I _u (A)	Reg. I _r (A)					
3P	630	315-630	NZM	4-AE630	265758	265758
	800	400-800	NZM	4-AE800	265759	265759
	1000	500-1000	NZM	4-AE1000	265760	265760
	1250	630-1250	NZM	4-AE1250	265761	265761
	1600	800-1600	NZM	4-AE1600	265762	265762
4P	800	400-800	NZM	4-4-AE800	265909	265921
	1000	500-1000	NZM	4-4-AE1000	265912	265924
	1250	630-1250	NZM	4-4-AE1250	265915	265927
	1600	800-1600	NZM	4-4-AE1600	265918	265930



(*) Poder de corte más elevado: consultar.

Protección con selectividad cronométrica, hasta 1600A

- Tensión de empleo max: 690V AC
- Conexión de cables: Bornes de tornillo
- 4 Polos, Neutro protegido al 100%

Regulación del retardo de disparo por sobrecarga tr:	2 -20 s para 6 x Ir
Regulación del disparador retardado de cortocircuito lsd:	2-10 x Ir
Regulación del retardo de disparo por cortocircuito tsd:	0- 1000 ms
Regulación del disparador instantáneo de cortocircuito li:	fijo a 12 x In

Unidad de protección electrónica selectiva tipo VE

$I_{cu} = I_{cs} = 50kA$ $I_{cu} = I_{cs} = 150kA$

				Referencia		N	H
Poder de corte 400V 50/60Hz						Código	Código
	I _u (A)	Reg. I _r (A)					
3P	100	50-100	NZM	2-VE100		259122	259125
	160	80-160	NZM	2-VE160		259123	259126
	250	125-250	NZM	2-VE250		259124	259127
4P	100	50-100	NZM	2-4-VE100		265933	265941
	160	80-160	NZM	2-4-VE160		265935	265943
	250	125-250	NZM	2-4-VE250		265938	265946





Regulación del retardo de disparo por sobrecarga tr:	2 -20 s para 6 x Ir (2-14s para NZM...3-4-VE630)
Regulación del disparador retardado de cortocircuito lsd:	NZM...-VE250/400: 2-10xlr // NZM...-VE630: 1,5 - 7 x Ir
Regulación del retardo de disparo por cortocircuito tsd:	0- 1000 ms
Regulación del disparador instantáneo:	NZM...-VE250/400: 2-11 xlr // NZM...-VE630: 2 - 8 x Ir

Unidad de disparo electrónica selectiva tipo VE

$I_{cu} = I_{cs} = 50kA$ $I_{cu} = I_{cs} = 150kA$

				Referencia		N	H
Poder de corte 400V 50/60Hz						Código	Código
	I _u (A)	Reg. I _r (A)					
	250	125-250	NZM	3-VE250		259131	259134
	400	200-400	NZM	3-VE400		259132	259135
	630	315-630	NZM	3-VE630		259133	259136
	400	200-400	NZM	3-4-VE400		265957	265963
	630	315-630	NZM	3-4-VE630		265960	265966



Protección con selectividad cronométrica, hasta 1600A

- Regulación del retardo de disparo por sobrecarga tr:	2 -20 s para 6xlr
- Regulación del disparador retardado de cortocircuito lsd:	2-10 x lr
- Regulación del retardo de disparo por cortocircuito tsd:	0- 1000 ms
- Regulación del disparador instantáneo de cortocircuito li:	2 - 12 x ln

Unidad de disparo electrónica selectiva tipo VE

$I_{ca} = I_{cs} = 50kA$ $I_{ca} = I_{cs} = 85kA$



Referencia				N	H	
Poder de corte 400V 50/60Hz				Código	Código	
I_u (A)	Reg. I_r (A)					
3P	630	315-630	NZM	4-VE630	265768	265773
	800	400-800	NZM	4-VE800	265769	265774
	1000	500-1000	NZM	4-VE1000	265770	265775
	1250	630-1250	NZM	4-VE1250	265771	265776
	1600	800-1600	NZM	4-VE1600	265772	265777
4P	800	400-800	NZM	4-VE800	265975	265987
	1000	500-1000	NZM	4-VE1000	265978	265990
	1250	630-1250	NZM	4-VE1250	265981	265993
	1600	800-1600	NZM	4-VE1600	265984	265996



Protección de motores, hasta 1400A

- Tensión de empleo max.: 690V AC (NZMB1 y NZMB2: 440 VAC)
- NZM... 1: Conexión de cables: Bornes de brida
- NZM... 2: Conexión de cables: Bornes de tornillo

- Regulación del disparador instantáneo de cortocircuito li:	NZM...1-M40...80: 8-14 x I _n NZM...1-M100: 8-12,5 x I _n NZMH2-M20...25: Fijo 350A NZMH2-M32: 10-14 x I _n NZM...2-M40...125...200: 8-14 x I _n
- Regulación del retardo de disparo por sobrecarga:	NZM... 2-M...: Sin regulación, tiempo fijo

Unidad de protección termomagnética para motor Tipo M

I_{cu} = I_{cs} = 25kA I_{cu} = I_{cs} = 50kA I_{cu} = I_{cs} = 150kA

Poder de corte 400V 50/60Hz				Referencia					
I _u (A)	Reg. I _r (A)						B	N	H
							Código	Código	Código
20	15-20	NZM	2-M20						281299
25	20-25	NZM	2-M25						281300
32	25-32	NZM	2-M32						281301
3P	40	32-40	NZM	1-M40			265710	265710	281302
	50	40-50	NZM	1-M50			265711	265711	281303
	63	50-63	NZM	1-M63			265712	265712	281304
	80	63-80	NZM	1-M80			265713	265713	281305
	100	80-100	NZM	1-M100			265714	265714	281306
	125	100-125	NZM	2-M125			265715	265715	281307
	160	125-160	NZM	2-M160			265716	265716	281308
	200	160-200	NZM	2-M200			265717	265717	281309



- Regulación del disparador instantáneo de cortocircuito li:	2-14 x I _n (excepto NZM...3-ME450: 2-12 x I _n)
- Regulación del retardo de disparo por sobrecarga:	2 - 20 s para 6 x I _r

Unidad de disparo electrónica para motor Tipo ME

I_{cu} = I_{cs} = 50kA(*) I_{cu} = I_{cs} = 150kA(*)

Poder de corte 400V 50/60Hz				Referencia					
I _u (A)	Reg. I _r (A)						N	H	
							Código	Código	
90	45-90	NZM	2-ME90				265778	265786	
140	70-140	NZM	2-ME140				265779	265787	
220	110-220	NZM	2-ME220				265780	265788	
3P	220	110-220	NZM	3-ME220			265781	265789	
	350	175-350	NZM	3-ME350			265782	265790	
	450	225-450	NZM	3-ME450			284468	284469	
	550	275-550	NZM	4-ME550			265783	265791	
	875	438-875	NZM	4-ME875			265784	265792	
	1400	700-1400	NZM	4-ME1400			265785	265793	



Para poder de corte más elevado: consultar

(*) Para NZM2 y NZM3: I_{cu}=I_{cs}

Para NZM4: I_{cu}

Interruptores para 1000V50/60Hz, hasta 1600A

Las regulaciones de los disparadores instantáneos son las mismas que las indicadas en las mismas referencias (sin la terminación -S1) en las páginas anteriores.

Unidad de protección termomagnética Tipo A y Tipo AE

	I_u (A)	Reg. I_r (A)	Referencia	Poder de corte 1000V 50/60Hz	Código
 3P	20	15-20	NZMH2-A20-S1	10kA	290355
	25	20-25	NZMH2-A25-S1		290356
	32	25-32	NZMH2-A32-S1		290357
	40	32-40	NZMH2-A40-S1		290358
	50	40-50	NZMH2-A50-S1		290359
	63	50-63	NZMH2-A63-S1		290360
	80	63-80	NZMH2-A80-S1		290361
	100	80-100	NZMH2-A100-S1		290362
	125	100-125	NZMH2-A125-S1		290363
	160	125-160	NZMH2-A160-S1		290364
	200	160-200	NZMH2-A200-S1		290365
	250	200-250	NZMH2-A250-S1		290366
	300	240-300	NZMH2-A300-S1		107577
	250	125-250	NZMH3-AE250-S1	15kA	119361
	400	200-400	NZMH3-AE400-S1		119362
	630	315-630	NZMH3-AE630-S1		119363
	630	315-630	NZMH4-AE630-S1	20kA	290370
	800	400-800	NZMH4-AE800-S1		290371
	1000	500-1000	NZMH4-AE1000-S1		290372
	1250	630-1250	NZMH4-AE1250-S1		290373
	1600	800-1600	NZMH4-AE1600-S1		290374

Unidad de disparo electrónica con selectividad Tipo VE

	I_u (A)	Reg. I_r (A)	Referencia	Poder de corte 1000V 50/60Hz	Código
 3P	100	50-100	NZMH2-VE100-S1	10kA	100777
	160	80-160	NZMH2-VE160-S1		100778
	250	125-250	NZMH2-VE250-S1		100779
	400	200-400	NZMH3-VE400-S1	15kA	119367
	630	315-630	NZMH3-VE630-S1		119368
	630	315-630	NZMH4-VE630-S1	20kA	290375
	800	400-800	NZMH4-VE800-S1		290376
	1000	500-1000	NZMH4-VE1000-S1		290377
	1250	500-1000	NZMH4-VE1000-S1		290377
	1600	800-1600	NZMH4-VE1600-S1		290379

Interruptores para 1000V50/60Hz, hasta 1600A

Las regulaciones de los disparadores instantáneos son las mismas que las indicadas en las mismas referencias (sin la terminación -S1) en las páginas anteriores.

Unidad de disparo electrónica para motor Tipo ME

	I_u (A)	Reg. I_r (A)	Referencia	Poder de corte 1000V 50/60Hz	Código
	220	110-220	NZMH3-ME220-S1	15kA	119364
	350	175-350	NZMH3-ME350-S1		119365
	450	225-450	NZMH3-ME450-S1		119366
	3P			20kA	290383
	550	275-550	NZMH4-ME550-S1		290384
	875	438-875	NZMH4-ME875-S1		290385
	1400	700-1400	NZMH4-ME1400-S1		

Interruptores seccionadores, hasta 1600A

- Tensión de empleo máx.: 690V AC
- NZM... 1: Conexión de cables: Bornes de brida
- NZM... 2: Conexión de cables: Bornes de tornillo
- NZM... 3: Conexión de cables: Bornes de tornillo
- NZM... 4: Conexión de cables: Bornes de tornillo

Tipo PN: Sin posibilidad de acoplar disparadores voltimétricos o accionamiento motor

Tipo N: Con posibilidad de acoplar disparadores voltimétricos o accionamiento motor

Sin unidad de protección

Referencia		PN	N
Tipo		Código	Código
I _u (A)			
3P	63	1-63	259140
	100	1-100	259141
	125	1-125	259142
	160	1-160	281235
	160	2-160	266005
	200	2-200	266006
	250	2-250	266007
	400	3-400	266017
	630	3-630	266018
	800	4-800	-
	1000	4-1000	-
	1250	4-1250	-
	1600	4-1600	-
	63	1-4-63	265999
	100	1-4-100	266000
	125	1-4-125	266001
	160	1-4-160	281253
4P	160	2-4-160	266011
	200	2-4-200	266012
	250	2-4-250	266013
	400	3-4-400	266021
	630	3-4-630	266022
	800	4-4-800	-
	1000	4-4-1000	-
	1250	4-4-1250	-
	1600	4-4-1600	-
	160	2-4-160	266014
	200	2-4-200	266015
	250	2-4-250	266016



Seccionadores hasta 1500VDC

- Referencias acabadas en -DC: En conformidad con IEC/EN 60947-3
- Referencias acabadas en -PV-NA: En conformidad con UL489B para mercado Norte Americano
- Accesoriables con bobinas de accionamiento, contactos auxiliares, mando remoto, etc...
- Puentes de conexión opcionales para mínimo derating por temperatura
- En sistemas aislados de tierra, la instalación deberá contemplar la detección de fallo a tierra
- En la versión de 1500 VDC (S15), la entrada de tensión deberá hacerse únicamente por debajo del interruptor
- Terminales estándar: Tipo tornillo

Sin unidad de protección

				1000 VDC	1500 VDC
Referencia				S1	S15
Tipo	I _u (A)			Código	Código
4P	160	N2-4-160	-DC	127732	167688
	200	N2-4-200	-DC	127733	167689
	250	N2-4-200	-DC	154940	167690
	320	N3-4-320-	-DC	127734	166407
	400	N3-4-400-	-DC	142267	166408
	500	N3-4-500-	-DC	142268	166409
	550	N3-4-550-	-DC	168567	168568
	800	N4-4-800-	-DC	119890	166413
	1000	N4-4-1000-	-DC	119891	166414
	1250	N4-4-1250-	-DC	119886	166415
	1400	N4-4-1400-	-DC	119887	166416
	1600	N4-4-1600-	-DC	152552	166417
	800	N4-4-800-	-PV-NA	179325	179328
	1000	N4-4-1000-	-PV-NA	179326	179329
	1100	N4-4-1100-	-PV-NA	179591	179592
	1200	N4-4-1200-	-PV-NA	179327	179330



Consultar conexionado y kits de conexiones en catálogo general.
Respetar las condiciones de montaje marcadas en ficha técnica y catálogo general.
Consultar con Eaton para ampliación de información

Técnica enchufable para NZM2

Interruptor automático NZM2 con conectores posteriores, se tiene que añadir el zócalo para obtener el dispositivo enchufable completo
Ver gama completa en catálogo general

Unidad de protección Tipo A y Tipo M				I _{cu} = 25kA	I _{cu} = 50kA	I _{cu} = 150kA
				I _{cs} = 25kA	I _{cs} = 50kA	I _{cs} = 150kA
Referencia				B	N	H
Poder de corte 400V 50/60Hz				Código	Código	Código
I _n (A)						
40	Instalaciones	NZM	2-A40-SVE			113328
50		NZM	2-A50-SVE			113329
63		NZM	2-A63-SVE			113330
80		NZM	2-A80-SVE			113331
100		NZM	2-A100-SVE			113332
125		NZM	2-A125-SVE	113192	113243	113333
160		NZM	2-A160-SVE	113193	113244	113334
200		NZM	2-A200-SVE	113194	113245	113335
250		NZM	2-A250-SVE	113195	113246	113336
100	Selectiva	NZM	2-VE100-SVE		113247	113337
160		NZM	2-VE160-SVE		113248	113338
250		NZM	2-VE250-SVE		113249	113339
20	Motor	NZM	2-M20-SVE			113354
25		NZM	2-M25-SVE			113355
32		NZM	2-M32-SVE			113356
40		NZM	2-M40-SVE			113357
50		NZM	2-M50-SVE			113358
63		NZM	2-M63-SVE			113359
80		NZM	2-M80-SVE			113360
100		NZM	2-M100-SVE			113361
125		NZM	2-M125-SVE	113196	113250	113362
160		NZM	2-M160-SVE	113197	113251	113363
200		NZM	2-M200-SVE	113198	113252	113364
40	Instalaciones	NZM	2-4-A40-SVE			113367
50		NZM	2-4-A50-SVE			113369
63		NZM	2-4-A63-SVE			113371
80		NZM	2-4-A80-SVE			113373
100		NZM	2-4-A100-SVE			113375
125		NZM	2-4-A125-SVE	113207	113264	113377
160		NZM	2-4-A160-SVE	113209	113266	113379
200		NZM	2-4-A200-SVE	113212	113269	113382
250	Selectiva	NZM	2-4-A250-SVE	113215	113272	113385
300		NZM	2-4-A300-SVE		113262	
100		NZM	2-4-VE100-SVE		113275	113388
160		NZM	2-4-VE160-SVE		113277	113390
250		NZM	2-4-VE250-SVE		113280	113393



Técnica enchufable para NZM2

Interruptor automático NZM2 con conectores posteriores, se tiene que añadir el zócalo para obtener el dispositivo enchufable completo
Ver gama completa en catálogo general

Interruptor seccionador

	I_n (A)	Referencia	Código
3P	160	N2-160-SVE	113733
	200	N2-200-SVE	113734
	250	N2-250-SVE	113735
4P	160	N2-4-160-SVE	113736
	200	N2-4-200-SVE	113737
	250	N2-4-250-SVE	113738

Accesorios

Descripción	Referencia	Código
Zócalo de conexión 3 polos	NZM2-XSVS	266699
Zócalo de conexión 4 polos	NZM2-4-XSVS	266700
Conector de mando:		
Para disparadores voltimétricos y contactos auxiliares	NZM2-XSVHI	266705
Para accionamiento a distancia	NZM2-XSVR	266706

Técnica enchufable para NZM3

Interrupor automático NZM3 con conectores posteriores, se tiene que añadir el zócalo para obtener el dispositivo enchufable completo
Ver gama completa en catálogo general

Unidad de protección Tipo A, VE y ME

$I_{cu} = I_{cs} = 36kA$ $I_{cu} = I_{cs} = 50kA$ $I_{cu} = I_{cs} = 150kA$

Poder de corte 400V 50/60Hz				Referencia			B	C	D
I_u (A)							Código	Código	Código
3P	Instalaciones	NZM	320	3-A320-SVE			168450	168486	168913
			400	3-A400-SVE			168451	168487	168914
			500	3-A500-SVE			168452	168488	168915
	Selectiva	NZM	300	3-VE300-SVE				168480	168907
			400	3-VE400-SVE				168481	168908
			630	3-VE630-SVE				168482	168909
	Motor	NZM	220	3-ME220-SVE				168483	168910
			350	3-ME350-SVE				168484	168911
			450	3-ME450-SVE				168485	168912
	Instalaciones	NZM	320	3-4-A320-SVE			168464	168508	168889
			400	3-4-A400-SVE			168466	168510	168891
			500	3-4-A500-SVE			168468	168512	168893
4P	Selectiva	NZM	300	3-4-VE300-SVE					
			400	3-4-VE400-SVE				168506	168887
			630	3-4-VE630-SVE				168507	168888

Interrupor seccionador

I_u (A)		Referencia	Código
3P	400	N3-400-SVE	110768
	630	N3-630-SVE	110769
4P	400	N3-4-400-SVE	110782
	630	N3-4-630-SVE	110873

Accesorios

Descripción	Referencia	Código
Zócalo de conexión 3 polos	NZM3-XSVS	168472
Zócalo de conexión 4 polos	NZM3-4-XSVS	168473
Conector de mando:		
Para disparadores voltimétricos y contactos auxiliares	NZM2-XSVHI	266705
para accionamiento a distancia	NZM2-XSVR	266706

Técnica extraíble para NZM3

Interruptor automático NZM3 con conectores posteriores, se tiene que añadir el zócalo para obtener el dispositivo enchufable completo
Ver gama completa en catálogo general

Unidad de protección Tipo A, VE y ME

$I_{cu} = I_{cs} = 50kA$ $I_{cu} = I_{cs} = 150kA$

Poder de corte 400V 50/60Hz				Referencia		N	H
I_u (A)						Código	Código
3P	400	Instalaciones	NZM	3-AE400-AVE		110841	110850
			NZM	3-AE630-AVE		110842	110851
	630	Selectiva	NZM	3-VE400-AVE		110844	110853
			NZM	3-VE630-AVE		110845	110854
	220	Motor	NZM	3-ME220-AVE		110846	110855
			NZM	3-ME350-AVE		110847	110856
			NZM	3-ME450-AVE		110848	110857
	400	Instalaciones	NZM	3-4-AE400-AVE		110874	110878
			NZM	3-4-AE630-AVE		110875	110879
	630	Instalaciones	NZM	3-4-VE400-AVE		110876	110880
			NZM	3-4-VE630-AVE		110877	110881



Interruptor seccionador

I_u (A)		Referencia	Código
3P	400	N3-400-AVE	110768
	630	N3-630-AVE	110769
4P	400	N3-4-400-AVE	110782
	630	N3-4-630-AVE	110783

Accesorios

Descripción	Referencia	Código
Zócalo de conexión 3 polos	NZM3-XAVS	266711
Zócalo de conexión 4 polos	NZM3-4-XAVS	266712
Conector de mando:		
Para disparadores voltimétricos y contactos auxiliares	NZM2-XSVHI	266705
Para accionamiento a distancia	NZM2-XSVR	266706



Técnica extraíble para NZM4

Interruptor automático NZM4 con conectores posteriores, se tiene que añadir el zócalo para obtener el dispositivo enchufable completo
Ver gama completa en catálogo general

Conectores posteriores para transformar cualquier NZM4 o N4 en un dispositivo de técnica extraíble

Estos conectores deberán de pedirse al mismo tiempo que el interruptor ya que siempre deberán de venir montados de fábrica

	I _n (A)	Referencia	Código
	3P	+NZM4-XAVE	266717
	4P	+NZM4-4-XAVE	266718

Accesorios

	Descripción	Referencia	Código
	Zócalo de conexión 3 polos	NZM4-XAVS	266713
	Zócalo de conexión 4 polos	NZM4-4-XAVS	266714
	Conector de mando:		
	Para disparadores voltimétricos y contactos auxiliares	NZM2-XSVHI	266705
	Para accionamiento a distancia	NZM2-XSVR	266706

NZM con unidad de disparo PXR



Interruptor Automático NZM adaptado para el futuro. Compacto • Preciso • Innovador

EATON

Powering Business Worldwide

El nuevo NZM digital está equipado con tres nuevas características esenciales. Primero, recopila toda la información relevante de su instalación para que pueda tomar decisiones inteligentes. Segundo, integran la comunicación de serie para reducir la complejidad de la instalación. Tercero, el nuevo NZM digital provee características de seguridad por encima del estándar para su instalación: Selectividad por comunicación, el modo ultra rápido de protección contra arco eléctrico. Información y seguridad a unos niveles nunca vistos.

www.eaton.com/digitalNZM

Interruptores Automáticos NZM

Protección de instalaciones hasta 1200A

Preparado para exportación a Norte América

- Interruptores conformes a normativas IEC 60947-2, UL 489 y CSA-C22.2 No. 5-09
- NZM1 hasta 480Y/277V
- NZM2 hasta 600Y/347V, 480V
- NZM3 hasta 600V
- NZM4 hasta 600V
- UL File nº. E31593
- UL CNN DIVQ
- CSA File Nº. 022086
- CSA Class No. 1432-01
- UL listed, CSA Certified
- Feeder & Branch circuits

– Regulación del disparador instantáneo de cortocircuito li: NZM...2-A20...32: Fijo 350A
NZM...2-A40: 8-10 xIn

Unidad de protección Tipo A y AE

NZM1 : I_{cu} =SCCR=35kA
NZM2 : I_{cu} =SCCR=35kA I_{cu} =SCCR=150kA
NZM3 : I_{cu} =SCCR=42kA I_{cu} =SCCR=100kA
NZM4 : I_{cu} =SCCR=42kA I_{cu} =SCCR=85kA

Referencia				N	H
Poder de corte 480V/277V 60Hz				Código	Código
I_n (A)	Reg. I _n (A)				
20	15-20	NZM	1-A20-NA	281570	
25	20-25	NZM	1-A25-NA	281571	
32	25-32	NZM	1-A32-NA	281572	
40	32-40	NZM	1-A40-NA	274237	
50	40-50	NZM	1-A50-NA	274239	
63	50-63	NZM	1-A63-NA	274240	
80	63-80	NZM	1-A80-NA	274241	
100	80-100	NZM	1-A100-NA	274242	
125	100-125	NZM	1-A125-NA	281573	
20	15-20	NZM	2-A20-NA	269217	269228
25	20-25	NZM	2-A25-NA	269218	269229
32	25-32	NZM	2-A32-NA	269219	269230
40	32-40	NZM	2-A40-NA	269220	269231
50	40-50	NZM	2-A50-NA	269221	269232
63	50-63	NZM	2-A63-NA	269222	269233
80	63-80	NZM	2-A80-NA	269223	269234
100	80-100	NZM	2-A100-NA	269224	269235
125	100-125	NZM	2-A125-NA	269225	269236
160	125-160	NZM	2-A160-NA	269226	269237
200	160-200	NZM	2-A200-NA	269227	269238
250	200-250	NZM	2-A250-NA	271106	271107
250	125-250	NZM	3-AE250-NA	269299	269302
400	200-400	NZM	3-AE400-NA	269300	269303
600	300-600	NZM	3-AE600-NA	269301	269304
800	400-800	NZM	4-AE800-NA	271120	271123
1000	500-1000	NZM	4-AE1000-NA	271121	271124
1200	600-1200	NZM	4-AE1200-NA	271122	271125



3P

Interruptores seccionadores hasta 1200A

Preparado para exportación a Norte América

- Interruptores conformes a normativas IEC 60947-2, UL 489 y CSA-C22,2 No. 5-09
- NZM1 hasta 480Y/277V
- NZM2 hasta 600Y/347V, 480V
- NZM3 hasta 600V
- NZM4 hasta 600V
- UL File nº. E31593
- UL CNN DIVQ
- CSA File Nº. 022086
- CSA Class No. 1432-01
- UL listed, CSA Certified
- Feeder & Branch circuits

Con protección contra cortocircuitos
Poder de corte 480V/277V 60Hz

NZM1 : $I_{cu} = SCCR = 35kA$
NZM2 : $I_{cu} = SCCR = 100kA$
NZM3 : $I_{cu} = SCCR = 100kA$
NZM4 : $I_{cu} = SCCR = 100kA$

	I_n (A)	I_r (A)	Referencia	Código
 3P	63	1250 fijo	NS1-63-NA	102681
	100	1250 fijo	NS1-100-NA	102682
	125	1250 fijo	NS1-125-NA	102683
	160	2500 fijo	NS2-160-NA	102684
	200	2500 fijo	NS2-200-NA	102685
	250	2500 fijo	NS2-250-NA	102686
	400	6600 fijo	NS3-400-NA	102687
	600	6600 fijo	NS3-600-NA	102688
	800	25000 fijo	NS4-800-NA	102689
	1000	25000 fijo	NS4-1000-NA	102690
	1200	25000 fijo	NS4-1200-NA	102691

Accesorios eléctricos

	Para LZW y NZM de tamaño	Referencia	Código	
	Contactos auxiliares			
	1,2,3 y 4	Normal o de disparo, (1 NC) normalmente cerrado	M22-K01	216378
		Normal o de disparo, (1 NA) normalmente abierto	M22-K10	216376
		Normal o de disparo (1 NA +1 NC)	M22-CK11 (*)	107940
		Contacto doble (2NC)	M22-CK02 (*)	107899
		Contacto doble (2NA)	M22-CK20 (*)	107898
	1	2 NA adelantados (normalmente abierto)	NZM1-XHIV	259426
	2 y 3	2 NA adelantados (normalmente abierto)	NZM2/3-XHIV	259430
	4	2 NA adelantados (normalmente abierto)	NZM4-XHIV	266172

(*) No apto en combinación con motor NZM...-XR...

Disparadores Shunt (Bobina de emisión) a 208-250VAC/DC⁽¹⁾

Normal	1	NZM1-XA208-250AC/DC	259726
+1 contacto auxiliar NA adelantado		NZM 1 -XAH IV208-250AC/DC	259782
Normal	2 y 3	NZM2/3-XA208-250AC/DC	259763
+1 contacto auxiliar NA adelantado		NZM2/3-XAHIV208-250AC/DC	259818
Normal	4	NZM4-XA208-250AC/DC	266451
+1 contacto auxiliar NA adelantado		NZM4-XAHIV208-250AC/DC	266475

(1) Otras tensiones disponibles: 12VAC/DC, 24VAC/DC, 48VAC/DC, 60VAC/DC, 110-130VAC/DC, 380-440VAC/DC



Disparadores de mínima tensión a 208-240V50/60HZ ⁽²⁾				
Normal +1 contacto auxiliar NA adelantado Retardado, para combinar con unidad de retardo Retardado, para unidad de retardo contacto auxiliar NA adelant.	1	NZM1-XU208-240AC	259442	
		NZM1-XUHIV208-240AC	259539	
		NZM1-XUVL	271607	
		NZM1-XUVHIVL	271608	
	2 y 3	NZM2/3-XU208-240AC	259499	
		NZM2/3-XUHIV208-240AC	259591	
		NZM2/3-XUV	259527	
		NZM2/3-XUVHIV	259684	
	4	NZM4-XU208-240AC	266193	
		NZM4-XUHIV208-240AC	266221	
NZM4-XUV		266588		
Retardado, para unidad de retardo contacto auxiliar NA adelant. Unidad de retardo (220-240V.380-440V,	4	NZM4-XUVHIV	266596	
	1,2,3 y 4	UVU-NZM	260154	

480-550V50/60Hz,24VAC/DC)para NZM.-XUV

(2) Otras tensiones disponibles: 24V50/60Hz, 48V50/60Hz, 60V50/60Hz, 110-130V50/60Hz,380-440V50/60Hz,480-525V50/60Hz, 12V DC, 24V DC, 110-130V DC, 220-250V DC



Accionamiento a distancia (motor) a 208-240V 50/60 Hz				
Mando eléctrico directo (**)		NZM2-XRD208-240AC		115391
Mando eléctrico	2	NZM2-XR208-240AC		259832
Tapa frontal para 4º polo		NZM2-XAVPR		266677
Mando eléctrico	3	NZM3-XR208-240AC		259850
Tapa frontal para 4º polo		NZM3-XAVPR		266678
Mando eléctrico	4	NZM4-XR208-240AC		266685

Aparato base no incluido en el suministro con esta referencia

(3) Otras tensiones disponibles: 110-130V50/60Hz, 380-440V50/60Hz, 24-30VDC, 40-60VDC, 110-130VDC.220-250VDC

(**) No admite enclavamiento mecánico NZM2-XMVR y NZM2-XMVR

Cuando el accionamiento remoto es montado en un interruptor de 4 polos (NZM2 o NZM3), será necesaria utilizar una tapa para el 4º polo 110-130V DC, 220-250V DC

Mandos manuales

</



Mando para acoplamiento a puerta, con accionamiento giratorio				
Negro/gris, mando bloqueable	1	NZM1-XTVD	260166	
Negro/gris, mando y accionamiento giratorio bloqueable		NZM1-XTVDV	260172	
Rojo/amarillo, mando y accionamiento giratorio bloqueable		NZM1-XTVDVR	260178	
Negro/gris, mando bloqueable	2	NZM2-XTVD	260168	
Negro/gris, mando y accionamiento giratorio bloqueable		NZM2-XTVDV	260174	
Rojo/amarillo, mando y accionamiento giratorio bloqueable		NZM2-XTVDVR	260180	
Negro/gris, mando bloqueable	3	NZM3-XTVD	260170	
Negro/gris, mando y accionamiento giratorio bloqueable		NZM3-XTVDV	260176	
Rojo/amarillo, mando y accionamiento giratorio bloqueable		NZM3-XTVDVR	260182	
Negro/gris, mando bloqueable	4	NZM4-XTVD	266614	
Negro/gris, mando y accionamiento giratorio bloqueable		NZM4-XTVDV	266616	
Rojo/amarillo, mando y accionamiento giratorio bloqueable		NZM4-XTVDVR	266618	

En accionamientos a puerta será necesario pedir también un prolongador de eje

Mando para acoplamiento a puerta, con accionamiento giratorio para exportación a Norte América

	1	Negro/gris, mando bloqueable	NZM1-XTVD-NA	115391
		Negro/gris, mando y accionamiento giratorio bloqueable	NZM1-XTVDV-NA	100683
		Rojo/amarillo, mando y accionamiento giratorio bloqueable	NZM1-XTVDVR-NA	271449
	2	Negro/gris, mando bloqueable	NZM2-XTVD-NA	271446
		Negro/gris, mando y accionamiento giratorio bloqueable	NZM2-XTVDV-NA	100684
		Rojo/amarillo, mando y accionamiento giratorio bloqueable	NZM2-XTVDVR-NA	271450
	3	Negro/gris, mando bloqueable	NZM3-XTVD-NA	271447
		Negro/gris, mando y accionamiento giratorio bloqueable	NZM3-XTVDV-NA	100685
		Rojo/amarillo, mando y accionamiento giratorio bloqueable	NZM3-XTVDVR-NA	271451
	4	Negro/gris, mando bloqueable	NZM4-XTVD-NA	271448
		Negro/gris, mando y accionamiento giratorio bloqueable	NZM4-XTVDV-NA	100686
		Rojo/amarillo, mando y accionamiento giratorio bloqueable	NZM4-XTVDVR-NA	271452

En accionamientos a puerta será necesario pedir también un prolongador de eje

Mandos manuales

Para LZW y NZM
de tamaño

Referencia

Código

Conjunto de accesorios para función de Interruptor General con accionamiento a pared lateral del armario

Accionamiento a la izquierda, negro/gris	1	NZM1-XS-L	266641
Accionamiento a la derecha, negro/gris		NZM1-XS-R	266644
Accionamiento a la izquierda, rojo/amarillo		NZM1-XSR-L	266653
Accionamiento a la derecha, rojo/amarillo		NZM1-XSR-R	266656
Accionamiento a la izquierda, negro/gris	2	NZM2-XS-L	266642
Accionamiento a la derecha, negro/gris		NZM2-XS-R	266645
Accionamiento a la izquierda, rojo/amarillo		NZM2-XSR-L	266654
Accionamiento a la derecha, rojo/amarillo		NZM2-XSR-R	266657
Accionamiento a la izquierda, negro/gris	3	NZM3-XS-L	266643
Accionamiento a la derecha, negro/gris		NZM3-XS-R	266646
Accionamiento a la izquierda, rojo/amarillo		NZM3-XSR-L	266655
Accionamiento a la derecha, rojo/amarillo		NZM3-XSR-R	266658
Accionamiento a la izquierda, negro/gris	4	NZM4-XS-L	289806
Accionamiento a la derecha, negro/gris		NZM4-XS-R	289807
Accionamiento a la izquierda, rojo/amarillo		NZM4-XSR-L	289808
Accionamiento a la derecha, rojo/amarillo		NZM4-XSR-R	289809

Conjunto de accesorios para función de Interruptor General con accionamiento a pared lateral del armario y ángulo de montaje

Accionamiento a la izquierda, negro/gris	1	NZM1-XSM-L	266663
Accionamiento a la derecha, negro/gris		NZM1-XSM-R	266665
Accionamiento a la izquierda, rojo/amarillo		NZM1-XSRM-L	266671
Accionamiento a la derecha, rojo/amarillo		NZM1-XSRM-R	266673
Accionamiento a la izquierda, negro/gris	2	NZM2-XSM-L	266664
Accionamiento a la derecha, negro/gris		NZM2-XSM-R	266666
Accionamiento a la izquierda, rojo/amarillo		NZM2-XSRM-L	266672
Accionamiento a la derecha, rojo/amarillo		NZM2-XSRM-R	266674

(*) Para tamaño 4: Consultar

Mando con bloqueo por llave extraíble en posición OFF

Negro/gris, accionamiento a puerta + bombín con llave	1	NZM1-XTVDKL	172528
Rojo/amarillo, accionamiento a puerta + bombín con llave		NZM1-XTVDKLR	172529
Negro/gris, accionamiento directo + bombín con llave		NZM1-XDKL	172536
Negro/gris, accionamiento a puerta + bombín con llave	2	NZM2-XTVDKL	172530
Rojo/amarillo, accionamiento a puerta + bombín con llave		NZM2-XTVDKLR	172531
Negro/gris, accionamiento directo + bombín con llave		NZM2-XDKL	172537
Negro/gris, accionamiento a puerta + bombín con llave	3	NZM3-XTVDKL	172532
Rojo/amarillo, accionamiento a puerta + bombín con llave		NZM3-XTVDKLR	172533
Negro/gris, accionamiento directo + bombín con llave		NZM3-XDKL	172538
Negro/gris, accionamiento a puerta + bombín con llave	4	NZM4-XTVDKL	172534
Rojo/amarillo, accionamiento a puerta + bombín con llave		NZM4-XTVDKLR	172535
Negro/gris, accionamiento directo + bombín con llave		NZM4-XDKL	172539

En accionamientos a puerta será necesario pedir también un prolongador de eje

Prolongador de eje

Profundidad máx.de montaje 400mm	1 y 2	NZM1/2-XV4	261232
Profundidad máx.de montaje 600mm		NZM1/2-XV6	260191
Profundidad máx.de montaje 400mm	3 y 4	NZM3/4-XV4	261234
Profundidad máx.de montaje 600mm		NZM3/4-XV6	260193

Accesorios mecánicos

	Para LZM y NZM de tamaño	Referencia	Código
Bloqueo de mando basculante			
	1	NZM1-XKAV	260199
	2 y 3	NZM2/3-XKAV	260201
Marco, IP40			
	1	NZM1-XBR	260195
	2	NZM2-XBR	260197
	3	NZM3-XBR	284645
	4	NZM4-XBR	284646
Anillos elevadores			
Para igualar profundidad de montaje cuando se combinan diferentes tamaños de interruptores	1 y 2	NZM1/2-XAB	260203
	3	NZM3-XAB	260211
Placa engatillable			
Para guía de 35 mm	1	NZM1-XC35	260213
Para guía de 75 mm. No apto para interruptores con accionamiento a distancia	2	NZM2-XC75	260215
Tapas cubrebornes			
Tapa 4P	1	NZM1-4-XKSA	266741
Tapa 3P		NZM1-XKSA	260021
Tapa 4P	2	NZM2-4-XKSA	266770
Tapa 3P		NZM2-XKSA	260038
Tapa para bornes, 4P	3	NZM3-4-XKSA	266801
Tapa para bornes, 3P		NZM3-XKSA	260045
Tapa para bornes, 4P	4	NZM4-4-XKSA	266847
Tapa para bornes, 3P		NZM4-XKSA	266846



Interruptores Seccionadores serie Dumeco Hasta 3200A

				Interruptor seccionador			Eje		Maneta directa (Tipo A)			Montaje en p
									Azul	Roja/Amarilla	Azul	
											Sin bl	

Manetas directas y a puerta								
Puerta (Tipo C)	Montaje en puerta (Tipo D)			Montaje en puerta (Tipo D)			Contacto aux.	Cubierta
Roja/Amarilla	Azul	Roja/Amarilla	Gris	Azul	Roja/Amarilla	Gris	1NO+1NC	terminales
Bloqueo	Bloqueo por candado			Bloqueo por cerradura con llave				
								
Código Referencia	Código Referencia	Código Referencia	Código Referencia	Código Referencia	Código Referencia	Código Referencia	Código Referencia	Código Referencia
1818112 K3CR	1818113 K3DB/P	1818096 K3DR/P	1818069 K3DG/P	1818114 K3DB/C	1818097 K3DR/C	1818070 K3KD/C	1314736 AUX1NO+1NC	1314735 COVER DMVS160N/400N
1818026 K5CR	1818056 K5DB/P	1818057 K5DR/P	1818058 K5DG/P	1818059 K5DB/C	1818060 K5DR/C	1818061 K5DG/C		1314830 COVER DMV630N/1000N
1818028 K6CR	1818062 K6DB/P	1818063 K6DR/P	1818064 K6DG/P	1818065 K6DB/C	1818066 K6DR/C	1818067 K6DG/C		
Maneta gris y eje entregado junto al interruptor para montaje en puerta							2 NO+2NC montados en el interruptor por defecto	-

Interruptores seccionadores para fusibles serie Dumeco

				Interruptor seccionador			Eje		Maneta directa (Tipo A)		
									Azul	Roja / Amarilla	Montaje en p
											Azul
											Sin bl
Fusible	Ith	415 V AC	690 V AC	Polos	Referencia	Código	Longitud*	Código	Código	Código	Código
NH	(A)	AC-23b (kW)	AC-23B (kW)				(mm)	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia
NHO NH00 NH000	40	22	37	3P	QSA 40N0-00/3	1320201	180	1319830 4K6180MMK1/2S	1818001 K1AB	1818002 K1AR	1818015 K1CB
	63	30	59	3P	QSA 63N0-00/3	1320203	300	1319831 4K6300MMK1/2S			
							600	1319832 4K6600MMK1/2S			
NH00	63	30	59	3P	QSA 63N1-00/3	1318027	115	1319303 4K8115MMK2	1818005 K2AB	1818006 K2AR	1818019 K2CB
	100	55	90	3P	QSA 100N1-00/3	1318546	140	1319306 4K8140MMK2			
	125	59	110	3P	QSA 125N1-00/3	1318030	180	1319307 4K8180MMK2			
							300	1319311 4K8300MMK2			
	160	90	157	3P	QSA 160N1-00/3	1318033	600	1319301 4K8600MMK2			
NH1 NH2	200	110	184	3P	QSA 200N-2/3	1318547	135	1319314 4K10135MMK3	1818110 K3KAB	1818111 K3KAR	1818068 K3KCB
	250	147	220	3P	QSA 250N-2/3	1318526	180	1319315 4K10180MMK3			
	315	184	295	3P	QSA 315N-2/3	1318548	300	1319319 4K10300MMK3			
	400	220	375	3P	QSA 400-2/3	1318533	600	1319322 4K10600MMK3			
NH3	400	220	375	3P	QSA 400-3/3	1318549	300 600	1319326 4K12300MMK4	1818009 K4AB	1818010 K4AR	1818023 K4CB
	630	375	630	3P	QSA 630-3/3	1318542		1319329			
	800**	500	900	3P	QSA 800-3/3	1318543		4K12600MMK4E			

* Profundidad de montaje total desde la parte trasera del interruptor hasta la puerta

**Dentro de la envoltura 750A

***En combinación con hasta un máximo de 2 unidades de: 107940 M22-CK11 (1N0+1C)

Manetas directas y a puerta							Neutro seccionable			
Puerta (Tipo C)	Montaje en puerta (Tipo D)			Montaje en puerta (Tipo D)				Contacto aux.	Cubierta	
Roja / Amarilla	Azul	Roja / Amarilla	Gris	Azul	Roja / Amarilla	Gris		1NO+1NC	terminales	
bloqueo	Bloqueo por candado			Bloqueo por cerradura con llave						
										
Código Referencia	Código Referencia	Código Referencia	Código Referencia	Código Referencia	Código Referencia	Código Referencia	Código Referencia	Código Referencia	Código Referencia	
1818016 K1CR	1818029 K1DB/P	1818030 K1DR/P	1818031 K1DG/P	-	-	-	1319462 QSANS40/63A	6098593*** accesorio contactos auxiliares	1320237 QSAFCOVER40N0-63N0	
1818020 K2CR	1818035 K2DB/P	1818036 K2DR/P	1818037 K2DG/P	1818041 K2DB/C	1818042 K2DR/C	1818043 K2DG/C	1319467 QSANS100/125A		1319435 QSAFCOVER63N1-125N1	
							1319474 QSANS160A		1318476 QSAFCOVER160N1	
1818112 K3CR	1818113 K3DB/P	1818096 K3DR/P	1818069 K3DG/P	1818114 K3DB/C	1818097 K3DR/C	1818070 K3DG/C	1319476 QSANS160/200A		1319429 QSAFCOVER160N-400N	
							1319482 QSANS250/315/400A			
1818024 K4CR	1818050 K4DB/P	1818051 K4DR/P	1818052 K4DG/P	1818053 K4DB/C	1818054 K4DR/C	1818055 K4DG/C	1319662 QSANS400/630/800A	6101138*** accesorio contactos auxiliares	1319426 QSAFCOVER400-800	

Interruptores seccionadores 2 polos para 1000V DC serie Dumeco

			1150PIC-1292			1150PIC-1079	
			Interruptor seccionador			Eje	
							
Ith 35°C (A)	Ith 50°C (A)	Ith 65°C (A)	Polos	Referencia**	Código	Longitud* (mm)	Código Referencia
63	63	63	2P	DDC-63/2 DDC-63/2-SK	6098920 6098921	300	1318931 4K6300MMK1/2S
80	80	80	2P	DDC-80/2 DDC-80/2-SK	6098923 6098924	600	1319832 4K6600MMK1/2S
100	100	100	2P	DDC-100/2 DDC-100/2-SK	6098926 6098927		
125	125	125	2P	DDC-125/2 DDC-125/2-SK	6098930 6098931	300	1319311 4K8300MMK2
160	160	160	2P	DDC-160/2 DDC-160/2-SK	6098933 6098934	600	1319301 4K8600MMK2
200	200	200	2P	DDC-200/2 DDC-200/2-SK	6098936 6098937		
250	250	250	2P	DDC-250/2 DDC-250/2-SK	6098940 6098941	300	1319319 4K10300MMK3
400	400	380	2P	DDC-400/2 DDC-400/2-SK	6098943 6098944	600	1319322 4K10600MMK3
630	560	480	2P	DDC-630/2 DDC-630/2-SK	6098946 6098947		
800	800	700	2P	DDC-800/2 DDC-800/2-SK	6098950 6098951	300	1319326 4K12300MMK4
1000	1000	900	2P	DDC-1000/2 DDC-1000/2-SK	6098953 6098954	600	1319329 4K12600MMK4
1250	1250	1000	2P	DDC-1250/2 DDC-1250/2-SK	6098956 6098957		

* Profundidad de montaje total desde la parte trasera del interruptor hasta la puerta

**Las referencias acabadas en -SK corresponde únicamente al interruptor sin ningún accesorio

Las referencias que no tienen -SK incorporan de serie el mando directo a interruptor de color gris

Más accesorios incluidos en catálogo general (tornillería, protector de contactos, mecanismo para maneta, etc...)

1150PIC-1286	1150PIC-1047	1150PIC-1063	1180PIC-1059	1150PIC-1072	1150PIC-1069	1160PIC-1627
Manetas directas y a puerta						
Maneta directa (Tipo A)		Montaje en puerta (Tipo P)		Montaje en puerta (Tipo D)		Contacto aux.
Gris	Roja/Amarilla	Azul	Roja/Amarilla	Azul	Roja/Amarilla	1NO+1NC
		Bloqueo por candado		Bloqueo por cerradura con llave		
						
Código Referencia	Código Referencia	Código Referencia	Código Referencia	Código Referencia	Código Referencia	Código Referencia
1818200 K1AG	1818002 K1AR	1818031 K1DG/P	1818030 K1DR/P			6028293 accesorio contactos auxiliares
1818201 K2AG	1818006 K2AR	1818037 K2DG/P	1818036 K2DR/P			
1818202 K3AG	1818111 K3AR	1818069 K3DG/P	1818096 K3DR/P	1818069 K3DG/P	1818096 K3DR/P	
1818203 K4AG	1818010 K4AR	1818052 K4DG/P	1818051 K4DR/P	1818055 K4DG/P	1818054 K4DR/P	6101137 AUX1NO+1NC-BOX3

Configurador de conmutadores de 4 polos

Configurador de conmutadores de 4 polos

Basados en seccionadores serie Dumeco

Nº Polos	ltH (A)	Cantidad	Descripción	Dimensiones exteriores largo x alto x profundidad	Referencia	Código
4P x 2	160	2	Interruptores seccionadores	411 x 135 x 103 +maneta	DMVS160N/4	1814188
		1	Mecanismo de enclavamiento		CODMV160N	1314314
		1	Maneta 3 posiciones		KO2SDB/P	1818072
		1	Eje prolongador 270 mm		4K6270MMK1/2S	1314692
	250	2	Interruptores seccionadores	411 x 135 x 103 +maneta	DMV250N/4	1814410
		1	Mecanismo de enclavamiento		CODMV250N/400N	1314884
		1	Maneta 3 posiciones		KD3DB/P KO3DB/P	1818116
		1	Eje prolongador 185 mm		4K10H185COK3	1050251
	400	2	Interruptores seccionadores	411 x 146 x 103 +maneta	DMV400N/4	1814413
		1	Mecanismo de enclavamiento		CODMV250N/400N	1314884
		1	Maneta 3 posiciones		KD3DB/P KO3DB/P	1818116
		1	Eje prolongador 185 mm		4K10H185COK3	1050251
	630	2	Interruptores seccionadores	586 x 192 x 143 +maneta	DMV630N/4	1814444
		1	Mecanismo de enclavamiento		CODMV630N/1000N	1314682
		1	Maneta 3 posiciones		KD5DB/P KO5DB/P	1818076
		1	Eje prolongador 230 mm		4K14H230COK5	1050253
	1000	2	Interruptores seccionadores	586 x 205 x 143 +maneta	DMV1000N/4	1814447
		1	Mecanismo de enclavamiento		CODMV630N/1000N	1314682
		1	Maneta 3 posiciones		KD5DB/P KO5DB/P	1818076
		1	Eje prolongador 400mm		4K14H400COK5	1050254
	1250	2	Interruptores seccionadores	775 x 290 x 153 +maneta	DMV1250N/4	1814592
		1	Mecanismo de enclavamiento		CODMV1250N/1600N	1314336
		2	Manetas de 2 posiciones c/u		K6DB/P KO6DB/P	1818062
		2	Eje prolongador 400mm		4K14K6H400	1050250
	1600	2	Interruptores seccionadores	775 x 360 x 153 +maneta	DMV1600N/4	1814597
		1	Mecanismo de enclavamiento		CODMV1250N/1600N	1314336
		2	Manetas de 2 posiciones c/u		K6DB/P KO6DB/P	1818062
		2	Eje prolongador 400mm		4K14K6H400	1050250
Juego de pletinas opcional para la unión de conexiones de salida del conmutador -únicamente para seccionadores de 4 polos						
			Para utilizar en DMV160N		SETDMV160N	1314320
			Para utilizar en DMV250N		SETDMVS160N/250N	1314878
			Para utilizar en DMV 400N		SETDMV400N	1314879
			Para utilizar en DMV 630N		SETDMV630N	1314881
			Para utilizar en DMV 1000N		SETDMV1000N	1314883

Seccionadores con maneta giratoria gama DMM

Conformes a norma IEC 60947-3

- Tensión de empleo hasta 690V AC CSA-C22,2 No. 5-09
- Posibilidad de maneta directa o a puerta

Nº Polos	I _n (A)	Descripción	Color Maneta	Referencia	Código
	125	Maneta directa incluida	Gris	DMM125/3	6093344
	160	Maneta directa incluida	Gris	DMM160/3	6093347
	40	Maneta directa incluida	Gris	DMM40/4	1314057
	63	Maneta directa incluida	Gris	DMM63/4	1314162
	125	Maneta directa incluida	Gris	DMM125/3	1314211
	160	Maneta directa incluida	Gris	DMM160/4	6093346

I _n (A)	Descripción	Referencia	Código
	125 Sin maneta y sin eje	DMM-125/3-SK	6083336
	160 Sin maneta y sin eje	DMM-160/3-SK	6085416
	40 Sin maneta y sin eje	DMM-40/4-SK	1314053
	63 Sin maneta y sin eje	DMM-63/4-SK	1314158
	125 Sin maneta y sin eje	DMM-125/4-SK	1314204
	160 Sin maneta y sin eje	DMM-160/4-SK	6085418

Accesorios para DMM

Descripción	Para interruptores	Color Maneta / Descripción	Referencia	Código
	DMM 40 y DMM 63	Azul	K1CB	1818015
	DMM 40 y DMM 63	Roja / Amarilla	K1CR	1818016
	DMM 125 y DMM 160	Azul	K2SCB	1818017
	DMM 125 y DMM 160	Roja / Marilla	K2SCR	1818018
	DMM 40 y DMM 63	Azul	K1DB/P	1818029
	DMM 40 y DMM 63	Roja / Amarilla	K1DR/P	1818030
	DMM 40 y DMM 63	Gris	K1DG/P	1818031
	DMM 125 y DMM 160	Azul	K2SDB/P	1818032
	DMM 125 y DMM 160	Roja / Marilla	K2SDR/P	1818033
	DMM 125 y DMM 160	Gris	K2SDG/P	1818034
	DMM 125 y DMM 160	Azul	K2SDB/C	1818038
	DMM 125 y DMM 160	Roja / Marilla	K2SDR/C	1818039
	DMM 125 y DMM 160	Gris	K2SDG/C	1818040
	Todos los tamaños	Longitud del eje 400mm	4K6400MM	1314370
	Todos los tamaños		SHAFTSET	1314369
	Todos los tamaños	1NO+1NC para DMM	AUX1NO+1NC	1314300
	Todos los tamaños	2NO+2NC para DMM	AUX2NO+2NC	1314301
	DMM 40 y DMM 63	Transparente	COVERDCM/DMM40/63	1314331
	DMM 125 y DMM 160	Transparente	COVERDCM/DMM125	1314330



xSpider 3.1

La nueva generación de software para dimensionamiento
y cálculo de redes de baja tensión



Powering Business Worldwide


xEffect

La máxima seguridad combinada con la potencia de la gama IZMX



ARMS®

La gama de interruptor IZMX se puede entregar opcionalmente con el sistema de protección ARMS. En el caso de producirse un arco eléctrico, la unidad de disparo provocará la apertura instantánea del interruptor. La apertura es más rápida que el disparo por cortocircuito y su activación puede realizarse directamente en el interruptor o mediante mando externo. Siendo muy útil cuando el personal de mantenimiento tiene que realizar trabajos en áreas de riesgo eléctrico.



ARCON®

El embarrado será constantemente supervisado por sensores que utilizan fibra óptica para comunicarse con transductores conectados a su vez a un unidad maestra. En menos de 2 ms esta unidad será capaz de detectar la creación de un arco eléctrico y poner a trabajar un aparato que desalojará la tensión necesaria para que el arco se complete. El resultado: La instantánea desaparición del peligro y la posibilidad de rearmar su instalación después de que se haya identificado y resuelto el problema. Sin reparaciones, sin tiempos improductivos y sin daños personales.

En caso de arco eléctrico, cualquier instalación deberá de afrontar una elevada presión y temperatura en tan solo un semiciclo de tensión alterna (20ms).

Una protección efectiva pasa por una actuación en un tiempo menor de 2ms. Cualquier interruptor requiere un tiempo mínimo de 30 ms para desconectar la alimentación del sistema. Los resultados serán fatales. Defectos irreparables en los equipos instalados, paro de la producción durante semanas y el riesgo de daños personales o incluso la muerte de operarios.

IZMX16, IZMX40




IZMX16



IZMX40

Generalidades

En conformidad con		IEC/EN 60947	IEC/EN 60947
Temperatura ambiente	Almacenamiento °C	°C	-20 - +70
	Operación (abierto) °C	°C	-20 - +70
Posición de montaje			



Categoría de utilización	B	B
Tipo de protección	IP31, IP55 con cubierta de protección	
Dirección de la tensión principal	Según requerido	Según requerido

Contactos principales

Corriente nominal (I_n)		630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A			800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3200A, 4000A		
Tipo de interruptor automático		B	N	H	B	N	H
Tensión asignada soportada al Impulso (U_{imp} , VAC)		12000	12000	12000	12000	12000	12000
Tensión asignada de aislamiento (U_i , VAC)		1000	1000	1000	1000	1000	1000
Tensión nominal de empleo (U_n , VAC)		690	690	690	690	690	690
Intensidad de cortocircuito última (I_{cu} , kA)	240V 50/60Hz	42	85	85	66	85	105
	440V 50/60Hz	42	50	66	66	85	105
	690V 50/60Hz	42	42	42	66	75	85
Intensidad de cortocircuito servicio (I_{cs} , kA)	240V 50/60Hz	42	50	66	66	85	105
	440V 50/60Hz	42	50	50	66	85	105
	690V 50/60Hz	42	42	42	66	75	75
Intensidad soportada al impulso (I_{cw} , kA)	1s/3s	42/-	42/-	42/-	66/50	85/66	85/66
Intensidad asignada de cierre en cortocircuito (I_{cm} , kA)	440V 50/60Hz	88	105	145	145	187	231
	690V 50/60Hz	88	88	88	145	166	166
Tiempo de retardo (ms)	Retardo al cierre	25	25	25	3	30	300
	Retardo cierre eléctrico (vía SR)	30	30	30	35	35	35
	Retardo apertura eléctrica (vía ST)	25	25	25	22	22	22
	Retardo apertura eléctrica (vía UVR)	50	50	50	37	37	37
Frecuencia máxima de operaciones (Op/h)		60	60	60	60	60	60

Longevidad y características de instalación

Longevidad		630A-1600A	800A-1600A	2000A	2500A-4000A
	Mecánico con/sin mantenimiento	10000	10000	10000	10000
	Mecánico con mantenimiento	20000	20000	20000	20000
	Eléctrico 440V con/sin mantenimiento	10000	10000	8000	5000
Dimensiones (H x A x P, mm)	Fijo 3P	338 x 210 x 184			398 x 376 x 298
	Fijo 4P	338 x 279 x 184			398 x 492 x 298
	Extraíble 3P	360 x 254 x 289			456 x 426 x 393
	Extraíble 4P	360 x 324 x 289			456 x 541 x 393
Peso (Kg)	Fijo 3P/4P	15/20			45/56
	Extraíble 3P/4P	39/47			69/86
	Cassette (zócalo)	18/21			29/35

Asignación de los terminales de control para el IZMX16

1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55
+	+																										
ST1	UV1	OT1C	OT1B	ACCY2	N1	ALMC	ALM2	G1	+24V	ZIN	ZCOM	CMM1	CMM3	PTVA	PTVC	MODBA	MODBG	ACCY5	ACCY7	E01	SR1	C1	B1	C2	C3	B3	C4
-	-																										
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
ST2	UV2	OT1M	ACCY1	ACCY3	N2	ALM1	ALM3	G2	AGND	ARMSIN	ZOUT	CMM2	CMM4	PTVB	PTVN	MODBB	ACCY4	ACCY6	SC	E02	SR2	A1	B2	A2	A3	B4	A4

1, 2	Bobina de disparo	20, 22	ARMs
3, 4	UVR / Segunda bobina de disparo	25-28	Módulo CAM externo
5-7	Indicación disparo sobrecarga 1 (OTS) (5-COM, 6-N.O, 7-N.C.)	29-32	Módulo PT
8-10	Indicación disparo sobrecarga 2 (OTS)	33-35	ModBus integrado
11, 12	Sensor externo de Neutro	36	ACCY4 (Reservado)
13-16	Alarma	37-39	Latch check switch (37-COM, 38-N.O, 39-N.C.)
17, 18	Sensor de defecto de fallo a Tierra	40	Mensaje: Muelle de carga tensado
19, 20	Alimentación adicional de 24VDC	41, 42	Motor
21, 23, 24	Zona selectividad ZSI	43, 44	Bobina de cierre
		45-56	Contacto auxiliar On/Off, C-COM, A-N.O., B-N.C.

Asignación de los terminales de control para el IZMX40

1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47
+	+																						
ST1	UV1	OT1C	OT1B	OT2C	N1	ALMC	ALM2	G1	+24V	ZIN	ZCOM	CMM1	CMM3	PTVA	PTVC	MODBA	MODBG	2CMM3	2CMM1	ARCON2	RR1		
-	-																	2CMM2	ARCON1	ARCON3	RR2		
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
ST2	UV2	OT1M	OT2B	OT2M	N2	ALM1	ALM3	G2	AGND	ARMSIN	ZOUT	CMM2	CMM4	PTVB	PTVN	MODBB	2CMM2	2CMM4	ARCON1	ARCON3	RR2		

1, 2	Bobina de disparo	21, 23, 24	Zona selectividad ZSI
3, 4	UVR / Segunda bobina de disparo	20, 22	ARMS
5-7	Indicación disparo sobrecarga 1 (OTS) (5-COM, 6-N.O, 7-N.C.)	25-28	Módulo CAM externo
8-10	Indicación disparo sobrecarga 2 (OTS) (8-N.C., 9-COM, 10-N.O./9-RR1, 10-RR2)	29-32	Módulo PT
11, 12	Sensor externo de Neutro	33-35	ModBus integrado
13-16	Alarma	36-39	Módulo CAM externo (futuro))
17, 18	Sensor de defecto de fallo a Tierra	40-42	ARCON
19, 20	Alimentación adicional de 24VDC	43, 44	Reset remoto
		45-48	Reserva

49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95
LCB	LCB	E01	SR1	C1	B1	C2	C3	B3	C4	C5	B5	C6	C7	B7	C8	C9	B9	C10	C11	B11	C12		
LCM	SC	E02	SR2	A1	B2	A2	A3	B4	A4	A5	B6	A6	A7	B8	A8	A9	B10	A10	A11	B12	A12		
50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96

49-51	Latch check switch (49-COM, 50-N.O., 51-N.C.)	55-56	Bobina de cierre
52	Mensaje: Muelle de carga tensado	57-92	Contacto auxiliar On/Off, C-COM, A-N.O., B-N.C.
53, 54	Motor		

Interruptores automáticos IZMX

Estándar Protección Selectiva



Tipo V (PXR20)
IZMX-PXRV
IZMX16/40...V...

Potencia/Energía Protección Selectiva



Tipo P (PXR25)
IZMX-PXRP
IZMX16/40...P...

Funciones de protección	LI, LSI; LSIG/LSIA (Optional)	LI, LSI; LSIG/LSIA (Optional)
Protección de sobrecarga (L)		
Curvas	I ^{0.5} t, I _t , I ² t, I ⁴ t	I ^{0.5} t, I _t , I ² t, I ⁴ t
Disparo por sobrecarga (I _r), × I _n	0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 0.95, 0.98, 1.0	0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 0.95, 0.98, 1.0
Tiempo de retardo t _r (6 × I _r)	0.5, 1, 2, 4, 7, 10, 12, 15, 20, 24 s	0.5, 1, 2, 4, 7, 10, 12, 15, 20, 24 s
Protección contra cortocircuitos retardada (S)		
Disparo retardado en cortocircuito (I _{sc}), × I _r	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Tiempo de retardo, en parte plana de la curva (t _{sd})	0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 s ¹⁾	0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 s ¹⁾
Tiempo de retardo, en 8 × I _r , I ² t curva (t _{sd})	0.1, 0.3, 0.4, 0.5 s	0.1, 0.3, 0.4, 0.5 s
Protección de cortocircuito Instantáneo (I)		
Disparo Instantáneo en cortocircuito (I _i), × I _n	OFF, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15	OFF, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15
Protección de defecto a Tierra (G)		
Alarma de defecto a Tierra (A), × I _n	0.2, 0.4, 0.6, 1.0	0.2, 0.4, 0.6, 1.0
Disparo de defecto a Tierra (I _g), × I _n	OFF, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0	OFF, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0
Retardo en la parte plana de la curva (t _g)	0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 s	0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 s
Retardo en 0.625 × I _n , I ² t en curva (t _g)	0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 s	0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 s
Disparo por sobre calentamiento	●	●
Memoria térmica	●	●
Zona selectiva ZSI	●	●
Protección por corriente al cierre del Int.	●	●
Funciones adicionales		
Diagnóstico del equipo		
Estado/LED sobrecarga	●	●
Causa del disparo por LEDs	●	●
Corriente en el momento del disparo (pantalla)	●	●
Carga elevada o contacto alarma defecto Tierra	●	●
Monitorización del equipo		
Display LCD	● ²⁾	● ²⁾
Precisión de lectura de corriente ±1%	±1% de lectura	±1% de lectura
Voltaje (%) L - L	—	±1% de lectura ³⁾
Potencia y Energía (%)	—	±1% de lectura ³⁾
Potencia Aparente kVA y demanda	—	● ³⁾
Potencia Reactiva kVAR	—	● ³⁾
Factor de potencia	—	● ³⁾
Comunicaciones		
En la unidad (ModBus)	○	●
Externa (módulo CAM)	○	○
Requisitos de alimentación externa	+24 V DC, opcional	+24 V DC, opcional
Funciones adicionales		
Función de test integrada	Integrada, PC+Power Xpert (descarga gratuita)	Integrada, PC+Power Xpert (descarga gratuita)
Modo mantenimiento ARMS (Arc Flash Reduction Maintenance System™)	○	○
Informe de disparos	●	●
Contador de operaciones electrónico	●	●
Captura de la forma de onda	●	●
Monitorización de interruptor en buen estado	●	●

Notas

¹⁾ 0,1s: Tiempo de disparo 0,06s a 0,1s; 0s: Tiempo nominal es 60ms utilizando alimentación adicional y 120ms sin

²⁾ Requiere alimentación externa 24VDC cuando la corriente es inferior al 20% de la I_n

³⁾ Requiere módulo externo PT (IZMX-PXR-PTM-1) para la lectura del voltaje de entrada

● Estándar ○ Opcional — No disponible

Unidades de disparo **IZMX-PXRV..., IZMX-PXRP...**

Tipo	Para usar con	Protección de fallo a tierra ¹⁾ (G)	ARMS (A)	Comunicación ModBUS integrada (M)	Referencia Código	
Funciones adicionales para unidades de disparo Tipo V (con protección LSI, medida de corriente y selectividad ZSI)						
Protección de fallo a tierra configurable para alarma o protección						
	Protección de fallo a Tierra	IZMX...-V...	●	—	—	+IZMX-PXRV-T-1 183926
	ARMS	IZMX...-V...	—	●	—	+IZMX-PXRV-A-1 184948
	ModBus integrado	IZMX...-V...	—	—	●	+IZMX-PXRV-M-1 183930
	Protección de fallo a Tierra y ARMS	IZMX...-V...	●	●	—	+IZMX-PXRV-TA-1 183932
	Protección de fallo a Tierra y ModBus integrado	IZMX...-V...	●	—	●	+IZMX-PXRV-TM-1 183931
	ARMS y ModBus integrado	IZMX...-V...	—	●	●	+IZMX-PXRV-AM-1 184949
	Protección de fallo a Tierra con ARMS y ModBus integrado	IZMX...-V...	●	●	●	+IZMX-PXRV-TAM-1 183933
Funciones adicionales para unidades de disparo Tipo P (con protección LSI, medida de potencia (2), selectividad ZSI y ModBus integrado)						
	Protección de fallo a Tierra	IZMX...-P...	●	—	●	+IZMX-PXRP-T-1 183927
	ARMS	IZMX...-P...	—	●	●	+IZMX-PXRP-A-1 183928
	Protección de fallo a Tierra y ARMS	IZMX...-P...	●	●	●	+IZMX-PXRP-TA-1 183929
Unidad de disparo Tipo V para recambio (con protección LSI, selectividad ZSI y ModBus integrado)						
	—	IZMX...-V...	—	—	—	IZMX-PXRV-1 183935
	Protección de fallo a Tierra	IZMX...-V...	●	—	—	IZMX-PXRV-T-1 183982
	ARMS	IZMX...-V...	—	●	—	IZMX-PXRV-A-1 184950
	ModBus integrado	IZMX...-V...	—	—	●	IZMX-PXRV-M-1 183986
	Protección de fallo a Tierra y ARMS	IZMX...-V...	●	●	—	IZMX-PXRV-TA-1 183988
	Protección de fallo a Tierra y ModBus integrado	IZMX...-V...	●	—	●	IZMX-PXRV-TM-1 183987
	ARMS y ModBus integrado	IZMX...-V...	—	●	●	IZMX-PXRV-AM-1 184951
	Protección de fallo a Tierra y ARMS y ModBus integrado	IZMX...-V...	●	●	●	IZMX-PXRV-TAM-1 183989
Unidad de disparo Tipo P para recambio (con protección LSI, medida de potencia (2), selectividad ZSI y ModBus integrado)						
	—	IZMX...-P...	—	—	●	IZMX-PXRP-1 183936
	Protección de fallo a Tierra	IZMX...-P...	●	—	●	IZMX-PXRP-T-1 183983
	ARMS	IZMX...-P...	—	●	●	IZMX-PXRP-A-1 183984
	Protección de fallo a Tierra y ARMS	IZMX...-P...	●	●	●	IZMX-PXRP-TA-1 183985
Notas						
¹⁾ Un interruptor de 3 polos necesita un transformador para el Neutro						
²⁾ La medida de potencia requiere un módulo externo PTM (válido hasta 16 unidades)						
Generalidades: Artículos sin '+' se entregan sueltos para repuesto o recambio en campo						
Artículos con '+' añaden la función a las configuraciones ya instaladas desde fábrica						

Protección de instalaciones hasta 1600A

Montaje Fijo (F-1) y Montaje extraíble (W-1)

Protección LSI:

- Tensión de empleo máx. 690V
- Regulación disparador sobrecarga: Ver tabla
- Regulación del disparador instantáneo de cortocircuito I_i: (2-12)xI_n, OFF
- Regulación del retardo de disparo I_r: 2-24 s (a 6xI_n)
- Regulación del disparo retardado de cortocircuito I_s: (2-12)xI_n
- Regulación del retardo de tiempo tsd: 100-500ms

Unidad de protección Tipo V (LSI - Opcional Tipo G y A)

I_{cu} = 42kA I_{cs} = 42kA I_{cu} = 50kA I_{cs} = 50kA I_{cu} = 65kA I_{cs} = 50kA

				Referencia					
Poder de corte 400V 50/60Hz							B	N	H
Montaje Tipo FIJO							Código	Código	Código
I _n (A)		Reg. I _r (A)							
3P	630	252-630	IZMX16	3-V06F-1			183395	183331	183336
	800	320-800	IZMX16	3-V08F-1			183396	183332	183337
	1000	400-1000	IZMX16	3-V10F-1			183328	183333	183338
	1250	500-1250	IZMX16	3-V12F-1			183329	183334	183339
	1600	640-1600	IZMX16	3-V16F-1			183330	183335	183340
4P	630	252-630	IZMX16	4-V06F-1			183544	183549	183554
	800	320-800	IZMX16	4-V08F-1			183545	183550	183555
	1000	400-1000	IZMX16	4-V10F-1			183546	183551	183556
	1250	500-1250	IZMX16	4-V12F-1			183547	183552	183557
	1600	640-1600	IZMX16	4-V16F-1			183548	183553	183558



Montaje Tipo EXTRAÍBLE

3P	630	252-630	IZMX16	3-V06W-1			183341	183346	183351
	800	320-800	IZMX16	3-V08W-1			183342	183347	183352
	1000	400-1000	IZMX16	3-V10W-1			183343	183348	183353
	1250	500-1250	IZMX16	3-V12W-1			183344	183349	183354
	1600	640-1600	IZMX16	3-V16W-1			183345	183350	183355
4P	630	252-630	IZMX16	4-V06W-1			183559	183564	183569
	800	320-800	IZMX16	4-V08W-1			183560	183565	183570
	1000	400-1000	IZMX16	4-V10W-1			183561	183566	183571
	1250	500-1250	IZMX16	4-V12W-1			183562	183567	183572
	1600	640-1600	IZMX16	4-V16W-1			183563	183568	183573



Protección de instalaciones hasta 1600A

Montaje Fijo (F-1) y Montaje extraíble (W-1)

Unidad de protección Tipo P (LSI - Opcional Tipo G y A)				$I_{cu} = 42kA$ $I_{cs} = 42kA$	$I_{cu} = 50kA$ $I_{cs} = 50kA$	$I_{cu} = 65kA$ $I_{cs} = 50kA$
Referencia				B	N	H
Poder de corte 400V 50/60Hz				Código	Código	Código
Montaje Tipo FIJO	I_u (A)	Reg. I_r (A)				
	630	252-630	IZMX16 3-P06F-1	183356	183361	183464
	800	320-800	IZMX16 3-P08F-1	183357	183362	183465
	1000	400-1000	IZMX16 3-P10F-1	183358	183363	183466
	1250	500-1250	IZMX16 3-P12F-1	183359	183364	183467
	1600	640-1600	IZMX16 3-P16F-1	183360	183463	183468
	630	252-630	IZMX16 4-P06F-1	183398	183403	183452
	800	320-800	IZMX16 4-P08F-1	183399	183404	183453
	1000	400-1000	IZMX16 4-P10F-1	183400	183405	183454
	1250	500-1250	IZMX16 4-P12F-1	183401	183406	183455
	1600	640-1600	IZMX16 4-P16F-1	183402	183407	183456

Montaje Tipo EXTRAÍBLE	I_u (A)	Reg. I_r (A)				
	630	252-630	IZMX16 3-P06W-1	183469	183474	183479
	800	320-800	IZMX16 3-P08W-1	183470	183475	183480
	1000	400-1000	IZMX16 3-P10W-1	183471	183476	183481
	1250	500-1250	IZMX16 3-P12W-1	183472	183477	183482
	1600	640-1600	IZMX16 3-P16W-1	183473	183478	183483
	630	252-630	IZMX16 4-P06W-1	183457	183462	183412
	800	320-800	IZMX16 4-P08W-1	183458	183408	183413
	1000	400-1000	IZMX16 4-P10W-1	183459	183409	183414
	1250	500-1250	IZMX16 4-P12W-1	183460	183410	183415
	1600	640-1600	IZMX16 4-P16W-1	183461	183411	183416

Accesorios para montar en unidad Tipo P

Fuente auxiliar 24V DC	IZMX-DT-PS	156662
Fuente auxiliar 24V DC (tanto PS como PS-1 son válidas)	IZMX-DT-PS-1	183969
Transformadores de tensión (Obligatorios para lectura de tensión)	IZMX-DTP-PTM	113923

Protección de instalaciones hasta 4000A

Montaje Fijo (F-1) y Montaje extraíble (W-1)

Protección LSI:

- Tensión de empleo máx. 690V
- Regulación disparador sobrecarga: Ver tabla
- Regulación del disparador instantáneo de cortocircuito I_i : (2-12)xIn, OFF
- Regulación del retardo de disparo I_r : 2-24 s (a 6xI)
- Regulación del disparo retardado de cortocircuito I_{sd} : (2-12)xIn
- Regulación del retardo de tiempo tsd: 100-500ms

Unidad de protección Tipo V (LSI - Opcional Tipo G y A)

$I_{cu}=65kA$ $I_{cu}=85kA$ $I_{cu}=105kA$
 $I_{cs}=65kA$ $I_{cs}=85kA$ $I_{cs}=105kA$

				Referencia					
Poder de corte 400V 50/60Hz							B	N	H
							Código	Código	Código
Montaje Tipo FIJO				I_u (A)	Reg. I_r (A)				
	3P	800	320-800	IZMX40	3-V08F1		183702	183710	183718
		1000	400-1000	IZMX40	3-V10F1		183703	183711	183719
		1250	500-1250	IZMX40	3-V12F1		183704	183712	183720
		1600	640-1600	IZMX40	3-V16F1		183705	183713	183721
		2000	800-2000	IZMX40	3-V20F1		183706	183714	183722
		2500	1000-2500	IZMX40	3-V25F1		183707	183715	183723
		3200	1280-3200	IZMX40	3-V32F1		183708	183716	183724
		4000	1600-4000	IZMX40	3-V40F1		183709	183717	183725
	4P	800	320-800	IZMX40	4-V08F1		183894	183902	183910
		1000	400-1000	IZMX40	4-V10F1		183895	183903	183911
		1250	500-1250	IZMX40	4-V12F1		183896	183904	183912
		1600	640-1600	IZMX40	4-V16F1		183897	183905	183913
		2000	800-2000	IZMX40	4-V20F1		183898	183906	183914
		2500	1000-2500	IZMX40	4-V25F1		183899	183907	183915
		3200	1280-3200	IZMX40	4-V42F1		183900	183908	183916
		4000	1600-4000	IZMX40	4-V40F1		183901	183909	183917

Montaje Tipo EXTRAÍBLE

	3P	800	320-800	IZMX40	3-V08W-1		183726	183734	183742
		1000	400-1000	IZMX40	3-V10W-1		183727	183735	183743
		1250	500-1250	IZMX40	3-V12W-1		183728	183736	183744
		1600	640-1600	IZMX40	3-V16W-1		183729	183737	183745
		2000	800-2000	IZMX40	3-V20W-1		183730	183738	183746
		2500	1000-2500	IZMX40	3-V25W-1		183731	183739	183747
		3200	1280-3200	IZMX40	3-V32W-1		183732	183740	183748
		4000	1600-4000	IZMX40	3-V40W-1		183733	183741	183753
	4P	800	320-800	IZMX40	4-V08W-1		183918	183750	183758
		1000	400-1000	IZMX40	4-V10W-1		183919	183751	183759
		1250	500-1250	IZMX40	4-V12W-1		183920	183752	183804
		1600	640-1600	IZMX40	4-V16W-1		183921	183753	183805
		2000	800-2000	IZMX40	4-V20W-1		183922	183754	183806
		2500	1000-2500	IZMX40	4-V25W-1		183923	183755	183807
		3200	1280-3200	IZMX40	4-V42W-1		183924	183756	183808
		4000	1600-4000	IZMX40	4-V40W-1		183749	183757	183809

Protección de instalaciones hasta 4000A

Montaje Fijo (F-1) y Montaje extraíble (W-1)

Unidad de protección Tipo P (LSI - Opcional Tipo G y A)

$I_{cu}=65kA$ $I_{cu}=85kA$ $I_{cu}=105kA$
 $I_{cs}=65kA$ $I_{cs}=85kA$ $I_{cs}=105kA$

		Referencia				
Poder de corte 400V 50/60Hz				B	N	H
Montaje Tipo FIJO	I_u (A)	Reg. I_t (A)		Código	Código	Código
	800	320-800	IZMX40 3-P08F-1	183574	183582	183634
	1000	400-1000	IZMX40 3-P10F-1	183575	183583	183635
	1250	500-1250	IZMX40 3-P12F-1	183576	183628	183636
	1600	640-1600	IZMX40 3-P16F-1	183577	183629	183637
	2000	800-2000	IZMX40 3-P20F-1	183578	183630	183638
	2500	1000-2500	IZMX40 3-P25F-1	183579	183631	183584
	3200	1280-3200	IZMX40 3-P32F-1	183580	183632	183585
	4000	1600-4000	IZMX40 3-P40F-1	183581	183633	183586
	800	320-800	IZMX40 4-P08F-1	183894	183902	183910
	1000	400-1000	IZMX40 4-P10F-1	183895	183903	183911
	1250	500-1250	IZMX40 4-P12F-1	183896	183904	183912
	1600	640-1600	IZMX40 4-P16F-1	183897	183905	183913
	2000	800-2000	IZMX40 4-P20F-1	183898	183906	183914
	2500	1000-2500	IZMX40 4-P25F-1	183899	183907	183915
	3200	1280-3200	IZMX40 4-P42F-1	183900	183908	183916
	4000	1600-4000	IZMX40 4-P40F-1	183901	183909	183917

Montaje Tipo EXTRAÍBLE

	800	320-800	IZMX40 3-P08W-1	183918	183750	183758
	1000	400-1000	IZMX40 3-P10W-1	183919	183751	183759
	1250	500-1250	IZMX40 3-P12W-1	183920	183752	183804
	1600	640-1600	IZMX40 3-P16W-1	183921	183753	183805
	2000	800-2000	IZMX40 3-P20W-1	183922	183754	183806
	2500	1000-2500	IZMX40 3-P25W-1	183923	183755	183807
	3200	1280-3200	IZMX40 3-P32W-1	183924	183756	183808
	4000	1600-4000	IZMX40 3-P40W-1	183749	183757	183809
	800	320-800	IZMX40 4-P08W-1	183587	183595	183603
	1000	400-1000	IZMX40 4-P10W-1	183588	183596	183604
	1250	500-1250	IZMX40 4-P12W-1	183589	183597	183605
	1600	640-1600	IZMX40 4-P16W-1	183590	183598	183606
	2000	800-2000	IZMX40 4-P20W-1	183591	183599	183607
	2500	1000-2500	IZMX40 4-P25W-1	183592	183600	183608
	3200	1280-3200	IZMX40 4-P42W-1	183593	183601	183609
	4000	1600-4000	IZMX40 4-P40W-1	183594	183602	183610

Accesorios para montar en unidad Tipo P

Fuente auxiliar 24V DC	IZMX-DT-PS	156662
Fuente auxiliar 24V DC (tanto PS como PS-1 son válidas)	IZMX-DT-PS-1	183969
Transformadores de tensión (Obligatorios para lectura de tensión)	IZMX-DTP-PTM	113923

Seccionadores para instalaciones hasta 4000A

Montaje Fijo (F-1)

- Tensión de empleo máxima: 690V

Cortocircuito admisible de corta duración 440V 50/60Hz

$I_{cw} (t=1s)$
 $I_{cw} (t=1s) = 42kA$

		Referencia		B
Montaje Tipo FIJO	I_u (A)			Código
	630	INX16B3-06F-1		183447
	800	INX16B3-08F-1		183448
	1000	INX16B3-10F-1		183449
	1250	INX16B3-12F-1		183450
	1600	INX16B3-16F-1		183451
4P	630	INX16B4-06F-1		183644
	800	INX16B4-08F-1		183645
	1000	INX16B4-10F-1		183646
	1250	INX16B4-12F-1		183647
	1600	INX16B4-16F-1		183648

Cortocircuito admisible de corta duración 440V 50/60Hz

$I_{cw} (t=1s)$
66kA 85kA

		Referencia		B	N
Montaje Tipo FIJO	I_u (A)	Poder de corte 400V 50/60Hz		Código	Código
	800	INX40	3-08F-1	184040	184048
	1000	INX40	3-10F-1	184041	184049
	1250	INX40	3-12F-1	184042	184050
	1600	INX40	3-16F-1	184043	184051
	2000	INX40	3-20F-1	184044	184052
	2500	INX40	3-25F-1	184045	184053
	3200	INX40	3-32F-1	184046	184054
	4000	INX40	3-40F-1	184047	184055
4P	800	INX40	4-08F-1	184072	184080
	1000	INX40	4-10F-1	184073	184081
	1250	INX40	4-12F-1	184074	184082
	1600	INX40	4-16F-1	184075	184083
	2000	INX40	4-20F-1	184076	184084
	2500	INX40	4-25F-1	184077	184085
	3200	INX40	4-32F-1	184078	184086
	4000	INX40	4-40F-1	184079	184087

Seccionadores para instalaciones hasta 4000A

Montaje extraíble (W-1)

- Tensión de empleo máxima: 690V

Cortocircuito admisible de corta duración 440V 50/60Hz			I _{cw} (t=1s)
Referencia			42kA
Montaje Tipo EXTRAÍBLE	I _u (A)	B	Código
	630	INX16B3-06W-1	183447
	800	INX16B3-08W-1	183448
	1000	INX16B3-10W-1	183449
	1250	INX16B3-12W-1	183450
	1600	INX16B3-16W-1	183451
	630	INX16B4-06W-1	183644
	800	INX16B4-08W-1	183645
	1000	INX16B4-10W-1	183646
	1250	INX16B4-12W-1	183647
	1600	INX16B4-16W-1	183648

Cortocircuito admisible de corta duración 440V 50/60Hz				I _{cw} (t=1s)	
				66kA	85kA
Referencia					
Poder de corte 400V 50/60Hz				B	N
Montaje Tipo EXTRAÍBLE	I _u (A)			Código	Código
	3P	800	INX40 3-08W-1	184056	184064
		1000	INX40 3-10W-1	184057	184065
		1250	INX40 3-12W-1	184058	184066
		1600	INX40 3-16W-1	184059	184067
		2000	INX40 3-20W-1	184060	184068
		2500	INX40 3-25W-1	184061	184069
		3200	INX40 3-32W-1	184062	184070
		4000	INX40 3-40W-1	184063	184071
	4P	800	INX40 4-08W-1	184088	184096
		1000	INX40 4-10W-1	184089	184097
		1250	INX40 4-12W-1	184090	184098
		1600	INX40 4-16W-1	184091	184099
		2000	INX40 4-20W-1	184092	184100
		2500	INX40 4-25W-1	184093	184101
		3200	INX40 4-32W-1	184094	184102
		4000	INX40 4-40W-1	184095	183925

Cassettes para interruptores extraíbles y accesorios

- Para ser utilizados junto con interruptores extraíbles (referencias acabadas en -W-1)
- Los cassettes con el signo + se entregan con los terminales necesarios según pedido de accesorios montados desde fábrica
- En el caso de pedirlos con el signo +, el suministro se realizará con el interruptor montado junto al cassette
- Las referencias terminadas en -SEC se entregarán todos los terminales al completo
- En el caso de pedir la referencia terminada en SEC, el suministro se efectuará de manera independiente al interruptor
- Las referencias sin signo + y que tampoco acaban en -SEC se entregan sin terminales

Cassettes para IZMX16

Polos	Int. Máx. (A)	Referencia	Código
3P	1600	+IZMX-CAS163-1600-1	183939
		IZMX-CAS163-1600-SEC-1	183941
		IZMX-CAS163-1600-1	183940
4P	1600	+IZMX-CAS164-1600-1	183954
		IZMX-CAS164-1600-SEC-1	183956
		IZMX-CAS164-1600-1	183955

Cassettes para IZMX40

3P	2000	+IZMX-CAS403-2000-1	183942
		IZMX-CAS403-2000-SEC-1	183944
		IZMX-CAS403-2000-1	183943
	2500	+IZMX-CAS403-2500-1	183945
		IZMX-CAS403-2500-SEC-1	183947
		IZMX-CAS403-2500-1	183946
	3200	+IZMX-CAS403-3200-1	183948
		IZMX-CAS403-3200-SEC-1	183950
		IZMX-CAS403-3200-1	183949
4P	4000	+IZMX-CAS403-4000-1	183951
		IZMX-CAS403-4000-SEC-1	183953
		IZMX-CAS403-4000-1	183952
	2000	+IZMX-CAS404-2000-1	183957
		IZMX-CAS404-2000-SEC-1	183959
		IZMX-CAS404-2000-1	183958
	2500	+IZMX-CAS404-2500-1	183960
		IZMX-CAS404-2500-SEC-1	183962
		IZMX-CAS404-2500-1	183961
	3200	+IZMX-CAS404-3200-1	183963
		IZMX-CAS404-3200-SEC-1	183965
		IZMX-CAS404-3200-1	183964
	4000	+IZMX-CAS404-4000-1	183966
		IZMX-CAS404-4000-SEC-1	183968
		IZMX-CAS404-4000-1	183967



Cassettes para interruptores extraíbles y accesorios

- Para ser utilizados junto con interruptores extraíbles (referencias acabadas en -W-1)
- Los cassettes con el signo + se entregan con los terminales necesarios según pedido de accesorios montados desde fábrica
- En el caso de pedirlos con el signo +, el suministro se realizará con el interruptor montado junto al cassette
- Las referencias terminadas en -SEC se entregarán todos los terminales al completo
- En el caso de pedir la referencia terminada en SEC, el suministro se efectuará de manera independiente al interruptor
- Las referencias sin signo + y que tampoco acaban en -SEC se entregan sin terminales

Tapas de seguridad protección de contactos



Polos	para	Referencia	Código
3P	IZMX16	+IZMX-SH163-1	184186
		IZMX-SH163-1	184187
4P		+IZMX-SH164-1	184190
		IZMX-SH164-1	184191
3P	IZMX40	+IZMX-SH403-1	184188
		IZMX-SH403-1	184189
4P		+IZMX-SH404-1	184192
		IZMX-SH404-1	184193

Accesorios para cassettes

	Descripción	Referencia	Código
	Terminales secundarios (2 unidades)	IZMX-SEC-TB2-W-1	184242
	Terminales secundarios (12 unidades)	IZMX-SEC-TB12-W-1	184243
	CAS16...= Máximo 14 terminales CAS40...= Máximo 24 terminales		
	Terminales secundarios (2 unidades)	IZMX-SEC-TB2-W-1	184242
	Terminales secundarios (12 unidades)	IZMX-SEC-TB12-W-1	184243
	X16...= Máximo 16 terminales X40...= Máximo 24 terminales		

Recambio de maneta extractora (normalmente se suministra junto con el cassette)

	Maneta de extracción para IZMX16	IZMX-LT16-1	184140
	Maneta de extracción para IZMX40	IZMX-LT40-1	184141

Recambio de terminales para cassettes de versión anterior a Septiembre de 2016

	Kit para actualización de IZMX16	IZMX-SEC-KIT-W16-1	184241
	Kit para actualización de IZMX40	IZMX-SEC-KIT-W40-1	184244
	En el caso de sustituir un interruptor por uno terminado en -1 De esta manera se actualiza el equipo completamente		

Interruptores de señalización de posición del interruptor en el carro

	Para montaje en el lado izquierdo (entrega montada)	+IZMX-CS16-1	184194
	Para montaje en el lado izquierdo (entrega suelta)	IZMX-CS16-1	108251
	Para montaje en el lado izquierdo (entrega montada)	+IZMX-CS40-1	184195
	Para montaje en el lado izquierdo (entrega suelta)	IZMX-CS40-1	184196

Componentes para accionamiento a distancia

Montados en el interruptor en el momento de realizar el pedido

	Para montar en	Referencia	Código	
Primer disparador shunt				
Montado en el propio interruptor al realizar el pedido				
	24 V DC	IZMX16 IZMX40	+IZMX-ST24DC-1	184265
	48 V DC		+IZMX-ST48DC-1	184267
	60 V DC		+IZMX-ST60DC-1	184269
	110-127 V 50/60Hz 110-125 V DC		+IZMX-ST110AD-1	184271
	220-240 V 50/60Hz 220-250 V DC		+IZMX-ST230AD-1	184273
	Segundo disparador shunt			
Montado en el propio interruptor al realizar el pedido				
	24 V DC	IZMX16 IZMX40	+IZMX-ST24DC-1 (1)	184275
	48 V DC		+IZMX-ST48DC-1 (1)	184276
	60 V DC		+IZMX-ST60DC-1 (1)	184277
	110-127 V 50/60Hz 110-125 V DC		+IZMX-ST110AD-1 (1)	184278
	220-240 V 50/60Hz 220-250 V DC		+IZMX-ST230AD-1 (1)	184279
	(1) en el interruptor se pueden montar un máximo de 3 disparadores (2 de disparo y 1 de mínima)			
Electroimán de cierre				
Montado en el propio interruptor al realizar el pedido				
	24 V DC	IZMX16 IZMX40	+IZMX-SR24DC	184280
	48 V DC		+IZMX-SR48DC	184281
	60 V DC		+IZMX-SR60DC	184282
	110-127 V 50/60Hz 110-125 V DC		+IZMX-SR110AD	184283
	220-240 V 50/60Hz 220-250 V DC		+IZMX-SR230AD	184288
	Disparador de mínima tensión			
Montado en el propio interruptor al realizar el pedido				
	24 V DC	IZMX16 IZMX40	+IZMX-UVR24DC-1	184107
	48 V DC		+IZMX-UVR48DC-1	184109
	60 V DC		+IZMX-UVR60DC-1	184111
	110-127 V 50/60Hz 110-125 V DC		+IZMX-UVR110AD-1	184113
	220-240 V 50/60Hz 220-250 V DC		+IZMX-UVR230AD-1	184161
	Accionamiento motorizado para carga de muelles			
Montado en el propio interruptor al realizar el pedido				
	24 V DC	IZMX16	+IZMX-M16-24DC-1	184245
	48 V DC		+IZMX-M16-48DC-1	184247
	60 V DC		+IZMX-M16-60DC-1	184249
	110-127 V 50/60Hz 110-125 V DC		+IZMX-M16-110AD-1	184251
	220-240 V 50/60Hz 220-250 V DC		+IZMX-M16-230AD-1	184253
		24 V DC	IZMX40	+IZMX-M40-24DC-1
48 V DC		+IZMX-M40-48DC-1		184257
60 V DC		+IZMX-M40-60DC-1		184259
110-127 V 50/60Hz 110-125 V DC			+IZMX-M40-110AD-1	184261
220-240 V 50/60Hz 220-250 V DC			+IZMX-M40-230AD-1	184263


Disparadores para accionamiento a distancia

Pedidos por separado para montar en el aparato

	Para montar en	Referencia	Código	
Disparador shunt				
Venta por separado				
	24 V DC	IZMX16 IZMX40	IZMX-ST24DC-1	184266
	48 V DC		IZMX-ST48DC-1	184268
	60 V DC		IZMX-ST60DC-1	184270
	110-127 V 50/60Hz 110-125 V DC		IZMX-ST110AD-1	184272
	220-240 V 50/60Hz 220-250 V DC		IZMX-ST230AD-1	184274
Electroimán de cierre				
Venta por separado				
	24 V DC	IZMX16 IZMX40	ZMX-SR24DC-1	184281
	48 V DC		IZMX-SR48DC-1	184283
	60 V DC		IZMX-SR60DC-1	184285
	110-127 V 50/60Hz 110-125 V DC		IZMX-SR110AD-1	184287
	220-240 V 50/60Hz 220-250 V DC		IZMX-SR230AD-1	184289
Disparador de mínima tensión				
Venta por separado				
	24 V DC	IZMX16 IZMX40	IZMX-UVR24DC-1	184108
	48 V DC		IZMX-UVR48DC-1	184110
	60 V DC		IZMX-UVR60DC-1	184112
	110-127 V 50/60Hz 110-125 V DC		IZMX-UVR110AD-1	184114
	220-240 V 50/60Hz 220-250 V DC		IZMX-UVR230AD-1	184162
Módulo para retardo en combinación con UVR				
Tiempo de retardo: 0,1 s, 0,5s, 1,0s, 2,0 s.				
Venta por separado				
En combinación con IZMX-UVR110AD-1	IZMX16 IZMX40	IZM-UVR-TD-120AC-1	184165	
En combinación con IZMX-UVR230AD-1		IZM-UVR-TD-230AC-1	168166	
Accionamiento motorizado para carga de muelles				
Montado en el propio interruptor al realizar el pedido				
	24 V DC	IZMX16	IZMX-M16-24DC-1	184246
	48 V DC		IZMX-M16-48DC-1	184248
	60 V DC		IZMX-M16-60DC-1	184250
	110-127 V 50/60Hz 110-125 V DC		IZMX-M16-110AD-1	184252
	220-240 V 50/60Hz 220-250 V DC		IZMX-M16-230AD-1	184254
	24 V DC	IZMX40	IZMX-M40-24DC-1	184256
	48 V DC		IZMX-M40-48DC-1	184258
	60 V DC		IZMX-M40-60DC-1	184260
	110-127 V 50/60Hz 110-125 V DC		IZMX-M40-110AD-1	184262
	220-240 V 50/60Hz 220-250 V DC		IZMX-M40-230AD-1	184264

Mecanismo y accesorios para enclavamiento mecánico

Pedidos por separado para montar en el aparato



Mecanismo de enclavamiento

Venta por separado

Para dos interruptores A y B

1 set de cables adicional será requerido

IZMX16

IZMX40

IZMX-MIL2C-F16-1

IZMX-MIL2C-F40-1

184206

184209

Para tres interruptores A, B y C

B sólo puede estar a ON cuando A y C estén OFF

A y C pueden estar a ON cuando B esté a OFF

2 sets de cables adicionales serán requeridos

IZMX16

IZMX40

IZMX-MIL3133C-F16-1

IZMX-MIL3133C-F40-1

184207

184210

Para tres interruptores A, B y C

2 interruptores, cuales quiera que sean, pueden entrar al mismo tiempo.

3 sets de cables adicionales serán requeridos

IZMX16

IZMX40

IZMX-MIL32C-F16-1

IZMX-MIL32C-F16-1

184208

184211

Sets de cables para enclavamiento mecánico

Venta por separado

1520 mm de longitud

1830 mm de longitud

2440 mm de longitud

3050 mm de longitud

IZMX16

IZMX40

IZMX-MIL-CAB1520-1

IZMX-MIL-CAB1830-1

IZMX-MIL-CAB2440-1

IZMX-MIL-CAB3050-1

184218


184219

184220

184221

Accesorios para IZMX16 - IZMX40

Montados en el interruptor al realizar el pedido y para pedir por separado

	Para montar en	Referencia	Código	
Contactos de señalización de estado				
	Montado en el propio interruptor al realizar el pedido			
	Contacto de señalización 2 NA/NC	IZMX16 / IZMX40	+IZMX-AS22-1	184167
	Contacto de señalización 4 NA/NC		+IZMX-AS44-1	184167
	Contacto de señalización 6 NA/NC		+IZMX-AS66-1	184169
	Contacto de señalización 8 NA/NC	IZMX40	+IZMX-AS88-1	184170
	Contacto de señalización 10 NA/NC		+IZMX-AS1010-1	184171
Venta por separado				
Contacto de señalización 2 NA/NC	IZMX16	IZMX-AS22-16-1	184172	
Contacto de señalización 4 NA/NC	IZMX40	IZMX-AS22-40-1	184172	
<i>Los interruptores van equipados de manera estándar con dos contactos conmutados (2 NA/NC)</i> <i>IZMX16: Admite 2 contactos adicionales</i> <i>IZMX40: Admite 10 contactos adicionales</i>				
Contactos de señalización de disparo				
	Montado en el propio interruptor al realizar el pedido			
	Contacto de señalización 2 NA/NC	IZMX16 / IZMX40	+IZMX-OTS-1	184116
	Venta por separado			
Contacto de señalización 2 NA/NC	IZMX16	IZMX-OTS16-1	184117	
	IZMX40	IZMX-OTS40-1	184118	
Contador de operaciones				
	Montado en el propio interruptor al realizar el pedido			
	Contaje del número de operaciones ON-OFF	IZMX16 / IZMX40	+IZMX-OC-1	184128
	Venta por separado			
Contaje del número de operaciones ON-OFF	IZMX16	IZMX-OC16-1	184129	
	IZMX40	IZM-OC40-1	184130	
Bloqueo pulsadores ON/OFF				
	Montado en el propio interruptor al realizar el pedido			
	P= Material aislante	IZMX16	+IZMX-PLPC-P-1	184222
	M= Metal	IZMX40	+IZMX-PLPC-M-1	184225
OFF= Bloquea también la apertura por bobina		+IZMX-PLPC-M-OFF-1	184228	
Venta por separado				
		IZMX16	IZMX-PLPC16-P-1	184223
	P= Material aislante	IZMX40	IZMX-PLPC40-P-1	184224
		IZMX16	IZMX-PLPC16-M-1	184226
	M= Metal	IZMX40	IZMX-PLPC40-M-1	184227
		IZMX16	IZMX-PLPC16-M-OFF-1	184229
	OFF= Bloquea también la apertura por bobina	IZMX40	IZMX-PLPC40-M-OFF-1	184230
Bloqueo por llave en posición OFF				
	Venta por separado			
	Mecanismo de bloqueo		IZMX-KLP-SO-RONIS-1	184233
	Bombín con una llave	IZMX16	IZM-CYL-RONIS-1351-10-B	72000580
	Llave de repuesto	IZMX40	IZM-KEY-RONIS-1351-10-B	72000581

Terminales de potencia para IZMX16 - IZMX40

Pedidos por separado para montar en el aparato

	Para montar en	Referencia	Código	
Terminales de potencia para IZMX16 - INX16 Venta por separado para un aparato completo				
	Conexión corta para 3 polos Horizontal / Vertical	IZMX16	IZMX-THV163-1	183970
	Conexión corta para 4 polos Horizontal / Vertical		IZMX-THV164-1	183971
	Conexión larga para 3 polos Horizontal / Vertical		IZMX-THVL163-1	183972
	Conexión larga para 4 polos Horizontal / Vertical		IZMX-THVL164-1	183973
	Conexión corta para 3 polos Horizontal / Vertical		IZMX-TF163-1600-1	183980
	Conexión corta para 4 polos Horizontal / Vertical		IZMX-TF164-1600-1	184173
Terminales de potencia para IZMX40 - INX40 Venta por separado para un aparato completo				
	Conexión para 3 polos Horizontal / Vertical	IZMX40 ≤ 3200A	IZMX-THV403-1	183974
	Conexión para 4 polos Horizontal / Vertical		IZMX-THV404-1	183975
	Conexión para 3 polos Horizontal	IZMX40 ≤ 4000A	IZMX-TH403-4000-1	183976
	Conexión para 4 polos Horizontal		IZMX-TH404-4000-1	183977
	Conexión para 3 polos Vertical		IZMX-TV403-4000-1	183978
	Conexión para 4 polos Vertical		IZMX-TV404-4000-1	183979
	Conexión para 3 polos frontal para montaje Fijo	IZMX40 ≤ 1600A	IZMX-TF403-1600F-1	184174
		IZMX40 ≤ 2500A	IZMX-TF403-2500F-1	184175
		IZMX40 ≤ 3200A	IZMX-TF403-3200F-1	184176
	Conexión para 4 polos frontal para montaje Fijo	IZMX40 ≤ 1600A	IZMX-TF404-1600F-1	184180
		IZMX40 ≤ 2500A	IZMX-TF404-2500F-1	184181
		IZMX40 ≤ 3200A	IZMX-TF404-3200F-1	184182
	Conexión para 3 polos frontal para montaje Extraíble	IZMX40 ≤ 1600A	IZMX-TF403-1600W-1	184177
		IZMX40 ≤ 2500A	IZMX-TF403-2500W-1	184178
		IZMX40 ≤ 3200A	IZMX-TF403-3200W-1	184179
	Conexión para 4 polos frontal para montaje Extraíble	IZMX40 ≤ 1600A	IZMX-TF404-1600W-1	184183
		IZMX40 ≤ 2500A	IZMX-TF404-2500W-1	184184
		IZMX40 ≤ 3200A	IZMX-TF404-3200W-1	184185

Fusibles Cilíndricos-Clase gG

Amplia gama de producto disponible en catálogo general.

Corriente Nominal Amperios	Tensión empleo VAC	Poder de corte a tensión empleo kA	Unidad mínima pedido	Código
Tamaño 10x38 sin indicador de fusión				
0,5	500	120	10	C10G0.5
1				C10G1
2				C10G2
4				C10G4
6				C10G6
8				C10G8
10				C10G10
12				C10G12
16				C10G16
20				C10G20
25				C10G25
32				C10G32
	400			
Tamaño 14x51 sin indicador de fusión				
1	690	80	10	C14G1
2				C14G2
4				C14G4
6				C14G6
8				C14G8
10				C14G10
12				C14G12
16				C14G16
20				C14G20
25				C14G25
32				C14G32
40				C14G40
50	400			C14G50
		120		
Tamaño 22x58 sin indicador de fusión				
2	690	80	10	C22G2
4				C22G4
6				C22G6
8				C22G8
10				C22G10
12				C22G12
16				C22G16
20				C22G20
25				C22G25
32				C22G32
40				C22G40
50				C22G50
63				C22G63
80	500	120		C22G80
100				C22G100
125	400			C22G125



Fusibles Cilíndricos Ultrarápidos-Clase aR

Amplia gama de producto disponible en catálogo general.



Corriente Nominal Amperios	Tensión empleo VAC / VDC	Poder de corte a tensión empleo kA	Unidad mínima pedido	Código
Tamaño 10x38 sin indicador de fusión				
1	700 VAC	200 kA (700 VAC)	10	FWC-1A10F
2	700 VDC	10 kA (700VDC)		FWC-2A10F
3				FWC-3A10F
4				FWC-4A10F
6	600 VAC	200 kA (600VAC)		FWC-6A10F
8	700 VDC	10 kA (700 VDC)		FWC-8A10F
10				FWC-10A10F
12				FWC-12A10F
16				FWC-16A10F
20				FWC-20A10F
25				FWC-25A10F
32	600 VAC	200 kA (600VAC)		FWC-32A10F
Tamaño 14x51 sin indicador de fusión				
1	700 VAC	200 kA (700 VAC)	10	FWP-1A14F
2				FWP-2A14F
3				FWP-3A14F
4				FWP-4A14F
5	700 VAC	200 kA (700 VAC)		FWP-5A14F
10	700 VDC	50 kA (700 VDC)		FWP-10A14F
15				FWP-15A14F
20				FWP-20A14F
25				FWP-25A14F
30				FWP-30A14F
32				FWP-32A14F
40				FWP-40A14F
50				FWP-50A14F
Tamaño 22x58 sin indicador de fusión				
20	700 VAC	200 kA (700 VAC)	10	FWP-20A22F
25	700 VDC	50 kA (700 VDC)		FWP-25A22F
32				FWP-32A22F
40				FWP-40A22F
50				FWP-50A22F
63				FWP-63A22F
80				FWP-80A22F
100				FWP-100A22F



Bases para Fusibles Cilíndricos

Amplia gama de producto disponible en catálogo general.

Número de polos	Accesorio	Cable de conexión	Unidad mínima pedido	Código
Para utilizar con fusibles 10x38 tipo C10, FWC y Midget (UL)				
1		1 - 25 mm2	12	CHM1DU
1+N			6	CHM1DNU
2			6	CHM2DU
3			4	CHM3DU
3+N			3	CHM3DNU
4			3	CHM4DU
Para utilizar con fusibles 14x51 tipo C14 y FWP				
1	micro	1,5-50 mm2	6	CH141DU
1				CH141DMSU-F
1+N			3	CH141DNU
2				CH142DU
3			2	CH143DU
3				CH143DMSU-F
3+N	micro		1	CH143DNU
4				CH144DU
Para utilizar con fusibles 22x58 tipo C22 y FWP				
1	micro	2,5-70mm2	6	CH221DU
1				CH221DMSU-F
1+N			3	CH221DNU
2				CH222DU
3			2	CH223DU
3				CH223DMSU-F
3+N	micro		1	CH223DNU
4				CH224DU
Accesorios				
Pin para conexión de maneta multipolo (hasta 4P)			12	JV-L



Fusibles Bussmann Series

Fusibles NH-Clase gG/gL, tamaños 000 hasta 4

Amplia gama de producto disponible en catálogo general.

Tamaño	Corriente Nominal Amperios	Tensión empleo VAC	Poder de corte a tensión empleo kA	Código
NH 000	2	500	120	2NHG000B
	4			4NHG000B
	6			6NHG000B
	10			10NHG000B
	16			16NHG000B
	20			20NHG000B
	25			25NHG000B
	32			32NHG000B
	35			35NHG000B
	40			40NHG000B
	50			50NHG000B
	63			63NHG000B
	80			80NHG000B
	100			100NHG000B
NH 00	125	500	120	125NHG00B
	160			160NHG00B
NH 0	6	500	120	6NHG0B
	10			10NHG0B
	16			16NHG0B
	20			20NHG0B
	25			25NHG0B
	32			32NHG0B
	35			35NHG0B
	40			40NHG0B
	50			50NHG0B
	63			63NHG0B
	80			80NHG0B
	100			100NHG0B
	125			125NHG0B
	160			160NHG0B
NH 01	6	500	120	6NHG01B
	10			10NHG01B
	16			16NHG01B
	20			20NHG01B
	25			25NHG01B
	32			32NHG01B
	35			35NHG01B
	40			40NHG01B
	50			50NHG01B
	63			63NHG01B
	80			80NHG01B
	100			100NHG01B
	125			125NHG01B
	160			160NHG01B



Unidad mínima de pedido de 3 unidades

Fusibles Bussmann Series

Fusibles NH-Clase gG/gL, tamaños 000 hasta 4

Amplia gama de producto disponible en catálogo general.



Tamaño	Corriente Nominal Amperios	Tensión empleo VAC	Poder de corte a tensión empleo kA	Código
NH 1	200	500	120	200NHG1B
	224			224NHG1B
	250			250NHG1B
	315	440		315NHG1B
	355			355NHG1B
NH 02	35	500	120	35NHG02B
	40			40NHG02B
	50			50NHG02B
	63			63NHG02B
	80			80NHG02B
	100			100NHG02B
	125			125NHG02B
	160			160NHG02B
	200			200NHG02B
	224			224NHG02B
	250			250NHG02B
NH 2	300	500	120	300NHG2B
	315			315NHG2B
	355			355NHG2B
	400			400NHG2B
	425			425NHG2B
	500	440		500NHG2B
NH 03	250	500	120	250NHG2B
	315			315NHG2B
	355			355NHG2B
	400			400NHG2B
NH 3	450	500	120	450NHG3B
	500			500NHG3B
	630			630NHG3B
	800	440		800NHG3B
NH 4	800	500	120	800NHG4G
	1000			1000NHG4G
	1250			1250NHG4G

Unidad mínima de pedido de 3 unidades (excepto NH4 = 1 unidad)

Fusibles NH Ultrarrápidos-Clase aR/gR, tamaños 000 hasta 3

Amplia gama de producto disponible en catálogo general.

Tamaño	Corriente Nominal Amperios	Máxima carga Amperios	I2t Pre-arco	I2t Despeje	Tensión empleo VAC	Poder de corte a tensión empleo kA	Código
NH 000	10	10	4	27	690 VAC	200 kA (690 VAC)	170M1558D
	16	16	7	51			170M1559D
	20	20	11,5	82,5			170M1560D
	25	25	19	140			170M1561D
	32	32	40	285			170M1562D
	40	40	65	490			170M1563D
	50	50	115	815			170M1564D
	63	63	215	1550			170M1565D
	80	80	380	2700			170M1566D
	100	100	695	4950			170M1567D
	125	125	1180	8250			170M1568D
	160	160	2300	16.500			170M1569D
	200	200	4350	31.000			170M1570D
	250	250	7900	56.000			170M1571D
NH 00	315	315	12	84.500	690 VAC	200 kA (690 VAC)	170M1572D
NH 1	40	25	40	285	690 VAC	200 kA (690 VAC)	170M3808D
	50	30	78	550			170M3809D
	63	38	120	850			170M3810D
	80	50	185	1350			170M3811D
	100	60	360	2600			170M3812D
	125	75	550	3900			170M3813D
	160	95	1150	8250			170M3814D
	200	120	2300	16.500			170M3815D
	250	150	4350	31.000			170M3816D
	315	190	7300	52.000			170M3817D
	350	210	10.000	73.000			170M3818D
	400	240	16.000	115.000			170M3819D
	450	270	21.500	155.000			170M4863D
	500	300	27.000	190.000			170M4864D
	550	330	33.500	240.000			170M4865D
	630	380	48.500	345.000			170M4866D
	700	420	69.500	495.000			170M4867D ⁽¹⁾
NH 2	400	240	11.000	79.000	690 VAC	200 kA (690 VAC)	170M5808D
	450	270	16.000	115.000			170M5809D
	500	300	21.500	155.000			170M5810D
	550	330	29.000	215.000			170M5811D
	630	380	41.000	295.000			170M5812D
	700	420	60.500	430.000			170M5813D
	800	480	86.000	610.000			170M5814D
	900	540	125.000	895.000			170M5820D
	1000	600	180.000	1.300.000			170M5816D
	1100	660	245.000	1.750.000			170M5817D
NH 3	500	300	14.000	99.500	690 VAC	200 kA (690 VAC)	170M6808D
	550	330	19.500	140.000			170M6809D
	630	380	31.000	220.000			170M6810D
	700	420	45.000	320.000			170M6811D
	800	480	69.500	490.000			170M6812D
	900	540	100.000	720.000			170M6813D
	1000	600	140.000	985.000			170M6814D
	1100	660	190.000	1.400.000			170M6892D
	1250	750	300.000	2.150.000			170M8554D
	1400	840	380.000	2.700.000			170M8555D
	1500	900	470.000	3.350.000			170M8556D
	1600	960	585.000	4.150.000			170M8557D

⁽¹⁾ 170M4867D no es conforme UL
Para el resto de fusibles 700VAC (UL)

Unidad mínima de pedido: NH00 y NH0: 6 unidades
NH2: 3 unidades
NH3: 1 unidad

Clase gR: Talla NH000 (10-63A)
Calse aR: resto de fusibles

Bases Portafusibles NH y Accesorios

Amplia gama de producto disponible en catálogo general.

Tamaño	Corriente Nominal Amperios	Nº de polos	Unidad mínima pedido	Código
	160	1	3	SD00-D
		3	1	TD00-D
	250	1	3	SD1-D
		3	1	TD1-D
NH 2	400	1	3	SD2-D
	400	3	1	TD2-D
NH 3	630	1	3	SD3-D
	630	3	1	TD3-D

Accesorios	Para uso en	Unidad mínima pedido	
	NH00	3	SDL-00
	NH1		SDL-1
	NH2		SDL-2
	NH3		SDL-3
Maneta extractora	NH00-3	1	FEH
	TD00	3	TD00-IP20
	TD1		TD1-IP20
	TD2		TD2-IP20
	TD3		TD3-IP20
	NH00	1	SD00-PB
	NH1		SD12-PB
	NH2		SD12-PB
	NH3		SD3-PB
Micro para detección de fusión de fusible	NH00-3	12	170H0236

Bases Portafusibles XNH

Amplia gama de producto disponible en catálogo general.



Tamaño	Corriente Nominal Amperios	Nº de polos	Tipo de conexión	Referencia	Código
Seccionadores básicos para montaje en placa					
NH 00	160	3	M8 max. 95 mm2	XNH00-A160	183025
NH 1	250		M10 max. 150 mm2	XNH1-A250	183043
NH 2	400		M10 max. 240 mm2	XNH2-A400	183057
NH 3	630		M10 max. 300 mm2	XNH3-A630	183071
Seccionadores con indicación lumínica para montaje en placa					
NH 00	160	3	M8 max. 95 mm2	XNH00-FCL-A160	183027
NH 1	250		M10 max. 150 mm2	XNH1-FCL-A250	183045
NH 2	400		M10 max. 240 mm2	XNH2-FCL-A400	183059
NH 3	630		M10 max. 300 mm2	XNH3-FCL-A630	183073
Seccionadores con posibilidad de conexión via SmartWire-DT para montaje en placa					
NH 00	160	3	M8 max. 95 mm2	XNH00-FCE-A160	183029
NH 1	250		M10 max. 150 mm2	XNH1-FCE-A250	183047
NH 2	400		M10 max. 240 mm2	XNH2-FCE-A400	183061
NH 3	630		M10 max. 300 mm2	XNH3-FCE-A630	183075
Complemento básico de un polo para montaje en placa					
NH 00	160	1	M8 max. 95 mm2	XNH00-1-A160	183031
NH 1	250		M10 max. 150 mm2	XNH1-1-A250	183049
NH 3 (2)	630		M10 max. 300 mm2	XNH32-1-A630	183063

Accesorios	Para uso con	Referencia	Código
Módulo SmartWire-DT de dos entradas digitales para detección de estado y un para indicación de defecto montaje en el seccionador	00 con FCE	XNH00-SWD-KIT	183083
	1 con FCE	XNH1-SWD-KIT	183084
	2 con FCE	XNH2-SWD-KIT	183085
	3 con FCE	XNH3-SWD-KIT	183086
Módulo SmartWire-DT de dos entradas digitales para detección de estado y un para indicación de defecto montaje por separado en la placa	00 con FCE	XNH00-SWD-KIT-EXT	183087
	1, 2 y 3 con FE	XNH123-SWD-KIT-EXT	183088
Para bloqueo mediante candado	00, 1, 2 y 3	XNH-XLATCH	182992

Fusibles D0 Neozed

Amplia gama de producto disponible en catálogo general.



Tamaño Tipo	Corriente Nominal Amperios	Tensión empleo VAC	Poder de corte a tensión empleo kA	Unidad mínima pedido	Código
D01 fusión lenta	2	400	50	10	2NZ01
	4				4NZ01
	6				6NZ01
	10				10NZ01
	16				16NZ01
D02 fusión lenta	20	400	50	10	20NZ02
	25				25NZ02
	35				35NZ02
	50				50NZ02
	63				63NZ02
D03 fusión lenta	80	400	50	10	80NZ03
	100				100NZ03

Notas

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings on the page.

Notas

El sector eléctrico de Eaton es líder global con experiencia en distribución de energía y sistemas de protección, control y automatización industrial, iluminación y sistemas de seguridad, sistemas de soporte y envolventes, soluciones para entornos con riesgo de explosión, así como servicios de ingeniería. A través de sus soluciones globales, Eaton está posicionada para responder hoy a los desafíos más críticos en la gestión de la energía eléctrica.

Eaton es una empresa de gestión de la energía con unas ventas de 22.000 millones de dólares en el 2013. Eaton proporciona soluciones de eficiencia energética que ayudan a nuestros clientes a gestionar de forma eficaz la energía eléctrica, hidráulica y mecánica de manera más eficiente, segura y sostenible. Eaton cuenta con aproximadamente 102.000 empleados y vende productos a clientes en más de 175 países.

Para más información visite **www.eaton.eu**.

Eaton Industries (Spain) S.L.
Plaça Europa 9-11 Planta 2
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Cod. 072000877
K-PD-06/2018

© 2019 by Eaton Corporation
Todos los derechos reservados
Publicación n.º CA130012ES / CSSC-1428
Abril 2019